

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTA DEMOGRÀFIC

16661 *Reial decret 640/2026, de 29 de juliol, pel qual es regulen els plans d'inversió de les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.*

I

L'article 34 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, estableix l'obligació dels titulars de la xarxa de transport d'energia elèctrica de sotmetre els seus plans d'inversions anuals i plurianuals a l'aprovació de l'actual Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic abans de l'1 de maig de cada any. El mateix article disposa que el procediment d'aprovació dels plans esmentats, l'ha d'establir per reglament el Govern i hi ha d'incloure l'audiència prèvia de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

Per la seva banda, l'article 40 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, estableix l'obligació de les empreses distribuïdores de presentar els plans d'inversions anuals i plurianuals a l'actual Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i a les respectives comunitats autònomes o ciutats de Ceuta i Melilla abans de l'1 de maig de cada any. Igualment, aquest article determina que el procediment d'aprovació dels plans esmentats, juntament amb les quanties màximes de volum d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema, l'ha d'establir per reglament el Govern, amb l'audiència prèvia de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

El Reial decret 1047/2013, de 27 de desembre, pel qual s'estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l'activitat de transport d'energia elèctrica, i el Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s'estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l'activitat de distribució d'energia elèctrica, van dur a terme el desplegament reglamentari de les previsions legals assenyalades més amunt.

Aquests reials decrets fixen un límit màxim per al volum d'inversió a les xarxes elèctriques posat en servei durant l'any n amb dret a ser retribuït amb càrrec al sistema. L'import d'aquest límit es fixa en aquests reials decrets com un percentatge del producte interior brut (PIB) d'Espanya previst pel Govern per a aquell any, el valor del qual és igual al 0,065 per cent en el cas del transport d'energia elèctrica, i al 0,13 per cent en el cas de la distribució. Les inversions motivades per les interconnexions internacionals amb països del mercat interior no computen dins del límit del transport. A més dels límits anteriors, els reials decrets regulen el procediment de presentació i aprovació dels plans d'inversió i els aspectes relatius al control del seu compliment.

El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, va incloure una sèrie de mesures per abordar els efectes sobre el sector energètic i l'economia de la pandèmia internacional provocada per la COVID-19. Entre aquestes mesures hi havia l'increment conjuntural dels límits màxims d'inversió amb dret a retribució amb càrrec al sistema per a cada un dels anys del trienni 2020-2022. En el cas de l'activitat de transport d'energia elèctrica, aquest límit màxim anual era del 0,075 per cent del PIB, i en el cas de l'activitat de distribució d'energia elèctrica, del 0,14 per cent del PIB.

El valor dels límits d'inversió en el Reial decret 1047/2013, de 27 de desembre, i en el Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre, es va determinar, principalment, per la necessitat de contenir els costos del sistema elèctric en un moment en què la prioritat era assegurar-ne la sostenibilitat econòmica i financera en un context de menys dinamisme de la transició energètica en què no es preveïen necessitats de transformació per incorporar grans demandes de generació o de consum. En aquest sentit, cal ressaltar

que les inversions en les xarxes de transport i distribució se sufraguen mitjançant els peatges inclosos en les factures del conjunt dels consumidors. Per tant, qualsevol decisió sobre els límits d'inversió esmentats ha de tenir en compte l'impacte en els costos energètics repercutits als consumidors.

II

Més d'una dècada després, el sector energètic en general, i l'elèctric en particular, estan immersos en una transformació estructural, impulsant una transició energètica les manifestacions principals de la qual són el desplegament de les renovables, el desenvolupament de combustibles nous i l'aparició de models de negoci nous associats al desplegament dels recursos distribuïts, així com l'electrificació de l'economia i l'arribada de consums elèctrics nous associats als costos competitius proporcionats pel desplegament renovable.

L'interès creixent en la connexió de generació renovable i de demandes noves d'electricitat i l'increment de les existents s'ha traduït en un creixement significatiu de les sol·licituds de permisos d'accés i de connexió a les xarxes elèctriques. El sistema elèctric existent fins ara ja ha permès concedir permisos d'accés i connexió a un volum molt significatiu de demandes noves. Tanmateix, tal com va passar amb les noves peticions per a instal·lacions de generació en el període 2018-2020, s'ha observat que en alguns casos els projectes es comencen a desenvolupar ràpidament, tot i que això no s'esdevé en tots els casos.

És evident que, en el context actual de transició energètica, cal adaptar el desenvolupament de les xarxes elèctriques, el seu ús i la seva interacció amb el conjunt de la societat i del teixit productiu.

En aquest sentit, a l'informe de seguiment del desembre de 2024 sobre la infraestructura elèctrica, l'Agència Europea per a la Cooperació dels Reguladors d'Energia (ACER, per les seves sigles en anglès) adverteix que un augment indiscriminat de les inversions en xarxes comporta un risc significatiu d'increment dels costos, amb un impacte sobre l'assequibilitat i, consegüentment, un risc per a la competitivitat de la Unió Europea. Per aquest motiu, l'Agència Europea per a la Cooperació dels Reguladors d'Energia recomana prioritzar l'eficiència en l'ús de les xarxes existents; indica la necessitat d'un desenvolupament «orientat» de les infraestructures elèctriques, de manera que la inversió s'hagi de dirigir als beneficis i a les necessitats identificats, com ara assegurar que la inversió en xarxes realment segueixi el ritme de l'evolució de les demandes noves; i emfatitza la necessitat de més transparència en la informació sobre les xarxes elèctriques i les inversions associades.

III

En els últims anys, i de manera alineada amb les conclusions descrites anteriorment, s'han adoptat mesures destinades a adaptar la xarxa elèctrica a demandes estratègiques noves, així com a evitar l'acaparament especulatiu de la capacitat de connexió a les xarxes elèctriques. A títol il·lustratiu, s'inclouen les mesures que incorpora el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i al Pròxim Orient, així com per pal·liar els efectes de la sequera, les que adopta el Reial decret llei 7/2026, de 20 de març, pel qual s'aprova el Pla integral de resposta a la crisi a l'Orient Mitjà; o la modificació d'aspectes puntuals de la xarxa de transport d'energia elèctrica aprovada l'abril de 2024.

En tot cas, cal aprofundir en les reformes iniciades. En aquest context, es considera necessari revisar el marc reglamentari que estableixen el Reial decret 1047/2013, de 27 de desembre, i el Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre, sobre els plans d'inversió de les xarxes de transport i distribució d'electricitat, per tal d'alinejar-lo amb el nou context de transició energètica.

Partint dels antecedents assenyalats, aquest Reial decret aprova un marc reglamentari nou que regula els aspectes relacionats amb els plans d'inversió que, de conformitat amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, han de presentar les empreses distribuïdores i transportistes d'energia elèctrica.

Aquest Reial decret regula el procediment de presentació i aprovació dels plans d'inversió anuals i plurianuals de les empreses distribuïdores i transportistes d'energia que, respecte al marc regulador anterior, inclou algunes millores i busca una orientació de les inversions basada en els resultats esperats.

En primer lloc, s'aprofundeix en la transparència en la preparació, l'aprovació i l'execució dels plans d'inversió.

Així, de manera anàloga als processos ja existents d'elaboració de la planificació de la xarxa de transport, el Reial decret introdueix per a les xarxes de distribució l'obligació d'obrir un procés que permeti a la indústria i al conjunt de consumidors potencials manifestar el seu interès o la necessitat de connexió al sistema, així com remetre propostes de desenvolupament de la xarxa, sistematitzant així que l'elaboració dels plans d'inversió tinguin en compte les necessitats de cada territori. Aquest procediment ha de permetre participar en el disseny dels plans d'inversió tant els agents econòmics com les administracions autonòmiques, les municipals i els diferents departaments ministerials a fi que aquests puguin transmetre les seves necessitats i prioritats sectorials, com ara la indústria, l'habitatge o l'electrificació del transport.

D'altra banda, aquest Reial decret atorga caràcter públic al contingut dels plans d'inversió. El marc normatiu que regula l'accés i la connexió a la xarxa estableix que només es pot atorgar accés a la xarxa de distribució existent o inclosa en els plans d'inversió aprovats. Actualment, no hi ha l'obligació de fer públic el contingut d'aquests plans, per la qual cosa els interessats a accedir a la xarxa no disposen d'una informació que els és rellevant. El cas del transport és diferent, ja que la xarxa que s'ha de tenir en compte en atorgar els permisos d'accés i connexió és, a més de l'existent, la inclosa en la planificació vigent. A més, el marc normatiu obliga a publicar-la. No obstant això, els plans d'inversió que els transportistes han de presentar anualment acaben de concretar el desenvolupament temporal de la xarxa planificada. Per aquest motiu, conèixer-ne el contingut també és rellevant per als interessats a formalitzar l'accés i la connexió a la xarxa. Tenint això en consideració, el Reial decret obliga les empreses transportistes i distribuïdores a publicar els plans d'inversió aprovats en el termini màxim d'un mes des que els hagi estat notificada la seva aprovació.

A més, s'estableix l'obligació de presentar informes de compliment dels plans d'inversió. Aquests informes han de reflectir la capacitat concedida, i denegada, per tipologies, la informació de la capacitat concedida però no contractada i la informació del nivell d'utilització de les seves xarxes, incloent-hi els factors màxims i mínims de simultaneïtat. Addicionalment, han de motivar les causes per les quals les instal·lacions previstes no s'han posat en servei o en les quals s'està incorrent en retards significatius, així com les incidències que això pugui tenir sobre altres agents. Aquests informes també tenen caràcter públic.

En segon lloc, s'ha constatat que les empreses titulars de les xarxes de distribució i transport d'electricitat no sempre han esgotat els límits d'inversió establerts, perquè han presentat plans d'inversió per un volum inferior a aquests límits o no han executat completament els plans presentats. Per tot això, el Reial decret estableix mecanismes de penalització dirigits a assegurar que els titulars de les xarxes compleixen els plans d'inversió.

En tercer lloc, de manera alineada amb les recomanacions europees sobre l'orientació necessària de les noves inversions en xarxes, aquest Reial decret aprova per al període 2027-2030 un increment anual del límit màxim d'inversió a les xarxes de distribució i transport, adreçat a determinats objectius clau. L'assignació de l'augment anual del límit d'inversió s'ha de fer progressivament per aconseguir més eficiència i una millor planificació de les inversions per part de les empreses objecte d'aquest Reial

decret. Aquesta progressivitat s'ha introduït a petició de les mateixes empreses distribuïdores d'energia elèctrica.

Pel que fa als plans d'inversió presentats a l'empara de l'assenyalat Reial decret 1047/2013, de 26 de desembre, i del Reial decret 1048/2013, de 26 de desembre, fruit de les al·legacions rebudes durant el tràmit d'audiència pública, a més d'aprovar els plans d'inversió de les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica del període 2018-2026 que compleixin les condicions per a l'aprovació, en els plans d'inversió de les xarxes de transport i distribució de l'any 2026 el volum d'inversió sol·licitat de les quals excedeixi el límit màxim del volum d'inversió, en una quantia no superior al 25 %, es permet aprovar aquests plans, si bé aquest excés s'ha de reduir prorratejat a parts iguals durant el període 2027-2030.

En el cas de la distribució, l'increment anual del límit d'inversió ha de ser dirigit a millores en el control, la gestió, l'observabilitat i la ciberseguretat de la xarxa, així com a atendre les demandes noves associades a consums industrials, residencials, o lligats a la descarbonització del transport. En aquest últim cas, per demostrar l'efectivitat d'aquestes inversions addicionals i el seu cost-benefici favorable per al conjunt dels consumidors, les empreses distribuïdores han de demostrar que han pogut atorgar permisos d'accés per almenys el 50 % de l'increment de capacitat derivat d'aquestes inversions a les tipologies de consumidors previstos.

A més, es preveu que una part d'aquesta inversió addicional també es pugui dirigir a inversions anticipatòries, és a dir, actuacions noves que calgui fer per atendre les sol·licituds de subministraments nous o d'ampliació dels existents i que no responguin a creixements vegetatius de la demanda. Actualment, són els promotors dels consums nous els qui han d'afrontar els costos d'aquestes actuacions, assumint un risc inicial d'inversió que podria desincentivar les inversions necessàries per a l'electrificació posterior d'àrees senceres.

Les inversions noves també poden incloure actuacions per adaptar les línies existents a la normativa estatal de protecció de l'avifauna.

Finalment, les inversions noves també poden incloure actuacions dedicades a millorar la resiliència climàtica i per fer front a altres fenòmens naturals adversos.

En el cas del transport, és la planificació la que determina quines inversions concretes s'incorporen. D'altra banda, el Reial decret incorpora la possibilitat que la planificació pugui determinar els usos a què estiguin destinades les posicions de les subestacions de transport, per tal d'assolir el compliment dels objectius de la política energètica.

En quart lloc, el Reial decret inclou mecanismes orientats a impulsar l'aprofitament de les instal·lacions existents, com a alternativa a la construcció d'instal·lacions noves, sempre que això comporti un cost inferior per al sistema. El marc normatiu anterior ja preveia aquesta possibilitat en el cas del transport, si bé aquest Reial decret l'amplia al cas de la distribució. Així mateix, s'estableix un mecanisme d'incentiu per a aquesta possibilitat, determinant que aquestes actuacions només computin al 50 % en els límits d'inversió previstos.

Finalment, s'inclouen un seguit de millores en el procediment de presentació i aprovació dels plans d'inversió per tal de reduir la incertesa de les empreses transportistes i distribuïdores en relació amb els volums màxims d'inversió que han d'assumir anualment, sense oblidar el seguiment necessari a fi de garantir el compromís de les empreses amb el compliment dels seus plans d'inversió, així com proporcionar transparència i visibilitat a tots els agents interessats a connectar instal·lacions de consum o generació a la xarxa. Entre d'altres, s'estableix que la retribució que s'ha d'agafar com a referència, com a punt de partida per als plans d'inversió successius, deixa de ser la de l'any anterior i esdevé l'última retribució, sense incloure incentius, que sigui aprovada en data 15 de febrer de l'any en què es presenti el pla d'inversió, independentment de si hi ha esmenes posteriors en aquest pla. D'aquesta manera, s'eliminen possibles colls d'ampolla provocats pel retard eventual en l'aprovació de les retribucions.

El Reial decret, en la disposició transitòria primera, introdueix la possibilitat de presentar una addenda als plans d'inversió de la xarxa de transport i distribució d'energia elèctrica de l'any 2027 per adaptar-los a l'increment del límit màxim del volum d'inversió que introdueix aquest Reial decret.

En la disposició transitòria segona introdueix la possibilitat que, si l'increment del límit d'inversió per al període 2027-2030 és superior als volums d'inversió aprovats, els romanents que no s'hagin utilitzat en aquest període es puguin estendre als anys 2031 i 2032.

En les disposicions transitòries tercera i quarta, regula el règim particular que, respectivament, s'ha d'aplicar a l'aprovació dels plans d'inversió de distribució i de transport d'energia elèctrica del període 2018-2026, ambdós inclosos. Aquests plans d'inversió es van elaborar i presentar a l'empara del marc normatiu vigent. Tot això fa necessari preveure un marc transitori que, d'una banda, eviti que s'apliquin requisits nous en l'aprovació dels plans pendents que poden implicar un perjudici per a les empreses; i, de l'altra, permeti aprovar aquests plans com més aviat millor, garantint, en tot cas, la seguretat jurídica dels afectats. Això ha de permetre iniciar, així mateix, l'aplicació del nou marc que aprova aquest Reial decret sense deixar res enrere i, per tant, eliminant incerteses regulatòries.

A més, el Reial decret regula el contingut i el format que s'han de tenir en compte transitòriament en l'elaboració dels plans d'inversió de transportistes i distribuïdors.

Finalment, el Reial decret regula en les disposicions transitòries els terminis particulars en els quals ha de tenir lloc la publicació dels plans d'inversió aprovats fins que entrin en vigor, així com els que aquest Reial decret aprova.

IV

L'article 23.8 del Reial decret 314/2023, de 25 d'abril, pel qual es despleguen el procediment i els requisits per a l'atorgament de l'autorització administrativa de les xarxes de distribució d'energia elèctrica tancades, es modifica en aquest Reial decret per eliminar de la seva redacció les referències a normes que queden derogades amb la seva entrada en vigor, i proveir-lo d'una referència més general al marc que sigui aplicable als plans d'inversió.

V

Aquesta norma s'ha elaborat tenint en compte els principis de bona regulació a què es refereix l'article 129.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En particular, es compleixen els principis de necessitat i eficàcia, ja que la seva aprovació es justifica per raons d'interès general, identifica els fins perseguits i és l'instrument més adequat per garantir la consecució d'aquests fins. La necessitat d'actualitzar la norma es fa patent per recollir la urgència d'incrementar el ritme inversor que demana l'economia. Pel que fa a l'eficàcia de la norma, com es pot veure, aquesta pretén accelerar els procediments d'aprovació dels plans d'inversió de les empreses de xarxa.

Així mateix, compleix el principi de proporcionalitat perquè el seu contingut es considera l'imprescindible per atendre la necessitat que s'ha de cobrir i es limita a exigir les qüestions imprescindibles per fer els plans d'inversió transparents per a les administracions i per a la societat en conjunt, de manera que les inversions executades siguin tan efectives com sigui possible per a l'electrificació de l'economia i per satisfer les necessitats de la societat espanyola.

També s'entén satisfet el principi de seguretat jurídica, atès que la norma és coherent amb la resta de l'ordenament jurídic i amb el dret de la Unió, aporta certeses i terminis precisos i assenyala que passa en cas de no emissió d'informes o resolucions.

D'altra banda, la norma compleix el principi de transparència en la mesura que el projecte s'ha sotmès a audiència pública i descriu en el preàmbul i en la memòria els objectius perseguits. Així mateix, aquesta nova norma incrementa substancialment la transparència dels plans d'inversió i la seva execució.

Finalment, se satisfà el principi d'eficiència en la mesura que no introdueix càrregues administratives innecessàries o accessòries.

D'acord amb el que estableix l'article 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, amb caràcter previ a l'elaboració d'aquest Reial decret, entre el 4 de juny i el 3 de juliol de 2024, s'ha substanciat una consulta pública a través del portal web del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a fi d'obtenir l'opinió dels subjectes potencialment afectats.

Així mateix, de conformitat amb l'article 26.6 de l'esmentada Llei 50/1997, de 27 de novembre, aquest Reial decret s'ha sotmès a informació pública i tràmit d'audiència mitjançant la seva publicació en el portal web del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. A més, el tràmit d'audiència també s'ha evacuat mitjançant una consulta als representants del Consell Consultiu d'Electricitat de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, d'acord amb el que preveu la disposició transitòria desena de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla han participat en el tràmit d'audiència a través del Consell Consultiu d'Electricitat esmentat, en el qual estan representades.

Segons el que estableix l'article 5.2.a) de la Llei 3/2013, de 4 de juny, el que disposa aquest Reial decret ha estat objecte d'informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en el seu informe «sobre el projecte de reial decret pel qual es regulen els plans d'inversió de les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica» de 6 de febrer de 2026.

Aquest Reial decret es dicta a l'empara del que preveu l'article 149.1.13a i 25a de la Constitució espanyola, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva per determinar les bases i la coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica i les bases del règim miner i energètic, respectivament.

En virtut d'això, a proposta de la vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l'aprovació prèvia del ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, d'acord amb el Consell d'Estat, i després de la deliberació del Consell de Ministres en la reunió del dia 28 de juliol de 2026,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. *Objecte.*

1. Aquest Reial decret té per objecte regular:

- a) Els límits màxims d'inversió en la xarxa de transport i de distribució d'energia elèctrica que poden ser retribuïts a càrrec del sistema elèctric a partir de l'any 2028.
- b) Els volums màxims d'inversió amb dret a retribució amb càrrec al sistema elèctric de les empreses transportistes i distribuïdores d'energia elèctrica a partir de l'any 2028.
- c) El procediment d'aprovació dels plans d'inversió en xarxes de transport i de distribució, així com el seu contingut i format i els mecanismes de control de la seva execució a partir de l'any 2028.

2. No és objecte d'aquest Reial decret establir les quanties que s'han de retribuir a les empreses transportistes i distribuïdores per l'exercici de la seva activitat, atès que

l'aprovació de la retribució d'aquestes empreses per l'exercici de la seva activitat és competència de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Article 2. Àmbit d'aplicació.

Aquest Reial decret és aplicable a les empreses que duguin a terme l'activitat de transport o distribució d'energia elèctrica.

CAPÍTOL II

Aspectes generals

Article 3. Xarxa de distribució d'energia elèctrica.

1. De conformitat amb el que preveu l'article 38.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, tenen la consideració d'elements constitutius de la xarxa de distribució d'energia elèctrica i, per tant, són susceptibles de ser inclosos en els plans d'inversions que poden ser retribuïts a càrrec del sistema elèctric:

a) Totes les línies, els parcs i els elements de transformació i altres elements elèctrics de tensió inferior a 220 kV, excepte els que, d'acord amb el que preveu l'article 34 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, es considerin integrats a la xarxa de transport.

b) Tots els actius de la xarxa de comunicacions, proteccions, control, serveis auxiliars, terrenys, edificacions i altres elements auxiliars, elèctrics o no, necessaris per al funcionament adequat de les xarxes de distribució, inclosos els centres de control en totes les parts i els elements que afectin les instal·lacions de distribució.

c) Els components de la xarxa de distribució plenament integrats, incloent-hi les instal·lacions d'emmagatzematge, que són els que s'utilitzen per garantir un funcionament segur i fiable de la xarxa de distribució i no a l'efecte de balanç o de gestió de congestions.

2. D'acord amb el que estableix el mateix article, no formen part de les xarxes de distribució els transformadors de grups de generació, els elements de connexió d'aquests grups a les xarxes de distribució, les instal·lacions de consumidors per al seu ús exclusiu ni les línies directes.

Article 4. Xarxa de transport d'energia elèctrica.

1. De conformitat amb el que estableix l'article 34 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, tenen la consideració d'elements constitutius de la xarxa de transport d'energia elèctrica i, per tant, són susceptibles de ser inclosos en els plans d'inversions que poden ser retribuïts a càrrec del sistema elèctric:

a) La xarxa de transport primari, que està constituïda per línies, parcs, transformadors i altres elements elèctrics amb tensions nominals iguals o superiors a 380 kV, i les altres instal·lacions d'interconnexió internacional i, si escau, les interconnexions amb els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars.

b) La xarxa de transport secundari, que està constituïda per les línies, els parcs, els transformadors i altres elements elèctrics amb tensions nominals iguals o superiors a 220 kV no inclosos a la xarxa de transport primari, i per les altres instal·lacions de tensions nominals inferiors a 220 kV, que compleixin funcions de transport.

En els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars tenen la consideració de xarxa de transport secundari totes les instal·lacions de tensió igual o superior a 66 kV, així com les interconnexions entre illes que, a causa del seu nivell de tensió, no es considerin de transport primari.

c) Tots els actius de comunicacions, proteccions, control, serveis auxiliars, terrenys, edificacions i altres elements auxiliars, elèctrics o no, necessaris per al funcionament adequat de les instal·lacions específiques de la xarxa de transport definida anteriorment.

d) Els components de la xarxa de transport plenament integrats, incloent-hi les instal·lacions d'emmagatzematge, que són els que s'utilitzen per garantir un funcionament segur i fiable de la xarxa de transport i no a l'efecte de balanç o de gestió de congestions.

2. D'acord amb el que estableix el mateix article, no formen part de la xarxa de transport els transformadors de grups de generació, els elements de connexió d'aquests grups a les xarxes de transport, les instal·lacions de consumidors per al seu ús exclusiu ni les línies directes.

Article 5. *Previsió del valor del producte interior brut.*

Als efectes que preveuen els articles 7 i 13 d'aquest Reial decret, la previsió del producte interior brut (PIB) nominal d'Espanya de l'any n és la que s'obtingui de tenir en compte el següent:

a) Les previsions de variació anual del PIB nominal de l'any n recollides en l'últim Pla fiscal i estructural de mitjà termini del Govern d'Espanya que figuri publicat pel Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa el 15 de febrer de l'any en què, de conformitat amb el que estableix aquest Reial decret, s'hagi de presentar el pla d'inversió d'aquell any o, si escau, en les recollides en l'última actualització de les projeccions macroeconòmiques que inclou el Pla esmentat que figurin publicades en aquella mateixa data. En cas que el Pla fiscal o l'actualització assenyalada abans no incloguin la previsió de la variació del PIB nominal de l'any n , s'ha d'agafar la previsió de la variació de l'any anterior.

b) L'estimació del PIB nominal de l'últim any que consti en la comptabilitat nacional anual d'Espanya que estigui publicada per l'Institut Nacional d'Estadística el 15 de febrer de l'any en què, de conformitat amb el que estableix aquest Reial decret, s'ha de presentar el pla d'inversió de l'any n .

Article 6. *Factor de retard retributiu de la inversió.*

Als efectes que preveu aquest Reial decret, s'ha de prendre com a factor de retard retributiu de la inversió de l'any n , $FRRI_n$, el que s'obtingui d'aplicar la formulació següent:

$$FRRI_n = (1 + TRF_n)^{trm}$$

En què:

– TRF_n és la taxa de retribució financera aprovada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per a l'any n .

– trm és el temps de retard mitjà de la meritació i el cobrament de la retribució de les instal·lacions posades en servei l'any n . El seu valor és igual als anys que, d'acord amb el que sobre això estableixi la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, hagin de transcórrer entre l'any d'inici del període de meritació de la retribució i l'any en què ha de tenir lloc la meritació i el cobrament de la retribució esmentada, menys 0,5 anys.

CAPÍTOL III

Inversions a la xarxa de distribució

Article 7. Límit màxim d'inversió anual a la xarxa de distribució amb dret a retribució a càrrec del sistema.

1. El límit màxim del volum d'inversió a la xarxa de distribució l'any *n* que té dret a retribució a càrrec del sistema elèctric és igual al 0,13 per cent del PIB nominal d'Espanya previst per a aquell any.

El percentatge anterior es pot modificar a l'alça o a la baixa per ordre de la persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l'acord previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, en cas que es produeixin fets imprevistos o causes econòmiques o tècniques imprevistes. A aquests efectes tenen aquesta consideració els supòsits següents:

a) Creixements anuals de la demanda total del sistema durant més de tres anys consecutius superiors en un cent per cent als que preveu el Pla integrat d'energia i clima (PNIEC).

b) Creixements de la demanda durant més de dos anys consecutius inferiors en un cinquanta per cent als que preveu el PNIEC.

c) Creixements en el PIB durant més de dos anys consecutius superiors o inferiors en un cent per cent a la previsió per a aquells anys que recull el Pla fiscal i estructural de mitjà termini.

2. En el volum anual d'inversió subjecte a limitació d'acord amb el que preveu aquest article no computen:

a) Les compres d'actius de distribució pertanyents a altres empreses de distribució que estigui previst fer en l'any *n*, sempre que el sistema ja els estigui retribuïnt.

b) En els termes que estableix l'article 8.13 d'aquest Reial decret, les inversions en instal·lacions existents que s'incorporin a la xarxa de distribució d'acord amb el que preveu l'article 12 d'aquest Reial decret.

3. El límit màxim individual del volum d'inversió de cada empresa distribuïdora i durant l'any *n* que té dret a retribució a càrrec del sistema elèctric es calcula com el producte del límit màxim a la inversió a la xarxa de distribució, i el coeficient resultant de dividir la retribució, sense incentius, aprovada per a l'any *n-1* de l'empresa i entre la retribució, sense incentius, de totes les empreses distribuïdores d'energia elèctrica. En cas que no hi hagi una retribució aprovada per a l'any *n-1*, s'ha d'utilitzar la retribució, sense incentius, aprovada per a l'últim any anterior al *n-1* que estigui disponible.

A l'efecte del que preveu el paràgraf anterior, s'ha de prendre com a retribució aprovada la definitiva que resulti d'aplicar la metodologia de càlcul de la retribució aprovada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o, si escau, l'aprovada per aquesta Comissió amb caràcter provisional si aquesta correspon a algun any posterior a l'última aprovada amb caràcter definitiu. La data límit que determina quina retribució s'ha de seleccionar, per al pla d'inversió de l'any *n*, és el 15 de febrer de l'any *n-1*, independentment que es produeixin esmenes posteriors en aquest pla.

D'acord amb el que estableix l'article 40.1.h) de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, el límit màxim individual d'una empresa distribuïdora i, calculat d'acord amb el que fixa aquest apartat, és per a aquesta empresa la quantia màxima d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema elèctric.

4. El límit màxim individual al qual es refereix l'apartat anterior es pot superar i retribuir a càrrec del sistema quan es compleixi algun dels supòsits següents:

a) el creixement de la demanda previst per a aquesta empresa fos cinc vegades superior al que preveu el PNIEC per a l'any *n* per al conjunt del sector elèctric.

b) quan una sola de les actuacions previstes la retribució de les quals correspongui al sistema, valorada aplicant l'expressió de l'article 8.13 d'aquest Reial decret, representi per si mateixa una quantia superior al 50 per cent d'aquest límit màxim individual l'any n. A aquests efectes, s'entén com una actuació cada una de les inversions individuals a les quals se li puguin associar alguna de les tipologies d'instal·lació definides per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a efectes retributius.

No obstant això, determinades inversions es poden tractar com una sola actuació quan la seva operació estigui condicionada pel fet que les dites inversions s'autoritzin de manera conjunta i hagin d'entrar en servei en el mateix moment. En aquest sentit, es poden considerar una sola actuació, entre d'altres, les inversions que integren una subestació elèctrica i que són necessàries per garantir-ne la funcionalitat o determinades renovacions d'actius que s'han de portar a terme de manera simultània.

5. Amb caràcter excepcional, el límit màxim d'inversió anual a la xarxa de distribució que resulti d'aplicar l'apartat 1 d'aquest article es pot incrementar en una quantitat fixa, la quantia de la qual s'estableix mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l'acord previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics. Així mateix, aquesta ordre pot condicionar els tipus d'inversions a les quals s'ha de destinar aquesta quantia.

6. El repartiment entre les empreses distribuïdores de l'increment al qual es refereix l'apartat anterior s'ha de dur a terme aplicant el mateix criteri per determinar el límit màxim d'inversió individual que estableix l'apartat 3 d'aquest article.

Tanmateix, una empresa distribuïdora no es té en compte en aquest repartiment quan, durant dos anys consecutius, hagi invertit per sota de la part del seu límit màxim d'inversió anual que deriva de l'article 7.1 i sempre que en aquests dos anys se li hagi assignat una quantitat incremental sobre la base de l'apartat 5 d'aquest article. Tampoc es tenen en compte en aquest repartiment les empreses distribuïdores que no presentin l'informe del grau de compliment al qual es refereix l'article 9 d'aquest Reial decret o les que el presentin en un format diferent de l'establert d'acord amb el que preveu el dit article.

Article 8. Plans d'inversió de distribució i autorització del volum d'inversió a càrrec del sistema.

1. D'acord amb el que estableix l'article 40.1.h) de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, els titulars de xarxes de distribució d'energia elèctrica, abans de l'1 de maig de l'any n-1, han de sol·licitar a la Secretaria d'Estat d'Energia l'aprovació dels seus plans d'inversió anuals corresponents a l'any n i els plurianuals corresponents al període de 3 anys comprès entre l'any n i l'any n+2.

Sobre la base del que preveu l'article 51.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, en els casos en què les empreses distribuïdores no estiguin complint els nivells de qualitat que estableix per reglament el Govern, aquestes han de presentar projectes en els seus plans d'inversió destinats a millorar la qualitat del subministrament.

A més, aquesta obligació s'aplica als territoris no peninsulars en els quals, a causa del seu caràcter aïllat, tot i complir els nivells de qualitat establerts, el nombre d'interrupcions i el temps d'interrupció siguin un 60 per cent superiors als de la mitjana del sistema nacional en cadascuna de les seves zones corresponents.

2. Per tal d'elaborar els seus plans d'inversió anuals i plurianuals, les empreses distribuïdores han d'obrir un període de consultes previ a les seves pàgines web respectives a fi d'obtenir les necessitats i/o les propostes de desenvolupament dels interessats dins de l'horitzó temporal d'aquests plans d'inversió. La durada mínima de la consulta prèvia és d'un mes.

Les empreses distribuïdores han de publicar a les seves pàgines web una anàlisi dels resultats de la consulta prèvia.

3. Abans de l'1 de març de l'any n-1, les empreses distribuïdores han de presentar a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla el contingut dels seus plans

d'inversió anuals i plurianuals, pel que fa a les inversions previstes al seu territori l'autorització de les quals sigui de la seva competència. Aquestes han d'evacuar un informe abans del 15 d'abril de l'any n-1.

Juntament amb la presentació del pla d'inversió, les empreses distribuïdores han de remetre a cada una de les comunitats i ciutats de Ceuta i Melilla on duguin a terme la seva activitat, un informe que avaluï el resultat de la consulta i el pla d'inversions presentat en relació amb les inversions previstes al seu territori l'autorització de les quals sigui de la seva competència.

En cas que entre les inversions previstes en els plans d'inversió s'incloguin inversions anticipatòries, s'han de pronunciar expressament sobre aquestes en l'informe.

En tot cas, quan una comunitat o una ciutat amb estatut d'autonomia no emeti un informe sobre el pla d'inversió d'una empresa distribuïdora en el termini establert, l'informe s'entén evacuat en sentit favorable. En aquests casos, l'empresa distribuïdora ha de remetre, juntament amb el pla d'inversió, el justificant que provi que, dins del termini que estableix l'apartat 2, es va sol·licitar un informe a les comunitats o ciutats de Ceuta i Melilla que corresponguin en cada cas.

4. La sol·licitud que assenyala l'apartat 1 s'ha de presentar electrònicament i s'ha d'adreçar a la Secretaria d'Estat d'Energia. Cal adjuntar-hi el següent:

- a) Els plans d'inversió d'acord amb el format i el contingut que estableix l'article 10 d'aquest Reial decret.
- b) Els informes de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla respecte de les inversions previstes al seu territori l'autorització de les quals sigui de la seva competència.
- c) Una valoració del volum d'inversió previst amb dret a retribució a càrrec del sistema calculat aplicant la formulació de l'apartat 14 d'aquest article.
- d) Un informe que avaluï el resultat de la consulta efectuada d'acord amb el que preveu l'apartat 2 en relació amb el pla d'inversió presentat.

D'acord amb el que determina l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si la sol·licitud no compleix els requisits que assenyala l'article 66 d'aquesta Llei i els que preveu aquest Reial decret, s'ha de requerir l'interessat perquè, en un termini de deu dies, repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició.

La Secretaria d'Estat d'Energia ha de remetre a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència els plans d'inversió presentats per les empreses distribuïdores amb tot el contingut recollit en aquest apartat tan aviat com en disposi. A l'efecte de l'aprovació dels plans d'inversió que assenyala aquest Reial decret, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència no ha de tenir en compte cap altre pla d'inversió que no sigui remès des de la Secretaria d'Estat d'Energia.

5. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de remetre a la Secretaria d'Estat d'Energia, abans del 31 de juliol de l'any n-1, un informe sobre els plans d'inversió presentats remesos per la Secretaria d'Estat d'Energia amb una anàlisi per al conjunt del sector i per a cadascuna de les empreses distribuïdores. Aquest informe ha de recollir, per a cada una de les empreses i per al conjunt del sector, una proposta del volum d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema que deriva dels plans presentats per les empreses per les instal·lacions que preveuen posar en servei l'any n.

Quan la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència no emeti un informe sobre el pla d'inversió d'una empresa distribuïdora en el termini establert, la Secretaria d'Estat d'Energia ha de fer un requeriment a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència perquè emeti el dit informe en un termini d'un mes. En cas que l'informe continuï sense emetre's, la Secretaria d'Estat d'Energia ha de fer un segon requeriment en què atorgui quinze dies a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència perquè emeti l'informe. Si la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència no arriba a emetre l'informe un

cop hagi transcorregut el termini del segon requeriment, l'informe s'entén evacuat en sentit favorable.

6. La quantia del volum anual d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema derivat de les instal·lacions que l'empresa distribuïdora i preveu posar en servei l'any n recollit en el seu pla d'inversió d'aquell any no pot superar el seu límit màxim d'inversió individual per a l'any n que resulta d'aplicar el que preveu l'article 7, excepte en els casos que recull l'apartat 4 de l'article esmentat.

7. La Secretaria d'Estat d'Energia ha de sotmetre a audiència les empreses distribuïdores de les propostes de resolució respectives durant un termini de deu dies.

La persona titular de la Secretaria d'Estat d'Energia ha de resoldre i notificar les resolucions dels plans d'inversió a les empreses distribuïdores, a les comunitats i ciutats de Ceuta i Melilla afectades i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència abans de l'1 de novembre de l'any n-1.

D'acord amb el que preveu l'article 22.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, quan s'hagi de requerir l'esmena de deficiències o l'aportació de documents necessaris per poder resoldre, es pot suspendre el transcurs del termini per resoldre i notificar pel temps que passi entre la notificació del requeriment i el seu compliment efectiu, o si no és possible, pel termini concedit per a l'esmena.

De conformitat amb el que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, la no resolució dins dels terminis previstos té efectes desestimatoris.

8. La resolució d'aprovació del pla d'inversió de l'any n ha de contenir la quantia màxima del volum d'inversió que l'empresa distribuïdora ha d'executar aquell any.

Quan el volum d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema del pla d'inversió de l'any n presentat per una empresa distribuïdora sigui superior al límit màxim d'inversió anual d'aquesta empresa que resulti d'aplicar el que preveu l'article 7, i no es compleixi cap dels supòsits de l'apartat 4 del dit article, la quantia màxima a la qual es refereix el paràgraf anterior és igual a aquest límit màxim.

9. Perquè la resolució de la Secretaria d'Estat d'Energia sigui aprovatòria, el pla d'inversió ha de disposar d'un informe favorable de totes les comunitats i ciutats autònomes de Ceuta i Melilla afectades respecte a les inversions previstes al seu territori i l'autorització de les quals sigui de la seva competència. De la mateixa manera, cal que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència emeti informe sobre el pla d'inversió sotmès a l'aprovació de la Secretaria d'Estat d'Energia.

10. La Secretaria d'Estat d'Energia pot resoldre l'aprovació parcial del pla d'inversions als territoris per als quals es disposi d'un informe favorable de les comunitats i ciutats autònomes de Ceuta i Melilla respecte a les inversions previstes al seu territori, l'autorització de les quals sigui de la seva competència, i aquelles l'autorització de les quals sigui competència de l'Administració General de l'Estat.

En tot cas, aquesta aprovació parcial es pot dur a terme sempre que el volum màxim d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema de l'empresa i recollit en aquesta aprovació parcial no superi els límits màxims d'inversió individual que estableix l'article 7 d'aquest Reial decret, a excepció dels supòsits que preveu l'apartat 4 d'aquest article.

Si s'ha produït l'aprovació parcial del pla d'inversions, l'empresa distribuïdora ha d'executar les actuacions que conté el pla d'inversions incloses en l'aprovació parcial del pla.

11. Per al conjunt dels territoris per als quals no s'hagi aprovat el pla d'inversions d'una empresa i perquè són desfavorables els informes de les comunitats o ciutats de Ceuta i Melilla afectades en relació amb el seu pla d'inversió de l'any n, l'empresa i només pot dur a terme actuacions en aquests territoris durant aquell any per un volum d'inversió màxim igual a la menor de les quanties següents:

a) El 80 per cent del volum d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema presentat per l'empresa distribuïdora en el pla d'inversió de l'any n en cada una de les comunitats o ciutats de Ceuta i Melilla que hagin emès els informes desfavorables.

b) La diferència entre el límit màxim del volum d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema per a l'empresa i l'any n i el volum màxim d'inversió amb dret a

retribució a càrrec del sistema que reculli la resolució d'aprovació parcial del pla d'inversió de l'empresa i l'any n. El repartiment d'aquest volum entre els diferents territoris per als quals el pla d'inversió no s'hagi aprovat s'ha de fer de manera proporcional al volum d'inversió previst a cada territori amb un informe desfavorable del pla d'inversió presentat.

12. Als efectes que derivin del que preveu l'article 9 d'aquest Reial decret, es considera que el volum màxim d'inversió d'una empresa distribuïdora aprovat per a l'any n és igual a zero en els casos següents:

a) La Secretaria d'Estat d'Energia hagi dictat una resolució i aquesta sigui desestimatòria, llevat que la desestimació sigui deguda al fet que l'informe de les comunitats o ciutats de Ceuta i Melilla sigui desfavorable. En aquest cas, cal atènyer-se al que preveu l'apartat 11 d'aquest article.

b) L'empresa distribuïdora no hagi presentat cap pla d'inversió davant la Secretaria d'Estat d'Energia dins del termini que estableix aquest Reial decret.

c) L'empresa distribuïdora hagi presentat el seu pla d'inversió sense atendre el contingut i/o el format que s'estableixin de conformitat amb el que preveu l'article 10 d'aquest Reial decret i, per aquest motiu, es consideri que desisteix de la seva sol·licitud d'aprovació del pla d'inversió d'acord amb el que determina l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 de desembre, perquè no ha atès el requeriment d'esmena que assenyalava l'apartat 4.

13. Als efectes que preveu aquest capítol, el volum d'inversió subjecte a límit a la inversió que l'empresa i preveu posar en servei l'any n, VPI_n^i , es determina d'acord amb la formulació següent:

$$VPI_n^i = \left(\sum_{\forall j \text{ de } i} VI_n^j + K_D \cdot \sum_{\forall j \text{ de } i} VI_{exist_n}^j - \sum_{\forall j \text{ de } i} CyF_n^j - \sum_{\forall j \text{ de } i} AY_n^j \right) \cdot FRR I_n$$

En què:

a) VI_n^j és el volum d'inversió de la instal·lació j estimat per l'empresa distribuïdora. Aquest terme no inclou les inversions en instal·lacions existents que l'empresa distribuïdora i preveu que s'incorporin durant l'any n a la xarxa de distribució en virtut del que fixa l'article 12 d'aquest Reial decret. Tampoc s'inclou en aquest terme el volum d'inversió corresponent a la compra d'actius de distribució durant l'any n a una altra empresa distribuïdora, si aquests ja eren retribuïts pel sistema, no computen com a volum d'inversió l'any n per a l'empresa distribuïdora adquirent. Per a les instal·lacions de menys d'1 kV no cal fer un desglossament exhaustiu.

b) $VI_{exist_n}^j$ és l'estimació del valor d'inversió net retribuïble de la instal·lació existent j que l'empresa distribuïdora preveu que s'incorpori a la seva xarxa de distribució l'any n en virtut del que estableix l'article 12 d'aquest Reial decret. Aquest valor d'inversió inclou les adequacions eventuais que siguin necessàries. No inclou la part de la inversió corresponent a les instal·lacions existents que tinguin l'obligació de ser cedides al titular de la xarxa de distribució de conformitat amb el marc normatiu en vigor.

c) K_D és el coeficient en valor per unitat que determina la part de $VI_{exist_n}^j$ que s'ha de tenir en compte a l'efecte de límit d'inversió. Aquest coeficient pren el valor de 0,5, si bé es pot modificar per ordre de la persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

d) CyF_n^j és la part de VI_n^j que es preveu que ha de ser cedida i/o finançada per tercers.

e) AY_n^j és el valor estimat de les ajudes públiques percebudes per la instal·lació j l'any n. Aquest valor és el 90 per cent de l'import percebut sempre que l'ajuda no

excedeixi la xifra de 10 milions d'euros. Si els excedeix, aquest valor ha de ser del 100 per cent a partir d'aquesta xifra.

f) $FRRI_n$ és el factor de retard retributiu de la inversió l'any n, tal com estableix l'article 6 d'aquest Reial decret.

Article 9. *Control d'execució dels plans d'inversió de distribució.*

1. Anualment, a l'efecte del compliment dels objectius de política energètica i del compliment dels volums d'inversió dels plans aprovats, abans de l'1 de juliol de cada any n, les empreses distribuïdores han de presentar davant la seu electrònica de la Secretaria d'Estat d'Energia, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, un informe de seguiment en què s'acrediti el grau de compliment del pla d'inversió executat l'any n-1. Aquest informe també s'ha de presentar en cas d'aprovació parcial del pla d'inversió, i ha de complir les obligacions de contingut que regula aquest article.

La Secretaria d'Estat d'Energia ha de remetre a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència els informes de seguiment dels plans d'inversió presentats per les empreses distribuïdores tan aviat com en disposi.

2. A l'efecte del compliment dels objectius de política energètica i del compliment dels volums d'inversió dels plans aprovats, l'informe ha d'avaluar el volum d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema finalment executat, per a la qual cosa s'ha d'emprar l'expressió de l'article 8.13 d'aquest Reial decret. L'informe ha de recollir el grau de compliment de les inversions contingudes en el pla d'inversió agrupades en les tipologies que es determinin en l'ordre que assenyala l'article 10.

3. L'informe ha de reflectir la capacitat d'accés concedida, i denegada, per tipologies, informació de la capacitat concedida però no contractada, i informació del nivell d'utilització de les seves xarxes, incloent-hi factors màxims i mínims de simultaneïtat.

A més, l'informe ha de motivar les causes per les quals les instal·lacions incloses en els plans d'inversió presentats els anys anteriors no s'han posat en servei o en les quals s'està incorrent en retards significatius respecte als terminis previstos, així com el risc que això comporta per a la seguretat del subministrament i les incidències que puguin tenir sobre altres agents.

Així mateix, en l'informe han de constar les actuacions que, tot i no estar previstes en els plans d'inversió, s'hagin posat en servei l'any n-1, i s'han de motivar les raons per les quals s'han dut a terme. En tot cas, aquestes actuacions s'han d'emparar en causes no previsible en el moment en què es van elaborar els plans d'inversió i la seva execució no ha d'implicar que se superi el límit màxim d'inversió individual que resulti d'aplicar el que preveu l'article 7 d'aquest Reial decret.

En el cas d'instal·lacions de menys d'1 kV, no cal fer un desglossament exhaustiu instal·lació per instal·lació.

L'informe de seguiment de l'any n ha de reflectir les ajudes rebudes finalment de les que preveu el pla d'inversió de l'any n-1. A les empreses que hagin declarat en el seu pla d'inversió de l'any n-1 una previsió d'ajudes que posteriorment no s'arribin a concedir, sigui per causes imputables a la distribuïdora o perquè no se sol·licitin, se'ls ha d'aplicar una reducció del volum d'inversió màxim, en la resolució del pla d'inversió de l'any n, en una quantia que dupli les inversions elegibles per a les quals finalment no es va obtenir l'ajuda. Si el volum d'inversió màxim per a l'any n és igual a zero, perquè s'inclou en els supòsits de l'article 8.12, la reducció s'ha d'aplicar l'any següent en el qual es pugui aplicar la reducció. Així mateix, si la reducció és superior al volum d'inversió màxim per a l'any n, el volum d'inversió màxim per a aquest any n és igual a zero i la resta de la reducció pendent s'ha d'aplicar els exercicis següents en què pugui ser aplicable fins que la reducció pendent s'esgoti.

4. Les empreses distribuïdores el límit d'inversió de les quals s'hagi incrementat, de conformitat amb l'article 7.5 d'aquest Reial decret, han de detallar en l'informe el grau de

compliment de les inversions efectuades en relació amb el que recullen els seus plans d'inversió per a cada tipologia d'inversió a la qual es pot destinar la quantitat incremental atorgada.

5. Amb la finalitat d'incentivar el compliment dels plans d'inversió, a les empreses que durant tres anys consecutius, de l'any $n-3$ a l'any $n-1$, hagin executat un volum d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema inferior en un 25 per cent a l'aprovat per a cada un d'aquests tres anys per la Secretaria d'Estat d'Energia en relació amb els seus plans d'inversió respectius, se'ls minora en un 10 per cent en els tres anys següents, de l'any $n+1$ a l'any $n+3$, la quantia del seu límit màxim d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema que resulti d'aplicar el que preveu l'article 7. Tanmateix, si l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica té menys de 100.000 punts de subministrament, la penalització que recull aquest apartat s'aplica si ha executat un volum d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema inferior al 50 per cent del volum aprovat per a cada un d'aquests tres anys, del $n-3$ al $n-1$.

El que recull el paràgraf anterior també s'aplica en cas d'aprovació parcial dels plans d'inversió de conformitat amb el que preveu l'article 8.10 d'aquest Reial decret.

6. La minoració a la qual es refereix l'apartat anterior no és aplicable si el motiu pel qual el volum d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema executat finalment és inferior al previst a causa d'alguna de les causes següents:

- a) El volum d'ajudes públiques és superior al que preveu el pla d'inversió.
- b) El volum d'inversió finançat o cedit per tercers és superior al que preveu el pla d'inversió.
- c) Quan el Govern d'Espanya o el govern d'alguna comunitat autònoma decretin la força major. En aquest cas, en la valoració del compliment no es tenen en compte les inversions ubicades al territori afectat per aquesta declaració.

7. En cas que l'empresa i superi el volum d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema aprovat en el pla d'inversió per a l'any $n-1$:

- a) Si és en una quantitat superior al 5 per cent i inferior al 15 per cent i l'any previ no ha superat el seu volum màxim d'inversió aprovat per a aquell any, el límit màxim d'inversió de l'empresa i l'any $n+1$ que resulta d'aplicar el que estableix l'article 7 es minora en un 5 per cent.
- b) Si és en una quantitat superior al 5 per cent i inferior al 15 per cent i l'any previ no ha superat el volum màxim d'inversió aprovat per a aquell any, el límit màxim d'inversió de l'empresa i l'any $n+1$ que resulta d'aplicar el que estableix l'article 7 es minora en la mateixa quantitat que l'excés de volum.
- c) Si és en una quantitat igual o superior al 15 per cent i inferior al 25 per cent, el límit màxim d'inversió de l'empresa i l'any $n+1$ que resulta d'aplicar el que estableix l'article 7 es minora en 1,25 vegades l'excés de volum.
- d) Si és en una quantitat superior o igual al 25 per cent, el límit màxim d'inversió de l'empresa i que resulta d'aplicar el que estableix l'article 7 l'any $n+1$ es minora en una quantitat igual a 1,5 vegades l'excés de volum.

Els rangs percentuals d'avaluació que recullen les lletres a), b), c) i d) d'aquest apartat que determinen els graus d'incompliment per sobreinversió s'incrementen en 10 punts percentuals addicionals per a les empreses distribuïdores d'energia elèctrica que tinguin menys de 100.000 punts de subministrament.

El que preveu aquest apartat també s'ha d'aplicar als casos a què es refereix l'article 8.11 i 8.12 d'aquest Reial decret, si bé, en el cas de l'article 8.11, el volum màxim d'inversió de l'empresa i per a l'any $n-1$ sobre el qual s'apliquin els percentatges anteriors depèn de si es troba en el supòsit a) o b) d'aquest article. En el cas de l'article 8.12, els percentatges anteriors es refereixen al límit màxim d'inversió de l'empresa i per a l'any $n-1$.

8. En cas que, de conformitat amb el que preveu l'article 7.5, l'empresa distribuïdora i hagi vist incrementat el seu límit màxim d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema durant dos anys consecutius, en què n és l'últim d'aquests, i la dita empresa no hagi destinat aquest increment a les inversions que, si escau, hagi establert l'ordre a la qual es refereix aquest mateix article, el valor incremental dels anys $n+1$ i $n+2$ de l'empresa distribuïdora és igual a zero.

En cas que l'empresa no tingui assignat un increment del límit l'any $n+1$ i/o l'any $n+2$, el límit màxim d'inversió de l'any $n+1$ i/o $n+2$ s'ha de reduir en la mateixa quantitat que no s'hagi destinat a aquelles inversions que estableix l'ordre esmentada.

9. Si, durant tres anys consecutius, s'observa que un distribuïdor fa inversions per a uns fins diferents dels que recullen els plans aprovats, la resolució de l'any immediatament posterior a l'any en què es tingui coneixement d'aquest incompliment reiterat pot incorporar una minoració del límit total d'inversió permès a aquesta empresa de fins al 50 %.

Article 10. Contingut i format detallat dels plans d'inversió de distribució i de la informació per al control sobre la seva execució.

1. Mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, s'estableixen el contingut i el format en el qual s'han de presentar els plans d'inversió anuals i plurianuals de les empreses distribuïdores d'energia elèctrica, amb la proposta prèvia de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

En tot cas, els plans d'inversió s'han de presentar en format electrònic i hi han de figurar almenys les dades dels projectes, les seves característiques tècniques principals, el pressupost, el calendari d'execució, la seva finalitat i les variables macroeconòmiques, els paràmetres retributius i el factor de retard utilitzat. Amb la finalitat de facilitar l'anàlisi dels objectius de la política energètica, aquesta ordre ha d'agrupar els projectes per tipologies, finalitat i territoris.

2. Així mateix, mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, s'estableixen el contingut i el format en el qual s'ha de presentar la informació per al control de l'execució dels plans d'inversió a la qual es refereix l'article 9, amb la proposta prèvia de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. De la mateixa manera, amb la finalitat de facilitar l'anàlisi dels objectius de la política energètica, aquesta ordre ha d'agrupar els projectes per tipologies, finalitat i territoris.

3. Es pot prescindir de les propostes prèvies de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència que assenyalen els apartats anteriors quan el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic consideri necessari modificar una ordre en vigor per poder disposar de més detall de les inversions en relació amb qüestions el seguiment de les quals pugui ser rellevant per raons de política energètica o quan, havent-se sol·licitat, no es rebi cap proposta d'aquest organisme dins del termini sol·licitat. No obstant això, en aquest cas, la Secretaria d'Estat d'Energia ha de remetre la proposta d'ordre a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència perquè aquesta informi sobre aquella i, si escau, proposi els aspectes que consideri que hi han de figurar per al compliment de les seves tasques retributives i de supervisió.

4. Les resolucions a les quals es refereixen els apartats anteriors s'han de publicar en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

5. La Secretaria d'Estat d'Energia i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència poden establir un conveni per implementar una aplicació que permeti el lliurament electrònic de la informació associada a la presentació i el control dels plans d'inversió en els formats establerts. L'aplicació ha de residir, en tot cas, a la Secretaria d'Estat d'Energia davant la qual s'hagin de presentar els plans, si bé aquesta ha de compartir la informació amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Article 11. *Publicitat del contingut dels plans d'inversió de distribució i informes de compliment.*

1. El contingut dels plans d'inversió anuals respecte dels quals la Secretaria d'Estat d'Energia hagi dictat una resolució estimatòria, de conformitat amb el que preveu l'article 8 d'aquest Reial decret, i els seus informes de compliment tenen caràcter públic.

2. D'acord amb això, les empreses distribuïdores han de publicar el contingut íntegre dels seus plans d'inversió anuals aprovats i els seus informes de compliment a les seves pàgines web respectives o a través de qualsevol altre mitjà o plataforma accessible mitjançant internet, sense restriccions i de manera gratuïta. El termini per a la publicació és d'un mes des de la data en què s'hagi notificat la resolució que aprovi el pla d'inversió. En el cas dels informes de compliment, el termini és d'un mes des de la data màxima de presentació d'aquests.

En cas que les empreses distribuïdores tinguin menys de 100.000 punts de subministrament, poden publicar els seus plans d'inversió i informes de compliment a la pàgina web de les seves associacions respectives.

3. Les empreses distribuïdores han de comunicar a la Secretaria d'Estat d'Energia el lloc on estiguin publicats els plans d'inversió als quals es refereix l'apartat anterior. Així mateix, han de notificar els canvis successius del lloc de publicació dels plans que puguin tenir lloc.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha de publicar al seu portal d'internet la relació completa dels enllaços als llocs d'internet proporcionats per les empreses distribuïdores.

Article 12. *Instal·lacions existents que s'incorporin a la xarxa de distribució.*

1. Les infraestructures d'evacuació, les de consum i les línies directes es poden incorporar a la xarxa de distribució d'energia elèctrica sempre que:

- a) Les instal·lacions compleixin els requisits per poder formar part de la xarxa de distribució d'energia elèctrica que recull l'article 3.1 d'aquest Reial decret.
- b) Comporti un benefici econòmic per al sistema elèctric.
- c) La instal·lació susceptible d'incorporar-se a la xarxa de distribució estigui en servei.

En el cas de línies elèctriques existents, la incorporació pot ser total o parcial. Així mateix, poden ser susceptibles de ser incorporades a la xarxa de distribució les subestacions de generació o consum si es compleixen els supòsits anteriors.

2. Per incorporar-les a la xarxa de distribució, l'empresa distribuïdora ha de presentar la sol·licitud a l'òrgan competent de resoldre la incorporació adjuntant-hi:

- a) L'acord entre les parts per a l'inici de la transmissió de la dita titularitat de la instal·lació.
- b) Les autoritzacions administratives de la instal·lació que s'ha de transferir.
- c) Una auditoria de la instal·lació que reculli els costos d'inversió en els quals es va incórrer i els costos proporcionals a la instal·lació o, si escau, al tram d'aquesta, que es vol incorporar a la xarxa de distribució.
- d) Els anys transcorreguts des de l'obtenció de l'autorització d'explotació.
- e) Els costos d'adequació si aquests són necessaris.
- f) Una anàlisi cost-benefici de la proposta de l'empresa distribuïdora d'incorporació d'instal·lacions existents a la xarxa de distribució, incloent-hi els costos d'adequació necessaris. L'anàlisi ha d'incloure una valoració dels costos evitats al sistema.

D'acord amb el que determina l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si la sol·licitud no compleix els requisits que assenyalava l'article 66 d'aquesta Llei i els que preveu aquest Reial decret, s'ha de requerir l'interessat perquè, en un termini de deu dies, repari la falta

o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició.

3. Són competents per resoldre la incorporació dels actius existents a la xarxa de distribució en el termini màxim de quatre mesos des de la presentació de la sol·licitud:

a) L'òrgan competent en matèria d'energia de la comunitat o ciutat amb estatut d'autonomia afectada si totes les autoritzacions administratives, a l'empara del que preveu l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, de les instal·lacions cedides i adquirides són competència d'una comunitat o ciutat amb estatut d'autonomia. En aquest cas, l'òrgan competent ha de sol·licitar un informe previ de la Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el qual s'ha de remetre en el termini màxim de quaranta dies. Així mateix, l'òrgan competent per resoldre la incorporació ha de requerir un informe previ de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en el qual es valori el benefici econòmic per al sistema d'incorporar la instal·lació existent a la xarxa de distribució, el qual s'ha de remetre en el termini màxim de quaranta dies.

b) La Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, si l'autorització administrativa, a l'empara del que preveu l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, d'alguna de les instal·lacions cedida o adquirida és competència de l'Administració General de l'Estat. En cas que l'autorització d'alguna de les instal·lacions sigui de competència autonòmica, la persona titular de la Direcció General de Política Energètica i Mines ha de sol·licitar un informe a la comunitat o ciutat amb estatut d'autonomia afectada, el qual s'ha de remetre en el termini màxim de quaranta dies. Així mateix, per resoldre la incorporació, s'ha de sol·licitar un informe previ de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en el qual es valori el benefici econòmic per al sistema d'incorporar la instal·lació existent a la xarxa de distribució, el qual s'ha de remetre en el termini màxim de quaranta dies. Quan la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o la comunitat autònoma afectada no evacuïn un informe en el termini establert, la persona titular de la Direcció General de Política Energètica i Mines ha d'emetre un requeriment perquè l'informe esmentat es remeti en un termini de trenta dies. En cas que l'informe continuï sense evacuar-se, s'ha d'emetre un segon requeriment en què atorgui a l'òrgan un altre termini de vint dies per evacuar l'informe. Si l'informe no s'emet un cop transcorregut el termini del segon requeriment, l'informe s'entén evacuat en sentit favorable.

Pel que fa a la inclusió de les instal·lacions en la base retributiva, cal atènyer-se al que sobre això disposi la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, tant per a l'empresa distribuïdora adquirent com per a l'empresa transmissora.

L'empresa distribuïdora i l'empresa originalment titular de les instal·lacions disposen d'un termini de 6 mesos per dur a terme la transmissió de la titularitat de les instal·lacions i per adequar, si escau, els permisos d'accés i connexió existents a la nova realitat de la xarxa de distribució.

De conformitat amb el que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, la no resolució dins dels terminis previstos té efectes desestimatoris.

4. En el cas d'instal·lacions existents que comparteixin punts frontera amb instal·lacions de la xarxa de transport, la seva incorporació a la xarxa de distribució exigeix l'informe previ de l'operador del sistema en el qual es valori:

- a) Els efectes que pugui tenir sobre la seguretat del subministrament.
- b) Una anàlisi de les inversions a la xarxa de transport que, si escau, derivin de la incorporació.

Aquest informe s'ha d'aportar juntament amb la documentació a la qual es refereix l'apartat 2 d'aquest article, i s'ha de tenir en compte a l'efecte de l'anàlisi cost-benefici a què es refereix l'apartat esmentat en cas que aquest indiqui la necessitat de fer inversions a conseqüència de la incorporació.

De la mateixa manera, l'anàlisi cost-benefici que recull l'apartat 2 d'aquest article ha de reflectir de manera diferenciada els diferents costos i la seva naturalesa: transmissió, adequació i costos necessaris a la xarxa de transport.

5. Igualment, en cas que les instal·lacions existents comparteixin un punt frontera amb una xarxa de distribució el titular de la qual no sigui l'empresa adquirent, fet que s'ha de posar de manifest en la sol·licitud a la qual es refereix l'apartat 2 d'aquest article, s'exigeix l'informe previ d'aquest titular en el qual es valorin les inversions a la seva xarxa que, si escau, derivin de la incorporació.

Aquest informe s'ha d'aportar juntament amb la documentació a la qual es refereix l'apartat 2 d'aquest article, i s'ha de tenir en compte a l'efecte de l'anàlisi cost-benefici a què es refereix l'apartat esmentat en cas que aquest indiqui la necessitat de fer inversions a conseqüència de la incorporació.

CAPÍTOL IV

Inversions a la xarxa de transport

Article 13. *Límit màxim d'inversió anual a la xarxa de transport amb dret a retribució a càrrec del sistema.*

1. El límit màxim del volum d'inversió a la xarxa de transport l'any *n* que té dret a retribució a càrrec del sistema elèctric és igual al 0,065 per cent del PIB nominal d'Espanya previst per a aquell any.

El percentatge anterior es pot modificar a l'alça o a la baixa per ordre de la persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l'acord previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, en cas que es produeixin fets imprevistos o causes econòmiques o tècniques imprevistes en el moment de l'aprovació de la planificació o dels seus programes anuals. A aquests efectes tenen aquesta consideració els supòsits següents:

- a) Creixements anuals de la demanda total del sistema durant més de tres anys consecutius superiors en un cent per cent als que preveu el Pla integrat d'energia i clima (PNIEC).
- b) Creixements de la demanda durant més de dos anys consecutius inferiors en un cinquanta per cent als que preveu el PNIEC.
- c) Creixements elevats en el preu del mercat imputables a les restriccions ocasionades per la xarxa de transport.
- d) Creixements en el PIB durant més de dos anys consecutius superiors o inferiors en un cent per cent a la previsió per a aquells anys que recull el Pla fiscal i estructural de mitjà termini.
- e) Quan l'operador del sistema remeti un informe al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic en què posi de manifest riscos elevats en la seguretat del subministrament.

2. En el volum anual d'inversió subjecte a la limitació que assenyala l'apartat anterior no computen les inversions següents:

- a) Les inversions per interconnexions internacionals amb països de la Unió Europea. A aquest efecte, tenen la consideració d'inversió en interconnexió internacional la mateixa línia d'interconnexió, la subestació a la qual es connecti i, si escau, l'estació convertidora.
- b) Les compres d'actius de transport que pertanyen a altres empreses transportistes que estigui previst efectuar l'any *n*, sempre que aquests ja siguin retribuïts pel sistema.
- c) En els termes que estableix l'article 14.11 d'aquest Reial decret, les inversions en instal·lacions existents que s'incorporin a la xarxa de transport d'acord amb el que preveu l'article 19 d'aquest Reial decret.

3. El límit màxim de la inversió individual per a cada empresa transportista i durant l'any n amb dret a retribució a càrrec del sistema elèctric es calcula com el producte del límit màxim a la inversió a la xarxa de transport, i el coeficient resultant de dividir la retribució, sense incentius, aprovada per a l'any n-1 de l'empresa i entre la retribució, sense incentius, de totes les empreses titulars d'instal·lacions de transport d'energia elèctrica. En cas que no hi hagi una retribució aprovada per a l'any n-1, s'ha d'utilitzar la retribució, sense incentius, aprovada per a l'últim any anterior al n-1 que estigui disponible.

A l'efecte del que preveu el paràgraf anterior, es pren com a retribució aprovada la definitiva que resulti d'aplicar la metodologia de càlcul de la retribució aprovada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o, si no és possible, l'aprovada per aquesta Comissió amb caràcter provisional si aquesta correspon a algun any posterior a l'última aprovada amb caràcter definitiu. La data límit que determina quina retribució s'ha de seleccionar, per al pla d'inversió de l'any n, és el 15 de febrer de l'any n-1, independentment que es produeixin esmenes posteriors en aquest pla.

El límit màxim individual d'una empresa transportista i, calculat d'acord amb el que estableix aquest apartat, és per a aquesta empresa la quantia màxima d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema elèctric.

4. El límit màxim individual de l'empresa transportista i, al qual es refereix l'apartat anterior, es pot superar i ser retribuït a càrrec del sistema en cas que el volum d'inversió previst d'una sola de les actuacions incloses en el pla d'inversió d'aquesta empresa, calculat de conformitat amb l'article 14.11 d'aquest Reial decret, representi per si mateix una quantia superior al 25 per cent d'aquest límit individual. En cap cas no es pot superar aquest límit en més d'un 50 per cent.

A aquests efectes, es considera actuació individual cadascuna de les recollides en la planificació de la xarxa de transport en vigor i no es poden aglutinar diverses d'aquestes en una de sola amb la finalitat de superar el límit màxim individual d'inversió anual establert.

5. Amb caràcter excepcional, el límit màxim d'inversió anual a la xarxa de transport que resulti d'aplicar l'apartat 1 d'aquest article es pot incrementar en una quantitat fixa, la quantia de la qual s'estableix mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l'acord previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics. Així mateix, aquesta ordre pot condicionar els tipus d'inversions a les quals s'ha de destinar aquesta quantia.

6. El repartiment entre les empreses transportistes de l'increment al qual es refereix l'apartat anterior s'ha de dur a terme aplicant el mateix criteri per determinar el límit màxim d'inversió individual que estableix l'apartat 3 d'aquest article.

Tanmateix, una empresa transportista no s'ha de tenir en compte en aquest repartiment quan, durant els últims dos anys, hagi invertit per sota de la part del seu límit màxim d'inversió anual que deriva de l'article 13.1, sempre que en aquests dos anys se li hagi assignat una quantitat incremental sobre la base de l'apartat 5 d'aquest article. Tampoc es tenen en compte en aquest repartiment les empreses transportistes que no hagin presentat l'informe del grau de compliment al qual es refereix l'article 15 d'aquest Reial decret o les que el presentin en un format diferent de l'establert d'acord amb el que preveu el dit article.

Article 14. *Plans d'inversió de transport i autorització del volum d'inversió a càrrec del sistema.*

1. De conformitat amb el que estableix l'article 34.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, els titulars de xarxes de transport d'energia elèctrica, abans de l'1 de maig de l'any n-1, han de sol·licitar a la Secretaria d'Estat d'Energia l'aprovació dels seus plans d'inversió anuals corresponents a l'any n i els plurianuals corresponents al període de 3 anys comprès entre l'any n i l'any n+2.

2. La sol·licitud que assenyala l'apartat anterior s'ha de presentar electrònicament i s'ha d'adreçar a la Secretaria d'Estat d'Energia. Cal adjuntar-hi el següent:

a) Els plans d'inversió d'acord amb el format i el contingut que estableix l'article 16 d'aquest Reial decret.

b) La valoració del volum d'inversió previst amb dret a retribució a càrrec del sistema d'acord amb la formulació que recull l'apartat 13 d'aquest article.

D'acord amb el que determina l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si la sol·licitud no compleix els requisits que assenyalava l'article 66 d'aquesta Llei i els que preveu aquest Reial decret, s'ha de requerir l'interessat perquè, en un termini de deu dies, repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició.

La Secretaria d'Estat d'Energia ha de remetre a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència els plans d'inversió presentats per les empreses titulars de xarxes de transport d'energia elèctrica amb tot el contingut recollit en aquest apartat tan aviat com en disposi. A l'efecte de l'aprovació dels plans d'inversió que assenyalava aquest Reial decret, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència no ha de tenir en compte cap altre pla d'inversió que no sigui remès des de la Secretaria d'Estat d'Energia.

3. Les empreses titulars de xarxes de transport han de presentar a les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla afectades el pla d'inversions respecte de les actuacions previstes al seu territori, l'autorització de les quals sigui de la seva competència abans de l'1 de maig de l'any n-1. Aquestes comunitats i ciutats de Ceuta i Melilla han de remetre a la Secretaria d'Estat d'Energia abans del 15 de juliol de l'any n-1 un informe sobre aquestes actuacions. En tot cas, quan una comunitat o una ciutat amb estatut d'autonomia no emeti un informe sobre el pla d'inversió d'una empresa titular d'actius de la xarxa de transport en el termini establert, aquest s'entén evacuat en sentit favorable.

4. En qualsevol cas, les actuacions incloses en els plans d'inversió anuals i plurianuals han de:

- a) Estar recollides en la planificació de la xarxa de transport.
- b) Tenir una valoració econòmica individualitzada.
- c) Disposar d'una menció en el pla d'inversions que indiqui si estan subjectes o no a la limitació de quantitat que assenyalava l'article 13 d'aquest Reial decret.

5. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de remetre a la Secretaria d'Estat d'Energia, abans del 31 de juliol de l'any n-1, un informe amb una anàlisi per al conjunt del sector i per a cadascuna de les empreses dels plans d'inversió presentats remesos per la Secretaria d'Estat d'Energia. Aquest informe ha de recollir, per a cada una de les empreses i per al conjunt del sector, una proposta del volum d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema que deriva dels plans presentats per les empreses per les instal·lacions que preveuen posar en servei l'any n.

Quan la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència no emeti un informe sobre el pla d'inversió d'una empresa titular d'actius de transport d'energia elèctrica en el termini establert, la Secretaria d'Estat d'Energia ha de fer un requeriment a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència perquè emeti el dit informe en un termini d'un mes. En cas que l'informe continuï sense emetre's, la Secretaria d'Estat d'Energia ha de fer un segon requeriment en què atorgui quinze dies a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència perquè pugui emetre l'informe. Si la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència no arriba a emetre l'informe un cop hagi transcorregut el termini del segon requeriment, l'informe s'entén evacuat en sentit favorable.

6. La quantia del volum d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema derivat de les instal·lacions que l'empresa transportista i preveu posar en servei l'any n recollit en el seu pla d'inversió d'aquell any no pot superar la quantia del seu límit màxim d'inversió individual per a l'any n que resulti d'aplicar el que preveu l'article 13, excepte en els casos als quals es refereix l'apartat 4 de l'article esmentat. A l'efecte de calcular aquest volum d'inversió, és aplicable el que preveu l'apartat 11 d'aquest article.

7. La Secretaria d'Estat d'Energia ha de sotmetre a audiència les empreses titulars d'actius de transport de les propostes de resolució respectives durant un termini de deu dies.

La persona titular de la Secretaria d'Estat d'Energia ha de resoldre i notificar les resolucions dels plans d'inversió a les empreses transportistes, a les comunitats i ciutats de Ceuta i Melilla afectades i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència abans de l'1 de novembre de l'any n-1.

D'acord amb el que preveu l'article 22.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, quan s'hagi de requerir l'esmena de deficiències o l'aportació de documents necessaris per poder resoldre, es pot suspendre el transcurs del termini per resoldre i notificar pel temps que passi entre la notificació del requeriment i el seu compliment efectiu, o si no és possible, pel termini concedit per a l'esmena.

De conformitat amb el que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, la no resolució dins dels terminis previstos té efectes desestimatoris.

8. Perquè la resolució de la Secretaria d'Estat d'Energia sigui aprovatòria, cal que el pla d'inversió sotmès a l'aprovació de la Secretaria d'Estat d'Energia hagi rebut l'informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

9. La resolució d'aprovació del pla d'inversió de l'any n ha de contenir la quantia màxima del volum d'inversió que l'empresa transportista ha d'executar aquell any.

Quan el volum d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema del pla d'inversió de l'any n presentat per una empresa transportista sigui superior al límit màxim d'inversió anual d'aquesta empresa que resulti d'aplicar el que preveu l'article 13, el valor de la quantia màxima a la qual es refereix el paràgraf anterior és igual a aquest límit màxim.

10. Als efectes que es derivin del que preveu l'article 15 d'aquest Reial decret, es considera que el volum màxim d'inversió d'una empresa transportista aprovat per a l'any n és igual a zero en els casos següents:

a) la Secretaria d'Estat d'Energia hagi dictat una resolució i aquesta sigui desestimatoria.

b) L'empresa transportista no hagi presentat cap pla d'inversió davant la Secretaria d'Estat d'Energia dins del termini que estableix aquest Reial decret.

c) L'empresa transportista hagi presentat el seu pla d'inversió sense atendre el contingut i/o el format que s'estableixin de conformitat amb el que preveu l'article 15 i, per aquest motiu, es consideri que desisteix de la seva sol·licitud d'aprovació del pla d'inversió d'acord amb el que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 de desembre.

11. Als efectes que preveu aquest capítol, el volum d'inversió subjecte a límit a la inversió que l'empresa i preveu posar en servei l'any n, VPI_n^i , es determina d'acord amb la formulació següent:

$$VPI_n^i = \left(\sum_{\forall j \text{ de } i} VI_n^j + K_T \cdot \sum_{\forall j \text{ de } i} VI_{exist_n}^j - \sum_{\forall j \text{ de } i} CyF_n^j - \sum_{\forall j \text{ de } i} AY_n^j - \sum_{\forall j \text{ de } i} IInt_n^j \right) \cdot FRRI_n$$

En què:

a) VI_n^j és el volum d'inversió de la instal·lació j estimat per l'empresa transportista. Aquest terme no inclou les inversions en instal·lacions existents que l'empresa transportista preveu que s'incorporin durant l'any n a la xarxa de transport en virtut del que fixa l'article 19 d'aquest Reial decret. Tampoc s'inclou en aquest terme el volum d'inversió corresponent a la compra d'actius de transport durant l'any n a una altra empresa transportista, si aquests ja eren retribuïts pel sistema.

b) $VI_{exist_n}^j$ és l'estimació del valor d'inversió net retribuïble de la instal·lació existent j que es preveu incorporar a la xarxa de transport l'any n en virtut del que estableix l'article 19 d'aquest Reial decret. Aquest volum inclou les adequacions

eventuals que siguin necessàries. No inclou la part de la inversió corresponent a les instal·lacions existents que hagin de ser cedides al titular de la xarxa de transport de conformitat amb el marc normatiu en vigor.

c) K_T és el coeficient en valor per unitat que determina la part de VI_{exist_n} que s'ha de tenir en compte a l'efecte de límit d'inversió. Aquest coeficient pren el valor de 0,5, si bé es pot modificar per ordre de la persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

d) CyF_n és la part de VI_n que es preveu que ha de ser cedida i/o finançada per tercers.

e) AY_n és el valor estimat de les ajudes públiques percebudes per la instal·lació j l'any n. Aquest valor és el 90 per cent de l'import percebut sempre que l'ajuda no excedeixi la xifra de 10 milions d'euros. Si els excedeix, aquest valor ha de ser del 100 per cent a partir d'aquesta xifra.

f) Int_n és el volum d'inversió estimat de la interconnexió internacional j amb algun país del mercat interior. Per calcular aquest terme, cal descomptar:

1r El volum d'inversió finançat i cedit per tercers que recull el paràgraf d) d'aquest apartat que sigui degut a interconnexions internacionals amb països del mercat interior.

2n El valor del volum d'ajudes internacionals que recull el paràgraf e) d'aquest apartat que sigui degut a interconnexions internacionals amb països del mercat interior.

g) $FRRI_n$ és el factor de retard retributiu de la inversió l'any n segons estableix l'article 6 d'aquest Reial decret.

Article 15. *Control de l'execució dels plans d'inversió de transport.*

1. Anualment, a l'efecte del compliment dels objectius de política energètica i del compliment dels volums d'inversió dels plans aprovats, abans de l'1 de juliol de cada any n, la direcció general de transport de Xarxa Elèctrica d'Espanya, SA, així com qualsevol altra empresa titular d'actius de transport, ha de presentar davant la seu electrònica de la Secretaria d'Estat d'Energia, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, un informe de seguiment en què s'acrediti el grau de compliment del pla d'inversió executat l'any n-1.

La Secretaria d'Estat d'Energia ha de remetre a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència els informes de seguiment dels plans d'inversió presentats per les empreses titulars d'actius de transport que hagin executat inversions l'any n-1 tan aviat com en disposi.

2. A l'efecte del compliment dels objectius de política energètica, del compliment dels volums d'inversió dels plans aprovats i del control d'execució de la planificació de la xarxa de transport d'energia elèctrica, l'informe ha d'avaluar el volum d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema finalment executat, per a la qual cosa s'ha d'emprar l'expressió de l'article 14.11.

A més, l'informe ha de motivar les causes per les quals les instal·lacions incloses en els plans d'inversió presentats els anys anteriors no s'han posat en servei o en les quals s'està incorrent en retards significatius respecte als terminis previstos, així com el risc que això comporta per a la seguretat del subministrament i les incidències que pugui tenir el retard sobre altres agents.

3. Així mateix, en l'informe han de constar les actuacions que, tot i no estar previstes en els plans d'inversió aprovats, s'hagin posat en servei, i s'han de motivar les raons per les quals es van executar aquestes inversions. En tot cas, l'execució d'aquestes actuacions noves s'ha d'emparar en causes no previsibles en el moment en què es van elaborar els plans d'inversió i no ha d'implicar que se superi el límit màxim d'inversió individual que resulti d'aplicar el que preveu l'article 13 d'aquest Reial decret. Així mateix, aquestes inversions s'han de tenir en compte en la planificació de la xarxa de transport vigent.

L'informe de seguiment de l'any n també ha de reflectir les ajudes rebudes finalment de les que preveu el pla d'inversió de l'any n-1. En cas que en el pla d'inversions de l'any n-1 s'hagi declarat una previsió d'ajudes que posteriorment no s'hagi arribat a concedir, sigui per causes imputables a l'empresa transportista o perquè no se sol·licitin, s'ha d'aplicar una reducció del volum d'inversió màxim, en la resolució del pla d'inversió de l'any n, en una quantia que dupli les inversions elegibles per a les quals finalment no es va obtenir l'ajuda. Si el volum d'inversió màxim per a l'any n és igual a zero, perquè s'inclou en els supòsits de l'article 14.10, la reducció s'ha d'aplicar l'any següent en el qual es pugui aplicar la reducció. Si la reducció és superior al volum d'inversió màxim per a l'any n, el volum d'inversió màxim per a aquest any n és igual a zero i la resta de la reducció pendent s'ha d'aplicar els exercicis següents en què pugui ser aplicable fins que la reducció pendent s'esgoti.

4. L'informe de la direcció general de transport s'ha d'acompanyar d'un altre informe de la direcció general d'operació de Xarxa Elèctrica d'Espanya, SA, que ha de reflectir la capacitat d'accés concedida, i denegada, per tipologies, informació de la capacitat concedida però no contractada, i informació del nivell d'utilització de les seves xarxes, incloent-hi factors màxims i mínims de simultaneïtat.

5. Amb la finalitat d'incentivar el compliment dels plans d'inversió, a les empreses que durant tres anys consecutius, de l'any n-3 a l'any n-1, hagin executat un volum d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema inferior en un 25 per cent a l'aprovat per a cada un d'aquests tres anys per la Secretaria d'Estat d'Energia en relació amb els seus plans d'inversió respectius, se'ls minora en un 10 per cent en els tres anys següents, de l'any n+1 a l'any n+3, la quantia del seu límit màxim d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema que resulta d'aplicar el que preveu l'article 13.

6. La minoració a la qual es refereix l'apartat anterior no és aplicable si el motiu pel qual el volum d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema executat finalment és inferior al previst a causa d'alguna de les causes següents:

- a) El volum d'ajudes públiques és superior al que preveu el pla d'inversió.
- b) El volum d'inversió finançat o cedit per tercers és superior al que preveu el pla d'inversió.
- c) Quan el Govern d'Espanya o el govern d'alguna comunitat autònoma decretin la força major. En aquest cas, en la valoració del compliment no es tenen en compte les inversions ubicades al territori afectat per aquesta declaració.

7. En cas que l'empresa i superi el volum d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema aprovat per a l'any n-1:

- a) Si és en una quantitat superior al 5 per cent i inferior al 15 per cent i l'any previ l'empresa no ha superat el seu volum màxim d'inversió aprovat per a aquell any, el límit màxim d'inversió de l'empresa i que resulta d'aplicar el que estableix l'article 13 es minora l'any n+1 en un 5 per cent.
- b) Si és en una quantitat superior al 5 per cent i inferior al 15 per cent durant dos o més anys consecutius, el límit màxim d'inversió de l'empresa i que resulta d'aplicar el que estableix l'article 13 es minora l'any n+1 en la mateixa quantitat que l'excés de volum.
- c) Si és en una quantia igual o superior al 15 per cent i inferior al 25 per cent, el límit màxim d'inversió de l'empresa i que resulta d'aplicar el que estableix l'article 13 es minora l'any n+1 en 1,25 vegades l'excés de volum.
- d) Si és en una quantia superior o igual al 25 per cent, el límit màxim d'inversió de l'empresa i que resulta d'aplicar el que estableix l'article 13 per a l'any n es minora l'any n+1 en 1,5 vegades l'excés de volum.

El que preveu aquest apartat s'aplica també en els casos als quals es refereix l'article 14.10 d'aquest Reial decret, tot i que en aquests casos els percentatges anteriors es refereixen al límit màxim d'inversió de l'empresa i per a l'any n-1.

8. En el cas que, de conformitat amb el que preveu l'article 13.5, l'empresa transportista i hagi vist incrementat el seu límit màxim d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema durant dos anys consecutius, en què n és l'últim d'aquests, i la dita empresa no hagi destinat aquest increment a les inversions que, si escau, hagi establert l'ordre a la qual es refereix aquest mateix article, el valor incremental de l'any $n+1$ es redueix en la mateixa quantitat que no s'hagi destinat a aquestes inversions.

Article 16. Contingut i format detallat dels plans d'inversió de transport i de la informació per al control sobre la seva execució.

1. Mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, s'estableixen el contingut i el format en el qual s'han de presentar els plans d'inversió anuals i plurianuals de les empreses propietàries d'instal·lacions de transport, amb la proposta prèvia de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Amb la finalitat de facilitar l'anàlisi dels objectius de la política energètica, aquesta ordre ha d'agrupar els projectes per tipologies, finalitat i territoris.

En tot cas, els plans d'inversió s'han de presentar en format electrònic i hi han de figurar almenys les dades dels projectes, les seves característiques tècniques principals, el pressupost, el calendari d'execució i la seva finalitat; tot plegat, d'acord amb la identificació de les instal·lacions recollides en la planificació de la xarxa de transport.

2. Així mateix, mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, s'estableixen el contingut i el format en el qual s'ha de presentar la informació per al control de l'execució dels plans d'inversió a la qual es refereix l'article 15, amb la proposta prèvia de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. De la mateixa manera, amb la finalitat de facilitar l'anàlisi dels objectius de la política energètica, aquesta ordre ha d'agrupar els projectes per tipologies, finalitat i territoris.

3. Es pot prescindir de les propostes prèvies de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència que assenyalen els apartats anteriors quan la Secretaria d'Estat d'Energia consideri necessari modificar una ordre en vigor per poder disposar de més detall de les inversions en relació amb qüestions el seguiment de les quals pugui ser rellevant per raons de política energètica o quan, havent-se sol·licitat, no es rebi cap proposta d'aquest organisme dins del termini sol·licitat. No obstant això, en aquest cas, la Secretaria d'Estat d'Energia ha de remetre la proposta d'ordre a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència perquè aquesta informi sobre aquella i, si escau, proposi els aspectes que consideri que hi han de figurar per al compliment de les seves tasques retributives i de supervisió.

4. Les resolucions a les quals es refereixen els apartats anteriors s'han de publicar en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

5. La Secretaria d'Estat d'Energia i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència poden establir un conveni per implementar una aplicació que permeti el lliurament electrònic de la informació associada a la presentació i el control dels plans d'inversió en els formats establerts. L'aplicació ha de residir, en tot cas, a la Secretaria d'Estat d'Energia davant la qual s'hagin de presentar els plans, si bé aquesta ha de compartir la informació amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Article 17. Publicitat del contingut dels plans d'inversió de transport.

1. El contingut dels plans d'inversió anuals respecte dels quals la Secretaria d'Estat d'Energia hagi dictat una resolució estimatòria, de conformitat amb el que preveu l'article 14 d'aquest Reial decret, i els seus informes de compliment tenen caràcter públic.

2. D'acord amb això, les empreses titulars d'actius de transport han de publicar el contingut dels seus plans d'inversió anuals aprovats i els seus informes de compliment a les seves pàgines web respectives o mitjançant qualsevol altre mitjà o plataforma accessible a través d'internet, sense restriccions i de manera gratuïta. El termini per a la

publicació és d'un mes des de la data en què s'hagi notificat la resolució que aprovi el pla d'inversió.

3. Les empreses titulars d'actius de transport han de comunicar a la Secretaria d'Estat d'Energia el lloc on estan publicats els plans d'inversió als quals es refereix l'apartat anterior. Així mateix, han de notificar els canvis successius del lloc de publicació dels plans que puguin tenir lloc.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha de publicar en el seu portal d'internet la relació completa dels enllaços als llocs d'internet que hagin proporcionat les empreses transportistes.

Article 18. Adequació del contingut dels plans d'inversió amb la planificació de la xarxa de transport.

1. El volum d'inversió anual recollit en la planificació de la xarxa de transport està subjecte als límits que preveu l'article 13 d'aquest Reial decret, a excepció dels supòsits que estableix el seu apartat 2.

A aquest efecte, el valor del volum d'inversió previst en la planificació de la xarxa de transport subjecte a limitació de quantitat es calcula d'acord amb la formulació que recull l'article 14.11 d'aquest Reial decret.

El valor del volum d'inversió previst en la planificació subjecte a limitació de quantitat pot assolir per a alguns anys fins a 1,3 vegades el límit màxim d'inversió anual que resulti d'aplicar el que estableix l'article 13 d'aquest Reial decret, sempre que, per al conjunt de tots els anys que compregui la planificació, el volum total d'inversió subjecte a limitació de quantitat no superi la suma dels límits màxims d'inversió anual que resultin d'aplicar l'article 13 esmentat.

En tot cas, el valor del volum d'inversió anual subjecte a limitació de quantitat inclòs en el pla d'inversions d'una empresa transportista no pot superar el límit màxim anual que resulti d'aplicar el que preveu l'article 13, a excepció dels supòsits que aquest article determina.

2. Per ordre de la persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic o mitjançant les modificacions puntuals de la planificació que preveu l'article 4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, les dates d'autorització d'explotació que figurin en la planificació en vigor s'han d'adequar a les més probables en funció de la millor informació disponible i dels límits d'inversió establerts en aplicació d'aquest capítol.

3. Quan calgui prioritzar l'execució d'instal·lacions per tal de no superar el límit d'inversió que estableix l'article 13 d'aquest article, els titulars de la xarxa de transport han de prioritzar les actuacions que incloguin en els seus plans d'inversió, d'acord amb els criteris següents:

- a) Seguretat de subministrament.
- b) Projectes estratègics per al conjunt de l'Estat d'acord amb el que sobre això reculli la planificació de la xarxa de transport.
- c) Peticions fermes de subministraments nous i de suports a la xarxa de distribució.
- d) Actuacions relacionades amb l'evacuació de la generació. Al seu torn, dins d'aquesta, la prioritització ha de respondre als criteris següents:

1r Minimització dels costos per al conjunt del sistema vinculats a la construcció de l'esmentada infraestructura de la xarxa de transport i a la producció d'energia de les plantes de generació a les quals la posada en servei de la instal·lació de transport esmentada permeti el seu funcionament.

2n Data d'obtenció de l'autorització d'explotació prevista en la planificació.

3r Grau d'execució del projecte de generació.

Dins d'aquest grup s'han d'incloure les actuacions relacionades amb instal·lacions d'emmagatzematge d'energia que aboquin a la xarxa elèctrica, llevat que aquestes es puguin considerar dins la lletra a).

4. En el cas que sigui necessari fer una prioritització d'instal·lacions de conformitat amb el que preveu l'apartat anterior, aquesta ha de ser advertida per l'empresa transportista en el moment de sol·licitar l'aprovació del pla d'inversió i informada per l'operador del sistema.

A aquest efecte, la Secretaria d'Estat d'Energia ha de remetre una còpia del pla d'inversió a l'operador del sistema, amb la finalitat que aquest informi sobre aquesta prioritització en el termini de quinze dies. La no emissió de l'informe esmentat dins de termini significa que l'operador del sistema està d'acord amb la prioritització feta per l'empresa transportista.

Article 19. *Instal·lacions existents que s'incorporin a la xarxa de transport.*

1. Les infraestructures d'evacuació, les de consum i les línies directes el traçat de les quals circuli paral·lel en tota la seva longitud o en algun dels trams a altres instal·lacions incloses en la planificació de la xarxa de transport es poden incorporar a la xarxa de transport d'energia elèctrica sempre que:

- a) Comporti un benefici econòmic per al sistema elèctric.
- b) La instal·lació susceptible de ser incorporada a la xarxa de transport disposi d'una autorització d'explotació abans de la incorporació a la planificació de la xarxa de transport d'una línia que sigui paral·lela totalment o en algun dels seus trams.

Així mateix, poden ser susceptibles de ser incorporades a la xarxa de transport les subestacions de generació o consum si es compleixen els supòsits anteriors.

2. Per incorporar-les a la xarxa de transport, el transportista ha de presentar la sol·licitud a l'òrgan competent de resoldre la incorporació adjuntant-hi:

- a) L'acord entre les dues parts per a l'inici de la transmissió de la dita titularitat de la instal·lació esmentada.
- b) Les autoritzacions administratives de la instal·lació que s'ha de transferir.
- c) Una auditoria de la instal·lació que reculli els costos d'inversió en els quals es va incórrer i els costos proporcionals al tram de la instal·lació que es vol incorporar a la xarxa de transport.
- d) Els anys transcorreguts des de l'obtenció de l'autorització d'explotació.
- e) Els costos d'adequació si aquests són necessaris.
- f) Una anàlisi cost-benefici de la proposta de l'empresa transportista d'incorporació d'instal·lacions existents a la xarxa de transport, incloent-hi els costos d'adequació necessaris. L'anàlisi ha d'incloure una valoració dels costos evitats al sistema.

D'acord amb el que determina l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si la sol·licitud no compleix els requisits que assenyala l'article 66 d'aquesta Llei i els que preveu aquest Reial decret, s'ha de requerir l'interessat perquè, en un termini de deu dies, repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició.

3. Són competents per resoldre la incorporació dels actius existents a la xarxa de transport en el termini màxim de quatre mesos des de la presentació de la sol·licitud:

- a) L'òrgan competent en matèria d'energia de la comunitat o ciutat amb estatut d'autonomia afectada si totes les autoritzacions administratives, a l'empara del que preveu l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, de les instal·lacions cedides i adquirides són competència d'una comunitat o ciutat amb estatut d'autonomia. En aquest cas, l'òrgan competent ha de sol·licitar un informe previ de la Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el qual s'ha de remetre en el termini màxim de quaranta dies. Així mateix, l'òrgan competent per resoldre la incorporació ha de requerir un informe previ de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en el qual es valori el benefici econòmic per al

sistema d'incorporar la instal·lació existent a la xarxa de transport d'energia elèctrica, el qual s'ha de remetre en el termini màxim de quaranta dies.

b) La Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, si l'autorització administrativa, a l'empara del que preveu l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, d'alguna de les instal·lacions cedida o adquirida és competència de l'Administració General de l'Estat. En cas que l'autorització d'alguna de les instal·lacions sigui de competència autonòmica, la persona titular de la Direcció General de Política Energètica i Mines ha de sol·licitar un informe a la comunitat o ciutat amb estatut d'autonomia afectada, el qual s'ha de remetre en el termini màxim de quaranta dies. Així mateix, per resoldre la incorporació, s'ha de sol·licitar un informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en el qual es valori el benefici econòmic per al sistema d'incorporar la instal·lació existent a la xarxa de transport, el qual s'ha de remetre en el termini màxim de quaranta dies. Quan la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o la comunitat autònoma afectada no evacuïn un informe en el termini establert, la persona titular de la Direcció General de Política Energètica i Mines ha d'emetre un requeriment perquè l'informe esmentat es remeti en un termini de trenta dies. En cas que l'informe continuï sense evacuar-se, s'ha d'emetre un segon requeriment en què atorgui a l'òrgan un altre termini de vint dies per evacuar l'informe. Si l'informe no s'emet un cop transcorregut el termini del segon requeriment, l'informe s'entén evacuat en sentit favorable.

L'empresa transportista i el titular original de les instal·lacions disposen d'un termini de 12 mesos per dur a terme la transmissió de la titularitat i per adequar, si escau, els permisos d'accés i connexió existents a la nova realitat de la xarxa de distribució.

Pel que fa a la inclusió de les instal·lacions en la base retributiva de l'empresa adquirent, cal atènyer-se al que sobre això disposi la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

De conformitat amb el que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, la no resolució dins dels terminis previstos té efectes desestimatoris.

CAPÍTOL V

Règim sancionador

Article 20. Règim sancionador.

El no compliment del que estableix aquest Reial decret s'ha de sancionar d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 24/2013, de 26 de desembre.

Disposició addicional primera. *Definició dels usos als quals es poden destinar les posicions de transport planificades.*

1. D'acord amb el que preveu l'article 4.10 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, amb la finalitat d'assolir el compliment dels objectius de política energètica, el document del pla de desenvolupament de la xarxa de transport i les seves modificacions puntuals han de recollir els usos a què estiguin destinades les posicions de les subestacions de transport.

Les inversions en xarxa de transport que estiguin destinades per a un ús concret no es poden executar i posar en servei ni es poden considerar a l'efecte d'accés i connexió per a una finalitat diferent de la que preveu la planificació en el termini temporal que estableixi el reglament abans assenyalat.

Aquests usos es poden modificar i s'hi poden afegir altres usos específics mitjançant un reial decret del Govern.

2. Els usos per a demanda als quals es poden destinar les posicions de les subestacions recollides en el pla de desenvolupament de la xarxa de transport o en les seves modificacions puntuals són:

- a) Línies de ferrocarril connectades directament a la xarxa de transport.
- b) Electrificació de ports connectada directament a la xarxa de transport.
- c) Indústria extractiva connectada directament a la xarxa de transport: Secció B-CNAE 2025.
- d) Indústria manufacturera connectada directament a la xarxa de transport: Secció C-CNAE 2025.
- e) Suport a la xarxa de distribució d'energia elèctrica.
- f) Suport a la xarxa de distribució d'energia elèctrica amb limitacions d'ús específiques. Amb caràcter general, aquests usos específics poden ser ports d'interès general, indústria extractiva (Secció B-CNAE 2025), indústria manufacturera (Secció C-CNAE 2025), residencial i descarbonització del transport o una combinació de qualsevol de les cinc anteriors.
- g) Qualsevol tipus de consumidor connectat directament a la xarxa de transport.

Les posicions destinades a la xarxa de distribució que assenyala l'apartat f) no poden ser executades i posades en servei ni considerades a l'efecte d'accés i connexió per a cap finalitat diferent de la prevista durant un període de 3 anys. A aquest efecte, el distribuïdor ha de remetre al gestor de la xarxa de transport i al transportista la documentació que acrediti l'ús específic d'aquesta posició de la xarxa de transport. Un cop transcorregut aquest termini, passen a pertànyer a la categoria e), llevat que una modificació del pla de desenvolupament de la xarxa de transport o una modificació ratifiqui que continuen tenint l'ús que se'ls va assignar originalment; en aquest cas s'ha de reiniciar el còmput del període. Igualment, mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic es pot reduir el termini de 3 anys assenyalat anteriorment.

Les posicions de suport a la distribució e) també es poden tenir en consideració per a l'evacuació de generació i emmagatzematge.

3. Els usos de generació i emmagatzematge als quals es poden destinar les posicions de les subestacions de transport són:

- a) Connexió de generació, autoconsum amb excedents i emmagatzematge.
- b) Connexió de generació renovable d'una tecnologia concreta. Aquesta tecnologia concreta pot estar hibridada amb emmagatzematge.
- c) Connexió de bombament hidràulic.

Les posicions destinades a les categories que recullen els apartats b) i c) no poden ser executades i posades en servei ni considerades a l'efecte d'accés i connexió per a cap finalitat diferent de la prevista durant un període de 3 anys. Un cop transcorregut aquest termini, passen a pertànyer a la categoria a), llevat que una modificació del pla de desenvolupament de la xarxa de transport o una modificació ratifiqui que continuen tenint l'ús que se'ls va assignar originalment; en aquest cas s'ha de reiniciar el còmput del període.

4. Els altres usos als quals es poden destinar les posicions de les subestacions de transport són els destinats a la connexió d'actius de la xarxa de transport.

Disposició adicional segona. Increment dels límits màxims d'inversió a la xarxa de distribució per al període 2027-2030.

1. En virtut del que preveu l'article 7.5 d'aquest Reial decret, s'estableix, per al període 2027-2030, un increment del límit màxim d'inversió a la xarxa de distribució que pot ser retribuït a càrrec del sistema de 10.200 milions d'euros, que es divideixen de la manera següent: 1.020 milions d'euros per a l'any 2027, 2.550 milions d'euros per a l'any 2028, 3.060 milions d'euros per a l'any 2029 i 3.570 milions d'euros per a l'any 2030.

Aquest increment, el repartiment del qual entre les empreses distribuïdores s'ha de fer de conformitat amb el que estableix l'article 7.6 d'aquest Reial decret, s'ha de destinar exclusivament a:

a) Inversions l'objecte de les quals sigui almenys un dels següents:

1r El control de tensió.

2n La incorporació de telecomandament i telecontrol en instal·lacions que el gestor de la xarxa de distribució consideri essencials dins dels procediments de reposició del servei o per garantir la continuïtat del subministrament dins dels nivells exigibles.

3r La millora de l'observabilitat de les instal·lacions i/o del mesurament i/o de la transparència de les dades.

4t La ciberseguretat.

En cap cas aquestes inversions no poden representar més d'un 20 per cent de l'increment anual que estableix aquesta disposició addicional.

b) Inversions anticipatòries. Als efectes que preveu aquesta disposició, es considera una inversió anticipatòria la que compleixi totes i cadascuna de les condicions següents:

1r La seva demanda en els cinc anys següents no estigui assegurada.

2n Permeti connectar la demanda en zones on la manca o la insuficiència de la xarxa existent impedeixi el creixement d'aquesta.

3r Tingui un efecte dinamitzador en les demandes de la zona durant els cinc anys següents.

Les inversions anticipatòries, segons la definició anterior, tenen la consideració d'«Extensió natural de les xarxes de distribució» a les quals es refereix l'article 21.1.a) del Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s'estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l'activitat de distribució d'energia elèctrica.

En cap cas aquestes inversions no poden representar més d'un 20 per cent de l'increment anual que estableix aquesta disposició addicional.

De la mateixa manera, a les empreses distribuïdores amb menys de 100.000 punts de subministrament a les quals no se'ls hagi assignat un increment en el límit d'inversió, perquè no han complert les condicions que recull l'article 7 d'aquest Reial decret, se'ls permet invertir per a aquesta finalitat fins a un 20 per cent de l'increment en el límit d'inversió que els hauria correspost en aquell exercici en les actuacions que preveu aquest apartat b).

c) Inversions necessàries per al subministrament de demandes amb origen en consums industrials o residencials. A aquests efectes, tenen la consideració de consumidors industrials aquells el codi a la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2025) dels quals pertanyi a les seccions B o C.

d) Inversions necessàries per a la descarbonització del transport.

e) Inversions per a l'adaptació de les línies existents a la normativa estatal d'avifauna.

En cap cas aquestes inversions no poden representar més d'un 10 per cent de l'increment anual que estableix aquesta disposició addicional.

A les empreses distribuïdores amb menys de 100.000 punts de subministrament a les quals no se'ls hagi assignat un increment en el límit d'inversió, perquè no han complert les condicions que recull l'article 7 d'aquest Reial decret, se'ls permet invertir per a aquesta finalitat fins a un 10 per cent de l'increment en el límit d'inversió que els hauria correspost en aquell exercici en les actuacions que preveu aquest apartat e).

f) Inversions per millorar la resiliència climàtica i fer front a fenòmens naturals adversos.

En cap cas aquestes inversions no poden representar més d'un 10 per cent de l'increment anual que estableix aquesta disposició addicional.

De la mateixa manera, a les empreses distribuïdores amb menys de 100.000 punts de subministrament a les quals no se'ls hagi assignat un increment en el límit d'inversió, perquè no han complert les condicions que recull l'article 7 d'aquest Reial decret, se'ls permet invertir per a aquesta finalitat fins a un 10 per cent de l'increment en el límit d'inversió que els hauria correspost en aquell exercici en les actuacions que preveu aquest apartat f).

2. L'increment que estableix l'apartat anterior es pot modificar mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l'acord previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

3. Per tal de poder accedir a l'increment del seu límit d'inversió corresponent a l'any *n*, que resulti de tenir en compte el que preveu aquesta disposició addicional, les empreses distribuïdores han d'identificar en el seu pla d'inversió d'aquell any les instal·lacions, d'entre totes les que inclou el pla, que s'acullen als supòsits que preveuen les lletres a), b), c), d), e) i f) respectivament, de l'apartat 1. Amb aquesta finalitat, han d'incloure com a part del pla d'inversions d'aquell any un fitxer txt amb el nom PI_INCREMENTO_R1-XXX.txt que inclogui un registre per cadascuna de les instal·lacions, d'entre totes les que inclou el pla, que s'han d'executar amb aquest increment, amb la informació següent:

Camp	Descripció	Longitud	Tipus	Long. fixa	Exemple
COD_PROJECETE.	Codi únic amb el qual s'identifica en el pla d'inversió el projecte al qual pertany la instal·lació.	22	Cadena.	No	I25fsf329387432
IDENTIFICADOR_PY.	Identificador únic amb què s'identifica la instal·lació en el pla d'inversió.	22	Cadena.	No	I25fsf329387432
FINALITAT.	Finalitat a la qual es destina la instal·lació: CT: inversions destinades al control de tensió. TT: inversions destinades a telecomandament i telecontrol d'instal·lacions essencials. OB: inversions destinades a millorar l'observabilitat, el mesurament i/o la transparència de les dades. IA: inversions anticipatòries. DE: subministrament de demanda industrial i/o residencial. DT: descarbonització del transport. AV: avifauna. RS: resiliència climàtica.	2	Cadena.	Sí	DT
INC_CAPACITAT.	Increment de capacitat estimat que ha de permetre satisfer la instal·lació, en MW.	6	Decimal.	No	55,10

El format i l'abast de la informació necessària per identificar les inversions, als quals es refereix aquest apartat, es poden modificar mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

4. En cas que una empresa distribuïdora destini el seu increment del límit d'inversió de l'any *n* a inversions que responguin a algun dels supòsits c) o d) de l'apartat 1 d'aquesta disposició addicional, ha de presentar la documentació justificativa que permeti demostrar que, a conseqüència d'aquestes inversions, s'han aconseguit atorgar permisos d'accés per, almenys un 50 % de l'increment de capacitat recollit en l'arxiu PI_INCREMENTO_R1-XXX.txt. L'empresa distribuïdora ha de presentar aquesta documentació juntament amb l'informe que, d'acord amb el que preveu l'article 9 d'aquest Reial decret, ha de remetre en relació amb el compliment del seu pla d'inversió de l'any *n*.

Si aquest informe no inclou la justificació assenyalada, si no s'aconsegueix acreditar l'esmentat increment de la capacitat d'accés atorgada o, si el percentatge indicat en el paràgraf anterior no respon a algun dels supòsits als quals es refereixen les lletres c) o d) de l'apartat 1, el límit d'inversió de l'any següent a l'any en què es tingui coneixement de

la incapacitat per demostrar-ho es minora en una quantitat igual a la invertida, actualitzada utilitzant el factor de retard retributiu a la inversió calculat de conformitat amb el que preveu l'article 6 d'aquest Reial decret.

Disposició addicional tercera. Increment dels límits màxims d'inversió a la xarxa de transport per al període 2027-2030.

En virtut del que preveu l'article 13.5 d'aquest Reial decret, s'estableix, per al període 2027-2030, un increment del límit màxim d'inversió a la xarxa de transport que pot ser retribuit a càrrec del sistema de 7.700 milions d'euros, que es divideixen de la manera següent: 700 milions d'euros per a l'any 2027, 1.850 milions d'euros per a l'any 2028, 2.300 milions d'euros per a l'any 2029 i 2.850 milions d'euros per a l'any 2030.

L'increment anterior es pot modificar mitjançant una ordre del titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l'acord previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

Disposició transitòria primera. Addenda al pla d'inversió de les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica de l'any 2027.

1. Les empreses titulars de xarxes de transport i de distribució d'energia elèctrica que hagin presentat plans d'inversió a l'empara del Reial decret 1047/2013, de 26 de desembre, i del Reial decret 1048/2013, de 26 de desembre, es regeixen pel que preveuen aquestes normes.

Malgrat això, poden presentar una addenda al seu pla d'inversió de l'any 2027 per adaptar-lo a l'increment del límit del volum d'inversió assignat per a aquest any que preveuen les disposicions addicionals segona i tercera. A les actuacions que preveu aquesta addenda els són aplicables el que estableixen les disposicions esmentades, en els mecanismes de control d'aquestes inversions i les particularitats que es detallen tot seguit.

2. L'addenda s'ha de presentar davant la Secretaria d'Estat d'Energia abans del 16 de setembre de 2026 i es pot incloure en la mateixa inversió amb posada en servei des de l'1 de gener de 2027 fins al 31 de desembre de 2027.

3. Aquestes addendes han d'aportar els informes de les comunitats i ciutats de Ceuta i Melilla on s'ubiquin les noves inversions o es produeixin modificacions en les anteriors. En tot cas, quan una comunitat o una ciutat amb estatut d'autonomia no emeti un informe sobre l'addenda al pla d'inversió presentat per una empresa en el termini d'un mes des de la presentació de l'empresa distribuïdora, l'informe s'entén evacuat en sentit favorable. En aquests casos, l'empresa ha de remetre, juntament amb el pla d'inversió, el justificant que provi que, dins del termini que estableix l'apartat 2, es va sol·licitar un informe a les comunitats o ciutats autònomes que corresponguin en cada cas.

4. Per calcular els volums màxims d'inversió que s'apliquen a les addendes de modificació dels plans d'inversió de l'any 2027, s'ha de tenir en compte el PIB nominal definitiu de l'any 2025 que figuri en la comptabilitat nacional, publicat per l'Institut Nacional d'Estadística, i l'actualització del Pla fiscal i estructural de mitjà termini del Govern d'Espanya de l'any 2026 que publica el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa.

5. La Secretaria d'Estat d'Energia ha de remetre a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència les addendes als plans d'inversió presentats per les empreses tan aviat com en disposi. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència té un termini de quaranta dies per emetre aquest informe.

Si aquesta no emet l'informe sobre l'addenda al pla d'inversió d'una empresa dins del termini establert o si no l'ha emès al pla presentat originalment, la Secretaria d'Estat d'Energia ha de fer un requeriment a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència perquè emeti aquests informes en un termini de quinze dies.

En cas que no s'hagi rebut algun dels informes, la Secretaria d'Estat d'Energia ha de fer un segon requeriment en què atorgui set dies a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència perquè emeti els informes. Si la Comissió Nacional dels Mercats i la

Competència no arriba a emetre algun d'aquests informes un cop hagi transcorregut el termini del segon requeriment, aquests informes s'entenen evacuats en sentit favorable.

Disposició transitòria segona. *Increment dels límits màxims d'inversió a la xarxa de distribució per al període 2031-2032.*

Durant el període 2027-2030, en cas que una empresa distribuïdora hagi vist incrementat el seu límit màxim d'inversió anual i el volum aprovat en el seu pla d'inversió anual respectiu sigui inferior al límit màxim del volum d'inversió que li correspongui, pot utilitzar la diferència resultant, que acumuli, entre el límit màxim del volum d'inversió i el volum d'inversió aprovat, com a increment addicional del límit màxim del volum d'inversió durant els anys 2031 i 2032 prorratejat a parts iguals entre aquests dos anys.

Disposició transitòria tercera. *Aprovació dels plans d'inversió de distribució del període 2018-2026 en els quals no s'hagin sol·licitat ajudes del PRTR.*

1. Aquesta disposició s'aplica a tots els plans d'inversió de xarxes de distribució d'energia elèctrica del període 2018-2026 que compleixin les condicions següents:

- a) No hagin estat aprovats abans de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret.
- b) En aquests plans no s'hagi sol·licitat, abans de la data de publicació d'aquest Reial decret, finançar actuacions mitjançant el Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Als efectes del que preveu aquesta disposició, s'ha de tenir en compte l'última sol·licitud presentada davant la Secretaria d'Estat d'Energia en la data de publicació d'aquest Reial decret que disposi d'informes de les comunitats autònomes o de les ciutats de Ceuta i Melilla.

2. En l'aprovació de les quanties màximes del volum d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema de les empreses distribuïdores, són aplicables els criteris següents:

a) Quan l'empresa hagi sol·licitat a la Secretaria d'Estat d'Energia l'aprovació del pla d'inversió i no hagi obtingut cap informe desfavorable de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla respecte a les inversions previstes al seu territori l'autorització de les quals sigui de la seva competència, la quantia màxima del volum d'inversió per executar és igual al límit màxim d'inversió individual que resulta d'aplicar el que preveu l'article 7.3 d'aquest Reial decret.

Tanmateix, quan el pla d'inversió presentat per l'empresa distribuïdora compleixi la situació excepcional a la qual es refereix l'article 7.4. b) d'aquest Reial decret, la quantia màxima del volum d'inversió que ha d'executar aquesta empresa és igual al valor previst d'inversió inclòs en el seu pla d'inversió.

b) Quan l'empresa hagi sol·licitat l'aprovació del pla d'inversió i hagi obtingut un informe desfavorable d'alguna de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla respecte de les inversions previstes al seu territori l'autorització de les quals sigui de la seva competència, la quantia màxima del volum d'inversió per executar és igual al límit màxim d'inversió individual que resulta d'aplicar el que preveu l'article 7.3 d'aquest Reial decret, si bé s'ha de detreure del valor anterior el 20 per cent del volum d'inversió que el pla d'inversió prevegi a la comunitat autònoma o ciutat amb estatut d'autonomia que ha emès un informe desfavorable.

No obstant això, quan el pla d'inversió presentat per l'empresa distribuïdora compleixi la situació excepcional prevista a la qual es refereix l'article 7.4. b) d'aquest Reial decret, la quantia màxima del volum d'inversió que ha d'executar aquesta empresa és igual al valor previst d'inversió inclòs en el seu pla d'inversió, si bé s'ha de detreure del valor anterior el 20 per cent del volum d'inversió que el pla d'inversió prevegi a la comunitat autònoma o ciutat amb estatut d'autonomia que ha emès un informe desfavorable.

c) El que preveuen les lletres a) i b) és aplicable amb independència que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència hagi emès un informe sobre el

contingut del pla d'inversió l'aprovació del qual s'hagi sol·licitat a la Secretaria d'Estat d'Energia.

d) La quantia màxima del volum d'inversió per executar és igual a zero quan es compleixi algun dels supòsits següents:

1r L'empresa no ha sol·licitat a la Secretaria d'Estat d'Energia l'aprovació del pla d'inversió abans del 30 de juny de 2026 ni ha comunicat que no faria inversions.

2n L'empresa ha comunicat a la Secretaria d'Estat d'Energia que no faria inversions l'any corresponent o ha presentat un pla d'inversió en què la inversió és nul·la.

3r L'empresa ha presentat un pla d'inversió, però sense complir el contingut i el format que estableix la Resolució, de 27 d'abril de 2017 o de 3 de juny de 2022, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual es determina el contingut i el format per a la presentació dels plans d'inversió anual i plurianual per part de les empreses propietàries d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica. A aquest efecte, el volum d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema de cada any es considera igual al volum d'inversió executat i posat en servei finalment aquell any.

e) Els informes de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla respecte de les inversions previstes al seu territori l'autorització de les quals sigui de la seva competència, que estiguin pendents d'emissió en la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret, s'entenen emesos en sentit favorable.

f) El valor del PIB nominal previst aplicable a l'efecte del càlcul dels límits és el que resulti de tenir en consideració els valors del PIB nominal i les variacions d'aquest que figurin en les perspectives macroeconòmiques de l'última actualització del Programa d'estabilitat que estigui publicat el 15 de febrer de l'any en què el pla s'hauria d'haver presentat d'acord amb el marc normatiu que estigui en vigor en aquell moment. En cas que aquest Programa d'estabilitat no disposi de l'estimació de la variació del PIB nominal d'un any, s'ha d'agafar la mateixa variació de l'any immediatament anterior.

3. No deriven penalitzacions sobre el límit d'inversió en els termes que preveu l'article 9 d'aquest Reial decret, quan les inversions executades finalment difereixin de les que assenyala l'apartat 1 d'aquesta disposició transitòria.

Això no s'aplica en el cas dels distribuïdors que no hagin presentat un pla d'inversió ni hagin comunicat la seva intenció de no dur a terme inversions. En aquest cas, les penalitzacions s'han d'aplicar en relació amb el primer pla d'inversió que es presenti després de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret.

4. A més, les empreses de distribució d'energia elèctrica que hagin sol·licitat en el seu pla d'inversió de l'any 2026 un volum d'inversió que excedeixi el límit màxim del volum d'inversió per a l'any esmentat, d'acord amb l'article 7.3 d'aquest Reial decret, poden veure aprovat el pla d'inversió per aquesta quantia si es compleixen els altres requisits que li siguin aplicables. No obstant això, aquestes empreses han de veure minorat el seu límit màxim d'inversió anual en la mateixa quantia en què el volum d'inversió sol·licitat per a l'any 2026 hagi excedit aquest límit màxim prorratejat a parts iguals, en el període 2027-2030, a excepció del que preveu l'article 7.4 d'aquest Reial decret. En aquest cas no és aplicable el que preveu aquest paràgraf.

5. En un termini màxim de tres mesos des de l'aprovació d'aquest Reial decret, la persona titular de la Secretaria d'Estat d'Energia ha de dictar i notificar la resolució que aprova les quanties de totes les empreses distribuïdores a les quals es refereix l'apartat 1 d'aquesta disposició transitòria que resultin de l'aplicació dels criteris que estableix aquest.

Disposició transitòria quarta. Aprovació dels plans d'inversió de transport del període 2018-2026 en els quals no s'hagin sol·licitat ajudes del PRTR.

1. Aquesta disposició s'aplica a tots els plans d'inversió de xarxes de transport d'energia elèctrica del període 2018-2026 que compleixin les condicions següents:

- a) No hagin estat aprovats abans de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret.
- b) En aquests plans no s'hagi sol·licitat, abans de la data de publicació d'aquest Reial decret, finançar actuacions mitjançant el Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Als efectes del que preveu aquesta disposició, s'ha de tenir en compte l'última sol·licitud presentada davant la Secretaria d'Estat d'Energia en la data de publicació d'aquest Reial decret que disposi d'informes de les comunitats autònomes o de les ciutats de Ceuta i Melilla.

2. En l'aprovació de les quanties màximes del volum d'inversió amb dret a retribució a càrrec del sistema de les empreses titulars d'instal·lacions de transport per a cadascun dels anys del període 2018-2026 són aplicables els criteris següents:

- a) Quan l'empresa hagi sol·licitat l'aprovació del pla d'inversió, la quantia màxima del volum d'inversió per executar és igual al límit màxim d'inversió individual que resulti d'aplicar el que preveu l'article 13.3 d'aquest Reial decret.

Tanmateix, quan el pla d'inversió presentat per l'empresa compleixi la situació excepcional a la qual es refereix l'article 13.4 d'aquest Reial decret, i sempre que l'actuació que compleixi aquesta situació estigui planificada, la quantia màxima del volum d'inversió que ha d'executar aquesta empresa és igual al valor previst d'inversió inclòs en el seu pla d'inversió o, si aquest és superior al 50 per cent del límit màxim d'inversió individual que resulti d'aplicar l'article 13.3, és igual al 50 per cent d'aquest límit.

Això és aplicable amb independència que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència hagi emès un informe sobre el contingut del pla d'inversió l'aprovació del qual s'hagi sol·licitat a la Secretaria d'Estat d'Energia.

- b) La quantia màxima del volum d'inversió per executar és igual a zero quan es compleixi algun dels supòsits següents:

1r L'empresa no ha sol·licitat a la Secretaria d'Estat d'Energia l'aprovació del pla d'inversió abans de l'1 de gener de 2025 ni ha comunicat que no faria inversions.

2n L'empresa ha comunicat a la Secretaria d'Estat d'Energia que no faria inversions l'any corresponent o ha presentat un pla d'inversió en què la inversió és nul·la.

3r L'empresa ha presentat un pla d'inversió, però sense complir el contingut i el format que estableix la Resolució de 29 d'abril de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual es determina el contingut i el format per a la presentació dels plans d'inversió anual i plurianual per part de les empreses propietàries d'instal·lacions de transport d'energia elèctrica.

- c) A l'efecte d'aplicar el que preveuen les lletres a) i b) d'aquest apartat, es tenen en consideració, quan escaigui, les actuacions per a les quals l'empresa hagi sol·licitat l'autorització de la Secretaria d'Estat d'Energia per a la seva inclusió en els plans d'inversió de conformitat amb el que estableix l'article 12 del Reial decret 1047/2013, de 27 de desembre, pel qual s'estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l'activitat de transport d'energia elèctrica.

- d) El valor del PIB nominal previst aplicable a l'efecte del càlcul dels límits és el que resulti de tenir en consideració els valors del PIB nominal i les variacions d'aquest que figurin en les perspectives macroeconòmiques de l'última actualització del Programa d'estabilitat que estigui publicat el 15 de febrer de l'any en què el pla s'hauria d'haver presentat d'acord amb el marc normatiu que estigui en vigor en aquell moment. En cas que aquest Programa d'estabilitat no disposi de l'estimació de la variació del PIB nominal d'un any, s'ha d'agafar la mateixa variació de l'any immediatament anterior.

3. No deriven penalitzacions sobre el límit d'inversió en els termes que preveu l'article 15 quan les inversions executades finalment en el període 2018-2026 difereixin de les que assenyala l'apartat anterior.

Això no s'aplica en el cas de les empreses titulars d'instal·lacions de transport que no hagin presentat un pla d'inversió ni hagin comunicat la seva intenció de no dur a terme

inversions. En aquest cas, les penalitzacions s'han d'aplicar en relació amb el primer pla d'inversió de l'empresa que es presenti després de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret.

4. A més, les empreses titulars de xarxes de transport d'energia elèctrica que hagin sol·licitat en el seu pla d'inversió de l'any 2026 un volum d'inversió que excedeixi el límit màxim del volum d'inversió per a aquell any, d'acord amb l'article 13.3 d'aquest Reial decret, han de veure minorat el seu límit màxim d'inversió anual en la mateixa quantia en què el volum d'inversió sol·licitat per a l'any 2026 hagi excedit aquest límit màxim, però prorratejat a parts iguals, en el període 2027-2030, a excepció del que preveu l'article 13.4 d'aquest Reial decret. En aquest cas no és aplicable el que preveu aquest paràgraf.

5. En el termini màxim de tres mesos des de l'aprovació d'aquest Reial decret, la persona titular de la Secretaria d'Estat d'Energia ha de dictar i notificar la resolució que aprova les quanties de totes les empreses titulars d'instal·lacions de transport a les quals es refereix l'apartat 1 d'aquesta disposició transitòria que resultin de l'aplicació dels criteris que estableix aquest.

Disposició transitòria cinquena. *Contingut i format dels plans d'inversió.*

Mentre no s'aprovin les ordres a les quals es refereixen els articles 10 i 16 d'aquest Reial decret, són aplicables les resolucions següents:

a) Resolució de 3 de juny de 2022, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual s'estableix el contingut i el format per a la presentació dels plans d'inversió anual i plurianual per part de les empreses propietàries d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica.

b) Resolució de 29 d'abril de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual s'estableix el contingut i el format per a la presentació dels plans d'inversió anual i plurianual per part de les empreses propietàries d'instal·lacions de transport d'energia elèctrica.

Disposició transitòria sisena. *Publicitat dels plans d'inversió aprovats fins a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret.*

1. Les empreses distribuïdores han de publicar el contingut dels plans d'inversió que s'hagin aprovat abans de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, així com el dels plans als quals es refereix la disposició transitòria tercera d'aquest. Aquesta publicació es limita als plans d'inversió posteriors a l'exercici 2019. La publicació s'ha de fer en el mateix lloc on es facin les publicacions a les quals es refereix l'article 11.2 d'aquest Reial decret.

2. Les empreses transportistes han de publicar el contingut dels plans d'inversió que s'hagin aprovat abans de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, així com el dels plans als quals es refereix la disposició transitòria quarta d'aquest. Aquesta publicació es limita als plans d'inversió posteriors a l'exercici 2019. La publicació s'ha de fer en el mateix lloc on es facin les publicacions a les quals es refereix l'article 17.2 d'aquest Reial decret.

3. La publicació a la qual es refereixen els apartats anteriors ha de tenir lloc en el termini màxim de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret. Aquest termini de publicació també s'aplica als plans d'inversió l'aprovació dels quals s'hagi notificat dins dels dos mesos posteriors a l'entrada en vigor del Reial decret.

Disposició transitòria setena. *Marc normatiu d'aplicació als plans d'inversió pendents d'aprovació.*

1. El Reial decret 1047/2013, de 27 de desembre, pel qual s'estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l'activitat de transport d'energia elèctrica, és aplicable als plans d'inversió de la xarxa de transport d'energia elèctrica que incloguin

fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència que estiguin pendents d'aprovació.

2. El Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s'estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l'activitat de distribució d'energia elèctrica, és aplicable als plans d'inversió de la xarxa de distribució d'energia elèctrica que incloguin fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència que estiguin pendents d'aprovació i als plans d'inversió que assenyala la disposició transitòria tercera, amb les particularitats que introdueix aquest Reial decret que els siguin aplicables.

3. El que preveuen els apartats anteriors d'aquesta disposició transitòria s'entén sense perjudici de les particularitats que estableixen aquest Reial decret, el Reial decret 1125/2021, de 21 de desembre, pel qual es regula la concessió de subvencions directes a les empreses distribuïdores d'energia elèctrica per a la realització d'inversions de digitalització de xarxes de distribució d'energia elèctrica i en infraestructures per a la recàrrega del vehicle elèctric a càrrec dels fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i el Reial decret 534/2025, de 24 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a càrrec dels fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència per a la realització d'inversions en la xarxa de transport d'energia elèctrica destinades a projectes estratègics de descarbonització.

4. Un cop siguin aprovats els plans d'inversió que assenyala aquesta disposició, el Govern ha de promoure la derogació d'aquells aspectes del capítol IV del Reial decret 1047/2013, de 29 de desembre, i del capítol IV del Reial decret 1048/2013, de 29 de desembre, que no siguin aplicables.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 314/2023, de 25 d'abril, pel qual es despleguen el procediment i els requisits per a l'atorgament de l'autorització administrativa de les xarxes de distribució d'energia elèctrica tancades.

Es modifica l'apartat 8 de l'article 23 del Reial decret 314/2023, de 25 d'abril, pel qual es despleguen el procediment i els requisits per a l'atorgament de l'autorització administrativa de les xarxes de distribució d'energia elèctrica tancades, que queda redactat de la manera següent:

«8. Les instal·lacions que s'integrin a la xarxa de transport o distribució a conseqüència del que preveu aquest article s'han d'incloure en l'informe de seguiment del pla d'inversió de l'any n que s'hagi de presentar de conformitat amb el marc normatiu en vigor, en què n és l'any en què hagi tingut lloc la compra efectiva dels actius que integren la xarxa de distribució d'energia elèctrica tancada l'autorització de la qual hagi estat revocada.

Així mateix, el volum màxim d'inversió de l'any n amb dret a retribució a càrrec del sistema de les empreses adquirents s'ha de veure incrementat, amb caràcter excepcional per a aquell any, en el preu de venda que recull la resolució de revocació minorat, si escau, pels peatges i càrrecs pendents de pagament per part del titular de la xarxa de distribució d'energia elèctrica tancada que aquest no hagi satisfet abans de la venda dels actius. En cas que calgui dur a terme actuacions justificades degudament per a la connexió d'aquestes instal·lacions, el volum màxim anterior es pot incrementar en una quantitat que, com a màxim, ha d'arribar a un 10 % del valor de la compra dels actius.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l'empara del que preveu l'article 149.1.13a i 25a de la Constitució espanyola, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva per determinar les bases i la coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica i les bases del règim miner i energètic, respectivament.

Disposició final tercera. *Entrada en vigor.*

Aquest Reial decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

29 de juliol de 2026.

FELIPE R.

La vicepresidenta tercera del Govern
i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic,
SARA AAGESEN MUÑOZ