

I. DISPOSICIONS GENERALS

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA

20760 *Circular 1/2024, de 27 de setembre, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableixen la metodologia i les condicions de l'accés i de la connexió a les xarxes de transport i distribució de les instal·lacions de demanda d'energia elèctrica.*

L'article 33 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, estableix les disposicions generals per a l'accés i la connexió a les xarxes elèctriques, i defineix els conceptes de dret d'accés, dret de connexió a un punt de la xarxa, permís d'accés i permís de connexió a un punt de la xarxa.

L'article 33.11, segons la redacció que en fa el Reial decret llei 1/2019, d'11 de gener, estableix que «la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha d'aprovar mitjançant una circular la metodologia i les condicions d'accés i de connexió, que ha de comprendre: el contingut de les sol·licituds i dels permisos, els criteris econòmics, els criteris per a l'avaluació de la capacitat, els motius per a la denegació, el contingut mínim dels contractes i l'obligació de publicitat i transparència de la informació rellevant per a l'accés i la connexió».

Com a desplegament de l'esmentat article 33 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, es van aprovar el Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i de distribució d'energia elèctrica, i la Circular 1/2021, de 20 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableixen la metodologia i les condicions de l'accés i de la connexió a les xarxes de transport i de distribució de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica.

Amb data 30 de desembre de 2021 es va publicar l'Ordre TED/1494/2021, de 22 de desembre, que estableix orientacions de política energètica relacionades amb la Circular per la qual s'estableixen la metodologia i les condicions de l'accés i de la connexió a les xarxes de transport i de distribució de les instal·lacions de consum d'energia elèctrica. Aquesta Ordre destaca la necessitat que la Circular estableixi els criteris econòmics i els criteris per a l'avaluació de capacitat que afavoreixin l'accés de les demandes que ajudin a dotar de més flexibilitat el sistema elèctric. A més, s'hi estableix que els criteris econòmics i tècnics per a l'avaluació de la capacitat, així com el contingut de les sol·licituds, siguin proporcionals a la potència demandada pel consumidor i al nivell de tensió a la qual aquest es connecta.

D'altra banda, l'Ordre esmentada estableix que, amb l'objectiu de fomentar l'autoconsum i el desplegament dels punts de recàrrega per al vehicle elèctric, aquesta Circular ha d'incloure obligacions de publicitat de la informació rellevant sobre l'accés i la connexió a la xarxa, per permetre que els promotors potencials d'aquest tipus d'instal·lacions prenguin decisions informades en relació amb la seva connexió efectiva a la xarxa.

En compliment de l'habilitació competencial esmentada, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència regula en aquesta Circular la metodologia i les condicions d'accés i de connexió, de manera coherent amb el desplegament reglamentari que estableix el Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, tal com preveu l'esmentat article 33 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre.

Finalment, el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i al Pròxim Orient, així com per pal·liar els efectes de la sequera, ha comportat canvis importants en el procediment d'atorgament dels permisos d'accés i de connexió per a la demanda.

En aquest context, aquesta Circular estableix el règim aplicable als subjectes obligats a sol·licitar permisos d'accés i de connexió que hagin de demanar energia elèctrica de la xarxa, de manera coherent amb el que estableix el Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.

En virtut de tot això, aquesta Circular no és aplicable als subjectes exempts de l'obligació d'obtenció de permisos d'accés i de connexió per connectar-se a les xarxes d'acord amb el que estableix l'article 17 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.

Així mateix, l'esmentat Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, estableix que les sol·licituds per a l'accés i la connexió a la xarxa de transport o de distribució d'instal·lacions d'emmagatzematge que puguin abocar energia a les xarxes de transport i de distribució es consideren sol·licituds per a l'accés d'instal·lacions de generació d'electricitat, sense perjudici dels criteris tècnics d'accés que s'hagin de tenir en compte per a aquest tipus d'instal·lacions, com a conseqüència de la seva condició d'instal·lacions que, en determinats moments, es comporten com a instal·lacions de demanda. Aquesta Circular regula les condicions a tenir en compte en l'avaluació de la capacitat d'accés i de connexió de les instal·lacions d'emmagatzematge des d'un punt de vista de la demanda.

La Circular s'assenta sobre el principi del dret d'accés de tercers, impedeix la discriminació entre usuaris i afavoreix la cooperació i la coordinació entre gestors i titulars de les xarxes de transport i de distribució, d'una banda, i els consumidors, de l'altra.

Adicionalment, la Circular promou millorar l'eficiència en el procés d'accés i de connexió a les xarxes elèctriques, mitjançant l'estructuració, la simplificació i l'homogeneïtzació de la informació que els sol·licitants han de presentar. Això garanteix un millor tractament de la informació, agilita la tramitació de les sol·licituds i fomenta la transparència als gestors i titulars de les xarxes.

Igualment, la Circular cerca dotar el marc normatiu vigent d'un tractament homogeni, amb principis clars i ben definits en l'accés i la connexió a les xarxes d'electricitat per a distribuïdors i consumidors, i fomenta la seguretat del sistema i la qualitat del servei. D'aquesta manera, s'hi pretén maximitzar la utilització de les xarxes ja existents, amb l'optimització de l'aprofitament de les instal·lacions de connexió, i així es facilita el desenvolupament racional de les xarxes i se'n minimitzen els possibles impactes ambientals.

Aquesta Circular, a més, comporta un canvi de paradigma; la normativa del sector elèctric fins en aquest moment s'ha desplegat sobre la base que el subministrament a consumidors s'ha de garantir en tot moment. Des de l'entrada en vigor d'aquesta Circular, algunes instal·lacions de demanda poden optar per acollir-se a un accés flexible, la qual cosa redunda en beneficis per al sistema, i es manté en qualsevol cas l'opció d'accedir a les xarxes amb una garantia total de subministrament per a qualsevol consumidor convencional com s'anava fent fins ara.

Amb la finalitat de maximitzar la transparència en el procés, els gestors de xarxes han de mantenir accessible i actualitzada a la seva pàgina web la informació detallada sobre les capacitats disponibles.

Així mateix, amb l'objectiu d'habilitar el desenvolupament de les noves figures que necessàriament han d'acompanyar el desplegament d'energies renovables i per a la implementació, entre d'altres, de la gestió activa de la demanda, aquesta Circular s'aplica als titulars de noves figures que puguin sorgir com a desplegament de les normatives estatals o comunitàries, recollides dins dels subjectes participants en el subministrament que defineix l'article 6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre. En aquest sentit, s'hi han inclòs expressament les instal·lacions d'emmagatzematge i les xarxes de distribució d'energia elèctrica tancades que regula el Reial decret 314/2023, de 25 d'abril, pel qual es despleguen el procediment i els requisits per a l'atorgament de l'autorització administrativa de les xarxes de distribució d'energia elèctrica tancades.

Els annexos de la Circular comprenen els criteris tècnics necessaris per establir la informació mínima a requerir en les sol·licituds d'accés i de connexió de manera que es garanteixin l'oportunitat, la proporcionalitat i la qualitat d'aquesta; els criteris per avaluar

la capacitat d'accés, la viabilitat de connexió i determinar la influència de la instal·lació de demanda en una altra xarxa diferent d'aquella a la qual es connecta. En la determinació dels criteris esmentats, així com en les especificacions de detall que puguin concretar determinats aspectes de la seva definició, es pren en consideració la digitalització progressiva de les xarxes que permet maximitzar-ne la utilització de forma segura i es compleixen els estàndards de qualitat de subministrament.

Així mateix, amb la finalitat de contribuir al compliment dels objectius de política energètica relatius a la penetració de l'autoconsum i al desplegament de punts de recàrrega per a vehicle elèctric, es modifica la Circular 1/2021, de 20 de gener, per regular l'obligació de publicitat de la informació rellevant en el procediment d'accés i de connexió a la xarxa d'aquestes instal·lacions mitjançant la integració d'aquest tipus d'expedients en la plataforma web dedicada a la gestió de sol·licituds de permisos d'accés i de connexió de la demanda.

La present Circular s'adequa als principis de bona regulació que preveu l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que respon als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. Aquesta Circular és l'instrument més adequat per garantir la consecució dels objectius que persegueix.

En particular, s'hi compleixen els principis de necessitat i eficàcia, atès que la Llei 24/2013, de 26 de desembre, estableix que s'han d'aprovar mitjançant una circular de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència la metodologia i les condicions d'accés i de connexió a les xarxes, elements que constitueixen l'objecte d'aquesta norma.

Així mateix, s'hi compleix el principi de proporcionalitat pel fet de portar a terme el desplegament normatiu de la metodologia i les condicions de l'accés i la connexió de les instal·lacions de demanda (els aspectes atribuïts a aquesta Comissió en matèria d'accés i de connexió), amb la previsió de les actuacions que són necessàries per assegurar tant el dret d'accés com el dret de connexió, així com la seguretat de les xarxes. S'hi entén satisfet també el principi de seguretat jurídica, atès que la Circular és coherent amb la resta de l'ordenament jurídic, nacional i de la Unió Europea.

Aquesta Circular compleix el principi de transparència en la mesura que la seva proposta es va sotmetre a tràmit d'audiència, tant al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic com a través del Consell Consultiu d'Electricitat, així com mitjançant la publicació a la pàgina web d'aquest organisme, en el preàmbul i en la memòria de la qual es descriuen els objectius que es persegueixen. Finalment, el principi d'eficiència s'hi compleix en la mesura que no s'introdueixen càrregues administratives innecessàries.

Aquesta Circular desplaça les disposicions anteriors al Reial decret llei 1/2019, d'11 de gener, que regulaven la metodologia i les condicions d'accés i de connexió a les xarxes de transport i de distribució en matèria de demanda d'energia elèctrica. Atès que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència exerceix aquesta competència per primera vegada, la Circular no inclou una disposició derogatòria.

Per tot això, de conformitat amb el que estableixen els apartats 2 i 11 de l'article 33 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i de l'apartat 1.f) de l'article 7 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, previ tràmit d'audiència, i d'acord amb el dictamen del Consell d'Estat, el Ple del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, en la sessió de 27 de setembre de 2024, ha acordat emetre aquesta Circular.

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. *Objecte.*

Aquesta Circular té per objecte establir la metodologia i les condicions d'accés i de connexió a les xarxes de transport i de distribució per part de les instal·lacions que hagin

de demanar energia elèctrica de la xarxa a què es connectin i que, en virtut del que estableix el Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, tinguin l'obligació d'obtenir permisos d'accés i de connexió a la xarxa per poder connectar-se a les xarxes esmentades.

Article 2. Àmbit d'aplicació.

1. Aquesta Circular és aplicable als subjectes que participen en la sol·licitud i l'atorgament dels permisos d'accés i de connexió a les xarxes de transport i de distribució d'energia elèctrica, associada a la demanda d'energia, que són els següents:

- a) Els sol·licitants dels permisos d'accés i de connexió, que poden ser:
 - i) Els consumidors d'energia elèctrica que, en virtut de l'article 17.2 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, no estan exempts de l'obtenció de permisos d'accés i de connexió.
 - ii) Els titulars d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica que sol·licitin permisos d'accés i de connexió a les xarxes d'un altre distribuïdor o transportista.
 - iii) Els subjectes als quals s'atribueixi dret d'accés en desplegament de la normativa estatal o europea definits a l'article 6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, així com aquells per als quals es prevegi a la normativa la possibilitat de sol·licitar i tenir permisos d'accés i de connexió des de la perspectiva de la demanda.
- b) Els atorgants i tramitadors dels permisos: els titulars de xarxes de transport i de distribució d'energia elèctrica, així com els gestors de les xarxes esmentades.

2. Aquesta Circular és aplicable tant respecte de la sol·licitud inicial d'accés com també respecte de les sol·licituds d'increment de potència o de modificació dels permisos d'accés i de connexió d'instal·lacions amb permisos en vigor.

3. Així mateix, aquesta Circular és aplicable als titulars de les xarxes de distribució d'energia elèctrica tancades, que actuen tant com a sol·licitants com com a tramitadors i atorgants dels permisos, amb les particularitats que regula el Reial decret 314/2023, de 25 d'abril, pel qual es despleguen el procediment i els requisits per a l'atorgament de l'autorització administrativa de les xarxes de distribució d'energia elèctrica tancades.

Article 3. Tipus de capacitat d'accés.

1. La definició de la capacitat d'accés està regulada a l'article 2 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.

2. Per determinar la capacitat d'accés d'una instal·lació de demanda a la xarxa en un punt de connexió, s'ha de fer un estudi específic que determini la potència activa màxima disponible en el punt de connexió esmentat. Atenent els criteris per avaluar la capacitat d'accés, es distingeixen dos tipus d'accés:

- a) La capacitat d'accés ferma o ordinària és la potència activa màxima que pot ser atesa amb garantia de subministrament durant totes les hores de l'any. La capacitat d'accés ferma s'obté com a resultat de l'avaluació de la capacitat d'accés segons el que estableix aquesta Circular.
- b) La capacitat d'accés flexible és aquella en què els requisits corresponents a la potència ferma o ordinària no es compleixen en la seva totalitat, perquè no s'hi garanteix el subministrament en totes les hores de l'any, atès que no s'hi compleix algun criteri específic com a resultat de l'anàlisi de la capacitat, segons el que estableix aquesta Circular.

Per poder concedir una capacitat d'accés flexible, l'estudi de capacitat ha de concloure que la instal·lació té una expectativa de poder consumir almenys un percentatge d'hores l'any. Aquest percentatge es determina en les especificacions de detall que preveu l'article 18. Si l'estudi de capacitat conclou que la instal·lació no pot consumir per damunt del percentatge establert, es resol que no hi ha capacitat d'accés flexible.

Hi pot haver diferents tipologies de capacitat d'accés flexible que s'han d'aprovar en les especificacions de detall que preveu l'article 18, prèvia audiència del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i d'acord amb les orientacions de política energètica que regula l'Ordre TED/1494/2021, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen les orientacions de política energètica en relació amb l'accés i la connexió a la xarxa d'instal·lacions de demanda.

En determinades tipologies de sol·licituds o instal·lacions, per llur naturalesa o condicionament tecnològic:

- a. La capacitat d'accés ferma sol·licitada pot ser zero.
- b. Es pot exigir un mínim de capacitat d'accés ferma.

No poden sol·licitar ni obtenir capacitat d'accés flexible els subministraments que, d'acord amb la normativa aplicable, hagin d'estar garantits.

La sol·licitud de capacitat d'accés flexible és de caràcter voluntari per al sol·licitant.

CAPÍTOL II

Sol·licitud dels permisos d'accés i de connexió

Article 4. *Contingut de la sol·licitud d'accés i de connexió.*

1. Els models de sol·licituds de nous permisos d'accés i de connexió o de modificació dels existents han d'estar disponibles a la pàgina web del gestor de la xarxa de transport i de distribució i a la plataforma de gestió i seguiment que regula el capítol V.

Els models esmentats poden estar subjectes a modificacions, per la qual cosa cada versió ha d'identificar, de manera clarament visible, el període durant el qual és o ha estat aplicable. Els gestors han de mantenir accessible l'històric de models de sol·licitud durant almenys set anys.

2. El contingut de la sol·licitud i de la seva informació tècnica associada és la que estableixen l'annex I, amb caràcter general, i l'annex II, en cas que la sol·licitud es pugui acollir al procediment abreujat.

3. El sol·licitant d'un permís d'accés i de connexió pot sol·licitar simultàniament capacitat d'accés ferma i capacitat d'accés flexible. A la sol·licitud s'han d'indicar la capacitat d'accés ferma i la capacitat d'accés flexible sol·licitada.

CAPÍTOL III

Concessió i tramitació de permisos

Article 5. *Anàlisi de la sol·licitud.*

1. L'admissió a tràmit de les sol·licituds dels permisos d'accés i de connexió, l'avaluació de les sol·licituds, els subjectes encarregats de la seva avaluació i els terminis a complir són els que estableixen els articles 10, 11, 13 i 20 *quater*.8 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.

El gestor de la xarxa és el responsable de remetre al titular de la xarxa la sol·licitud, perquè s'analitzi la viabilitat de connexió.

2. Els criteris d'avaluació de la sol·licitud són:

a) Els criteris per avaluar si una sol·licitud d'accés i de connexió a la xarxa té influència en una xarxa diferent d'aquella a la qual es vol connectar són els que estableix l'annex V.

En els casos en què hi hagi influència, el gestor de la xarxa a la qual se sol·licita l'accés ha de consultar el gestor de la xarxa aigua amunt, amb la indicació de la data d'admissió a tràmit perquè es consideri a l'efecte de la prelatió temporal en l'avaluació

d'acceptabilitat, i li ha de remetre la informació tècnica necessària següent per avaluar la sol·licitud:

- i. La tensió nominal del punt de connexió del sol·licitant.
- ii. La capacitat sol·licitada ferma i flexible.
- iii. La distància física des de la instal·lació de demanda fins al punt frontera distribució-distribució o transport-distribució.
- iv. El tipus de consum.
- v. En el cas d'influència en la xarxa de transport, el nus de connexió de la xarxa de distribució.

L'informe d'acceptabilitat del gestor aigua amunt ha d'especificar si hi ha capacitat d'accés suficient o no, segons els criteris que estableix l'annex III.

b) Els criteris per avaluar l'existència o no de capacitat d'accés són els que estableixen l'annex III i, si s'escau, l'informe d'acceptabilitat anterior. En cas que l'informe d'acceptabilitat no sigui favorable, s'ha de denegar l'accés.

c) Els criteris per avaluar la viabilitat de la connexió són els que estableix l'annex IV. Així mateix, segons l'article 12.4 del Reial decret 1183/2000, de 29 de desembre, el titular de la xarxa a la qual se sol·licita el permís de connexió ha d'elaborar un pressupost econòmic destinat al compliment de les condicions tècniques i a la realització de qualsevol acció necessària per fer efectiva la connexió física, amb l'abast que recull l'article 6.2.a).

3. Els gestors i titulars de la xarxa de distribució poden analitzar solucions d'accés i de connexió que tinguin en compte altres sol·licituds, quan això pugui significar una solució més eficient i de menys cost per al sistema i per als interessats, sempre que s'hi respectin el criteri de prelación i els terminis que estableix el Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre. No obstant això, aquesta possibilitat s'ha de subordinar en tots els casos a l'acord previ entre les parts, que es veurien obligades a compartir instal·lacions de connexió a la xarxa, sense perjudici de la cessió posterior.

4. El resultat de l'anàlisi de la sol·licitud és el que regula l'article 11.6 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre. A aquest efecte, el gestor de la xarxa que ha rebut la sol·licitud ha de remetre la proposta prèvia o la denegació de la sol·licitud, segons que correspongui.

Article 6. *Contingut de la proposta prèvia.*

La proposta prèvia determina l'existència de capacitat d'accés, així com la viabilitat de la connexió, per la qual cosa no pot estar subjecta a modificacions una vegada acceptada.

La proposta prèvia ha d'incloure:

1. Des del punt de vista tècnic:

Les condicions tècniques que ha de presentar el gestor de la xarxa al sol·licitant han de ser concordes amb el que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 12 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre. S'hi ha d'incloure com a condicions tècniques la informació següent:

- a) La capacitat d'accés distingint entre la capacitat d'accés ferma i flexible.

Quan no hi hagi capacitat d'accés en les condicions sol·licitades, el gestor de la xarxa ha d'elaborar la proposta prèvia amb la millor solució sobre la base de:

- i. La capacitat ferma alternativa: la potència màxima admissible que pot ser atesa amb garantia de subministrament.
- ii. La capacitat flexible disponible quan el sol·licitant ho hagi demanat.

Quan la proposta prèvia prevegi la concessió d'un permís d'accés flexible, el gestor de la xarxa ha de remetre els resultats de l'estudi de capacitat d'accés perquè el sol·licitant conegui les possibles restriccions de demanda i ha d'aportar informació sobre el perfil i la recurrència de congestions (les hores del dia, el percentatge de dies, etc.).

Quan no es concedeixi la capacitat d'accés sol·licitada, el gestor de la xarxa ha de remetre la justificació de la no existència de capacitat d'accés o viabilitat de la connexió en les condicions sol·licitades, que ha de contenir les dades, les referències i els càlculs considerats per suportar adequadament aquesta circumstància. L'extensió i el nivell de detall han d'atendre el principi de proporcionalitat aportant la mateixa informació per a instal·lacions d'igual tipologia i capacitat sol·licitada.

b) El punt de connexió en què s'ha de connectar a la xarxa, que ha de quedar identificat de manera inequívoca.

Per fer-ho, en els casos en què el punt de connexió proposat sigui en xarxes de tensió igual o superior a 1 kV, s'ha de detallar l'identificador de l'element a través del qual s'efectua la connexió. L'identificador esmentat:

i. En el cas de les instal·lacions de xarxa no existents, es correspon amb:

a) L'identificador únic de la instal·lació projectada inclòs en els plans d'inversió de les empreses distribuïdores aprovats per l'Administració General de l'Estat.

b) El codi d'instal·lació planificada, corresponent als blocs 1 i 2 del CUAR (codi únic d'actiu regulat) de conformitat amb la Circular 1/2015, de 22 de juliol, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, inclòs dins de la informació de la planificació de la xarxa de transport vigent.

ii. En el cas de les instal·lacions de xarxa existents, es correspon amb l'identificador únic del codi d'instal·lació que s'inclou en la declaració efectuada per les empreses transportistes o distribuïdores, a través de la Circular informativa 4/2021, de 5 de maig, i la Circular informativa 8/2021, d'1 de desembre, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, respectivament.

c) Els paràmetres tècnics que caracteritzin el punt de connexió, entre els quals s'han d'incloure almenys els següents:

i. El nivell de tensió del punt de connexió de la instal·lació de demanda.

ii. La ubicació, incloent-hi la denominació i les coordenades UTM en xarxa existent i aproximada en xarxa no existent.

iii. La potència de curtcircuit màxima de disseny, que permeti el disseny de les instal·lacions de connexió a la xarxa de manera que els equips elèctrics estiguin dissenyats per suportar les intensitats de disseny, i la configuració de les proteccions necessàries.

iv. La potència de curtcircuit mínima habitual (associada a situacions de demanda mínima en configuració de xarxa amb maniobra habitual) per al càlcul de les variacions de tensió permeses en el punt de connexió esmentat.

v. Els requeriments tècnics i les restriccions necessàries en el punt de connexió, per garantir que no s'introdueixin distorsions que puguin afectar la qualitat de servei, atenent el que disposen els articles 29 o 110 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, segons que correspongui.

vi. Els dispositius de control necessaris associats al permís d'accés flexible, si s'escau.

d) El plec de condicions tècniques dels treballs necessaris per connectar-se a la xarxa i, en particular, la solució d'alimentació elèctrica per a la connexió a la xarxa de distribució o de transport i el detall de les actuacions a dur a terme a la xarxa de transport o distribució que hagi de sufragar el sol·licitant dels permisos d'accés i de connexió, de conformitat amb el que estableixen l'article 25.3.a) del Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre, i el calendari orientatiu d'execució.

e) Quan la sol·licitud d'accés i de connexió que s'efectui a la xarxa de distribució no ocupi tota la potència disponible en una posició d'una subestació elèctrica o a la cel·la de connexió a un centre de transformació, s'ha d'informar el sol·licitant que:

- La posició o cel·la de connexió a la xarxa de distribució ha de ser finançada pel sol·licitant i cedida al distribuïdor en tots els casos independentment del nombre de consumidors que es connectin a aquesta posició o cel·la en virtut del que regula l'article 25.5 del Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre.

- Totes les instal·lacions necessàries fins al punt de connexió que serveixin per atendre el subministrament de més d'un consumidor s'han de cedir al distribuïdor en virtut del que estableix l'article 39 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre.

Així mateix, se l'ha d'informar que aquestes instal·lacions són susceptibles de tenir un conveni de rescabament en els termes que preveu la normativa aplicable.

f) Les situacions en què, de conformitat amb el que preveu l'article 33.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, el dret d'accés del subjecte en el punt de connexió proposat es pot restringir temporalment, en particular les que, si s'escau, es puguin derivar de condicions d'operació o de necessitats de manteniment i desenvolupament de la xarxa.

2. Des del punt de vista econòmic:

Les condicions econòmiques que ha de presentar el gestor de la xarxa al sol·licitant han de ser concordes amb el que disposen els apartats 4 a 8 de l'article 12 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre. S'ha d'incloure com a condicions econòmiques la informació següent:

a) El pressupost econòmic: el pressupost econòmic ha d'assenyalar els imports que hagi de sufragar el sol·licitant dels permisos d'accés i de connexió, incloent-hi tots els costos necessaris per a la connexió de les instal·lacions objecte de la sol·licitud d'accés i de connexió.

El pressupost econòmic ha de ser conforme amb el que estableix l'article 25.3.b) del Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre.

El pressupost ha d'estar desglossat per unitats tècniques individuals, i hi han d'aparèixer detallats per a cadascuna d'aquestes la quantificació econòmica (cost a assumir pel sol·licitant), la mà d'obra i el material (nombre d'unitats).

En el cas dels permisos d'accés flexibles, el pressupost econòmic ha de recollir el cost dels reforços de la xarxa existent que els correspongui, atenent la regulació vigent sobre el subjecte sobre el qual recau l'obligatorietat de sufragar els reforços en la xarxa necessaris per assolir la capacitat d'accés ferma sol·licitada i el percentatge mínim d'hores de l'any que defineix l'article 3.2.b) de la Circular.

b) En les xarxes de distribució, quan el sol·licitant hagi demanat expressament, en la tramitació de la sol·licitud, que el pressupost econòmic inclogui també les instal·lacions que, de conformitat amb la normativa en vigor, el titular de la xarxa no tingui l'obligació de desenvolupar, aquestes han d'estar recollides en un pressupost separat. Dins d'aquestes instal·lacions s'han d'incloure els costos dels dispositius de la instal·lació de demanda que permetin gestionar la capacitat d'accés flexible, i els mateixos sol·licitants els han d'assumir tots.

El pressupost ha d'estar desglossat per unitats tècniques individuals, i hi han d'aparèixer detallats per a cadascuna d'aquestes la quantificació econòmica (cost a assumir pel sol·licitant), la mà d'obra i el material (nombre d'unitats).

c) El document d'acord de pagament per a signatura, que defineix l'article 14.9 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, si s'escau.

d) Si s'escau, la indicació expressa de l'existència de convenis de rescabament que afectin les instal·lacions que intervenen en la solució tècnica proposada. En aquests casos, s'han d'indicar la identitat, la data de venciment, el desglossament dels elements de la xarxa que hi estan inclosos necessaris per efectuar la connexió en el punt concedit

i el detall de les quanties econòmiques que serien aplicables al sol·licitant, de conformitat amb l'article 25.5 del Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre. També s'ha d'informar de l'existència d'instal·lacions que hagin de ser sufragades per un altre titular de permisos o que hagin estat sufragades per un tercer i que puguin ser objecte de subscripció d'un conveni de rescabament.

Article 7. *Contingut dels permisos d'accés i de connexió.*

1. El contingut mínim dels permisos d'accés i de connexió que regula l'article 15 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, ha de ser el següent:

- a) La capacitat d'accés ferma atorgada.
- b) La capacitat d'accés flexible atorgada.
- c) La ubicació precisa del punt de connexió definitiu, incloent-hi la denominació i les coordenades UTM en xarxa existent i aproximada en xarxa no existent.
- d) El nivell de tensió del punt de connexió.
- e) Els paràmetres tècnics necessaris per garantir les condicions de qualitat de subministrament en la xarxa a la qual es connecta.
- f) Les condicions tècniques del punt de connexió.
- g) Les condicions econòmiques de connexió.

En relació amb les instal·lacions connectades a la xarxa de distribució:

En cas que el sol·licitant hagi d'executar a costa seva instal·lacions susceptibles d'aplicar-hi un conveni de rescabament en els termes que preveu la normativa reglamentària aplicable, s'han d'indicar expressament i de manera separada les instal·lacions esmentades, amb la indicació que estan subjectes a un possible rescabament si s'obre a l'ús de tercers.

En cas que el sol·licitant s'hagi de connectar a alguna instal·lació susceptible de rescabament, se li han d'indicar la circumstància esmentada i la informació econòmica que estigui en poder del gestor de la xarxa.

- h) La data d'emissió dels permisos. Es considera aquesta data com la de concessió dels permisos a l'efecte del còmput de terminis per a la seva caducitat.
- i) La caducitat dels permisos, si s'escau.
- j) En els casos de sol·licituds d'augment de potència en subministraments amb contracte d'accés, el codi universal de punt de subministrament (CUPS).
- k) La memòria tècnica descriptiva de la instal·lació del punt de subministrament elèctric, que inclogui la informació reflectida en el contingut de la sol·licitud que estableix l'annex I o un enllaç amb la documentació esmentada.
- l) La identificació de les garanties econòmiques constituïdes davant l'administració corresponent relacionades amb el projecte al qual s'atorga l'accés.
- m) Les causes de revocació.

En relació amb el contingut dels permisos, el gestor de la xarxa ha de determinar el contingut de l'apartat a), b), h), i), j) i l), si s'escau. La resta dels apartats l'ha de determinar el titular de la xarxa.

2. Addicionalment a l'anterior, els permisos de capacitat d'accés flexible han d'incloure la informació següent determinada pel gestor de la xarxa:

- a) La menció expressa del percentatge de funcionament previst.
- b) Les condicions de congestions físiques de la xarxa en què s'ha de limitar l'accés.
- c) El temps de preavís de la limitació de consum de potència activa de la xarxa, que pot ser en temps real, minuts, hores, setmanes, mesos o anual.
- d) El temps de resposta als requeriments de reducció de potència.
- e) Els requisits tècnics de la instal·lació, que depenen, entre d'altres, del temps de preavís i de resposta que defineixen els punts c i d.

f) Els requisits d'intercanvi d'informació en temps real amb el gestor de la xarxa, el seguiment de consignes, la possibilitat d'operació remota o l'habilitació per participar en mecanismes de reducció de potència o d'altres que s'estableixin. Aquests requisits depenen del tipus de permís d'accés flexible que es defineixi.

g) La prelació d'operació del sistema quan hi hagi diversos subjectes amb permisos flexibles o referència a la normativa aplicable.

Els punts anteriors els han de definir per a cada tipologia de permís d'accés flexible les especificacions de detall que preveu l'article 18.

3. Els permisos d'accés i de connexió han de fer referència inequívoca al document de proposta prèvia, l'acceptació de la qual desencadena l'emissió del permís corresponent.

4. Les condicions tècniques i/o econòmiques lligades al punt de connexió per al subministrament no poden ser més restrictives o exigents que les incloses en el contingut de la proposta prèvia.

Article 8. *Denegació i revocació dels permisos.*

1. En cas que la sol·licitud es denegui, el gestor de la xarxa ha de comunicar el resultat al sol·licitant incloent-hi:

a) Les causes de la denegació. Els motius de denegació dels permisos d'accés i de connexió són els següents:

i. El permís d'accés només es pot denegar per la falta de capacitat d'accés. Aquesta denegació ha de ser motivada sobre la base dels criteris que estableix l'annex III.

ii. El permís de connexió a un punt de la xarxa només es pot denegar si el titular de la xarxa justifica la inviabilitat de la connexió sobre la base dels criteris que estableix l'annex IV.

b) Una memòria justificativa, que ha de contenir les dades, les referències i els càlculs considerats per suportar adequadament les causes de la denegació.

L'extensió i el nivell de detall de la memòria esmentada han d'atendre el principi de proporcionalitat aportant la mateixa informació per a instal·lacions d'igual tipologia i capacitat sol·licitada.

2. Els permisos d'accés i de connexió es poden revocar per l'incompliment de les condicions tècniques o econòmiques que expliciten els permisos d'accés i de connexió i per les causes que indica la normativa vigent.

En el cas dels permisos d'accés i de connexió amb capacitat ferma i flexible, es podria mantenir exclusivament el permís per la part de capacitat d'accés, ferma o flexible, concedida, sobre el qual no hi hagués aquest incompliment.

Article 9. *Conflictes i discrepàncies.*

1. Els procediments i els terminis per a la resolució de conflictes d'accés i de discrepàncies de connexió en relació amb qualsevol fase del procediment d'obtenció dels permisos d'accés i de connexió a un punt de la xarxa són els que preveuen els articles 33.3 i 33.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i l'article 29 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.

2. El conflicte o la discrepància esmentat es pot presentar encara que el resultat de l'anàlisi de la sol·licitud emès pel gestor de la xarxa hagi estat favorable. En particular, es pot presentar quan hi hagi discrepàncies relatives a les condicions econòmiques incloses en l'anàlisi esmentada.

CAPÍTOL IV**Actuacions després de l'obtenció dels permisos d'accés i de connexió**

Article 10. *Contingut del contracte d'encàrrec del projecte.*

1. El contingut del contracte d'encàrrec de projecte que regula l'article 25 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, ha de ser el següent:

- a) La identificació del titular del permís d'accés i de connexió.
- b) La identificació de l'empresa titular de la xarxa en què es troba el punt de connexió de la instal·lació.
- c) La memòria descriptiva d'actuacions que hagi de dur a terme el titular de la xarxa. L'extensió i el nivell de detall de la memòria esmentada han de ser suficients per garantir la comprensió inequívoca de l'abast dels treballs que ha de sufragar el titular dels permisos d'accés i de connexió.
- d) Els plans i els esquemes unifilars de les actuacions. El detall d'aquests s'ha de correspondre com a mínim amb el nivell de detall de la memòria que estableix l'apartat c).
- e) El pressupost econòmic detallat de les actuacions. El pressupost esmentat ha d'estar desglossat per unitats tècniques individuals amb quantificacions econòmiques i materials i ha d'incloure tant els costos constructius com els altres costos corresponents a les actuacions o la mà d'obra necessàries per a la connexió de les instal·lacions. Les unitats tècniques s'han de correspondre amb el desglossament que recull el plec de condicions tècniques dels treballs corresponents a reforços, adequacions, adaptacions o reformes d'instal·lacions de la xarxa de distribució existent en servei necessaris per incorporar a les noves instal·lacions.
- f) L'acreditació del pagament que preveu l'article 25.1 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, així com les quanties i el calendari de pagament del 90% restant segons indica l'article 25.4 del Reial decret esmentat.
- g) El plec detallat de les condicions tècniques de les instal·lacions del projecte.
- h) El programa d'execució del projecte, incloent-hi un calendari.

En els casos en què hi pugui haver condicionants externs que puguin afectar el programa d'execució i endarrerir els terminis habituals, aquests s'han d'identificar dins del programa d'execució.

2. El projecte de les instal·lacions de nova extensió de xarxa que porti a terme una empresa instal·ladora de conformitat amb l'article 25.5 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, ha de tenir el contingut que recullen els apartats a, b, c, d i g de l'apartat anterior d'aquest article. Aquest projecte ha de contenir un programa d'execució estimat de les instal·lacions. El projecte de les instal·lacions de connexió a la xarxa de transport ha de tenir el contingut que recullen els apartats a, b, c, d i g de l'apartat anterior d'aquest article i un programa d'execució estimat.

Article 11. *Contingut del contracte tècnic d'accés.*

El contingut del contracte tècnic d'accés que regula el Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, ha de ser el següent:

- a. La identificació de l'usuari i del representant, si s'escau, que signa el contracte.
- b. La identificació de l'empresa titular de la xarxa en què es troba el punt de connexió de la instal·lació recollit en els permisos d'accés i de connexió emesos. En el cas de les connexions a la xarxa de distribució, s'hi ha d'indicar expressament el codi del distribuïdor assignat en el Registre administratiu de distribuïdors que preveu l'article 39 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre.
- c. En el cas de la connexió a la xarxa de distribució: el punt de connexió a la xarxa i el punt de mesura, amb la indicació, almenys, de les característiques dels equips de control, connexió, seguretat i mesura.

d. La capacitat d'accés reflectida en el permís d'accés i de connexió, amb la indicació de la capacitat d'accés ferma i flexible.

e. En el cas de la connexió a la xarxa de distribució: la potència màxima de disseny de la instal·lació de demanda. A aquest efecte, el titular d'una nova instal·lació de consum ha d'aportar, si s'escau, el certificat d'instal·lació emès per l'instal·lador o l'empresa instal·ladora autoritzada de conformitat amb el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.

f. Les condicions d'accés a les instal·lacions i les responsabilitats derivades.

g. La submissió a la normativa aplicable sobre condicions tècniques de connexió i intercanvis d'informació i de qualitat de servei.

h. Les condicions específiques de restricció temporal del servei, si s'escau, i les finestres de manteniment.

i. En cas de disposar d'un permís d'accés flexible, s'ha de fer referència a les condicions d'accés que estableixen els permisos d'accés flexible esmentats.

j. La durada del contracte i les condicions de renovació.

k. Les causes de rescissió o modificació del contracte, de conformitat amb la normativa aplicable establerta.

Article 12. *Tramitació de la connexió a la xarxa i posada en servei.*

1. Es pot efectuar la connexió a la xarxa quan es disposi dels contractes, les autoritzacions administratives i les notificacions que siguin aplicables segons la normativa vigent, i sempre que el permís d'accés i de connexió estigui en vigor.

2. Així mateix, amb caràcter previ a la connexió, el sol·licitant ha de remetre els esquemes unifilars de la instal·lació objecte dels permisos i les característiques dels dispositius de maniobra i protecció necessaris per a la solució d'alimentació elèctrica del nou subministrament elèctric.

3. En l'ordre tècnic, en relació amb la documentació i la posada en servei de les instal·lacions elèctriques del titular del permís d'accés i de connexió relacionades amb la demanda elèctrica, així com de les seves verificacions i inspeccions, cal atènyer-se al que disposa la normativa vigent de seguretat industrial que afecta les instal·lacions esmentades, segons que correspongui i en particular:

a) Per a instal·lacions d'alta tensió, cal atènyer-se al que estableixen els articles 14, 20 i 21 i les ITC-RAT 22 i ITC-RAT 23 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.

b) Per a instal·lacions de línies d'alta tensió, cal atènyer-se al que estableixen els articles 15, 20 i 21 i les ITC-LAT 04 i ITC-LAT 05 del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

c) Per a instal·lacions de baixa tensió, cal atènyer-se al que estableixen els articles 14, 18 i 21 i les ITC-BT 04 i ITC-BT 05 del Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques complementàries (ITC) BT 01 a BT 51.

4. La posada en servei d'una instal·lació, així mateix, comporta la instal·lació dels equips de mesura i protecció, la verificació de la capacitat de compliment dels requisits establerts per a cada tipologia d'accés flexible i l'energització de la instal·lació elèctrica.

Les instal·lacions de demanda incloses dins de l'àmbit d'aplicació dels reglaments europeus pels quals es defineixen els codis de xarxa de connexió han de complir els

requisits de connexió que s'hi estableixen, així com el que estableix la normativa nacional per a la seva implementació.

5. En cas de disconformitat amb les deficiències comunicades, el titular del permís d'accés i de connexió o el titular de la xarxa poden sol·licitar a l'òrgan de l'administració competent, d'acord amb els criteris que recull l'article 33.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, la resolució de les discrepàncies i, si s'escau, la realització de les inspeccions necessàries.

CAPÍTOL V

Transparència i procediment de desenvolupament

Article 13. Plataforma de gestió i de seguiment dels expedients de permisos d'accés i de connexió.

1. Les plataformes web que estableix l'article 5.3 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, han de tenir el contingut mínim que preveuen els articles 14, 15, 16 i 17.

2. La tramitació a través de la plataforma de les sol·licituds de distribuïdors aigua avall s'ha d'efectuar de manera diferenciada a les de la resta de les sol·licituds de demanda a través d'un accés propi o apartat específic per a distribuïdors.

3. Els gestors de xarxes de distribució poden donar compliment al que preveu aquest article mitjançant una plataforma gratuïta de publicació conjunta, accessible des de cadascuna de les plataformes web dels gestors que comparteixin la plataforma esmentada, cas en què, a la informació que enumeren els articles 14, 15, 16 i 17, s'hi ha d'afegir la xarxa de distribució concreta en què s'ubica el nus en qüestió.

Si s'opta per la publicació a través de plataformes conjuntes, la responsabilitat última de la veracitat de la informació publicada, així com de la seva actualització dins el termini establert i en la forma pertinent, és de l'empresa gestora de les xarxes de distribució de la capacitat en qüestió, sense que se'n pugui traspasar l'obligació o la responsabilitat al titular de la plataforma de publicació esmentada.

4. L'incompliment d'aquestes obligacions d'informació es pot sancionar d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 24/2013, de 26 de desembre.

5. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pot modificar mitjançant una resolució el contingut de la plataforma web que regula aquest capítol.

Article 14. Informació d'expedients per a infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric.

1. Les plataformes web que regula l'article 13 han d'estar dotades de la capacitat i les eines necessàries per facilitar la gestió íntegra dels expedients d'accés a la xarxa per a la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric, fins i tot els expedients que no hagin de sol·licitar el permís d'accés i de connexió.

El contingut mínim de la plataforma, que ha de regular una resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, previ tràmit d'audiència, ha de ser el necessari per facilitar la gestió íntegra d'aquests expedients en les fases següents:

- a) La sol·licitud de permís d'accés i de connexió o la indicació d'instal·lacions exemptes.
- b) La informació de la fase d'execució.
- c) La legalització.
- d) Les verificacions del distribuïdor.
- e) Les notificacions operacionals.

Article 15. *Gestió dels expedients d'atorgament dels permisos d'accés i de connexió de les instal·lacions de demanda.*

Les plataformes a què es refereix l'article 13 han de permetre la tramitació del procediment d'atorgament dels permisos d'accés i de connexió i han de contenir la informació següent:

1. Totes i cadascuna de les fases de tramitació de l'expedient es poden visualitzar de manera ordenada, la qual cosa permet la coordinació completa del procediment d'atorgament dels permisos d'accés i de connexió. En particular, ha de recollir les fases següents:

- a) La presentació de la sol·licitud.
- b) La recepció de la sol·licitud.
- c) La informació sobre si s'ha de seguir el procediment normal o l'abreujat.
- d) La fase d'esmena.
- e) L'admissió o la no admissió a tràmit de la sol·licitud.
- f) La fase d'anàlisi de la sol·licitud. La determinació d'afecció a xarxa d'aigua amunt i remesa, si s'escau, al gestor aigua amunt.
- g) Si s'escau, la notificació de la suspensió del procediment, en virtut del que estableix l'article 20 *quater*.1.c) del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, i la possibilitat de desistiment.
- h) El resultat de l'anàlisi de la sol·licitud pel gestor de la xarxa amb l'acceptació o la denegació de la sol·licitud.
- i) La proposta prèvia al sol·licitant. La sol·licitud de revisió de la proposta prèvia, si s'escau.
- j) L'acceptació o no de la proposta prèvia pel sol·licitant. Quan correspongui, la signatura de l'acord de pagament que regula l'article 14.9 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.
- k) L'emissió del permís d'accés i de connexió pel gestor de la xarxa.
- l) L'acreditació, si s'escau, del pagament del valor de la inversió de les actuacions en la xarxa que regula l'article 25.1 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.
- m) La formalització, si s'escau, del contracte d'encàrrec de projecte:
 - i. La sol·licitud del contracte d'encàrrec.
 - ii. La recepció del contracte d'encàrrec.
 - iii. L'acceptació del contracte d'encàrrec.
 - iv. L'execució del contracte d'encàrrec. La data d'inici prevista, la data de finalització prevista, la data real d'inici i la data real de finalització.
 - v. L'execució de la resta dels pagaments addicionals.
- n) Per a sol·licituds en xarxes de distribució, en cas de desenvolupar instal·lacions de nova extensió de xarxa, per empresa instal·ladora habilitada:
 - i. L'enviament del projecte de les instal·lacions a desenvolupar al titular de la xarxa per part de l'usuari o del seu representant, juntament amb el seu programa d'execució.
 - ii. La recepció del projecte.
 - iii. La fase d'esmena.
 - iv. L'acceptació del projecte.
 - v. L'execució del projecte.
 - vi. La finalització del projecte.
 - vii. La verificació de les instal·lacions de nova extensió de xarxa.
 - viii. La fase d'esmena.
 - ix. L'acceptació de l'execució del projecte.
 - x. La signatura de la documentació de formalització de la cessió.

ñ) En cas que les instal·lacions de nova extensió de xarxa siguin desenvolupades per l'empresa distribuïdora, hi són aplicables les lletres i, v, vi, vii i x.

o) La formalització, si s'escau, del contracte tècnic d'accés.

p) Per a sol·licituds en xarxes de distribució, la informació sobre convenis de rescabament.

i. La indicació de les instal·lacions que poden ser susceptibles de rescabament.

ii. La signatura, si s'escau, del conveni de rescabament.

2. El subjecte encarregat de la realització de cadascuna de les fases anteriors: s'hi ha d'explicitar, de manera clara i concisa, qui la duu a terme, els terminis que hi siguin aplicables i la informació concreta que s'ha d'aportar en cadascuna de les fases esmentades i la data prevista i real d'execució.

3. El canal que permeti al sol·licitant la possibilitat d'efectuar una sol·licitud d'informació sobre l'estat de l'expedient, que garanteixi la comunicació àgil amb el gestor de la xarxa en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient. Aquestes sol·licituds i respostes han de quedar registrades i etiquetades amb la data i l'hora i el contingut.

4. L'apartat de preguntes freqüents, queixes, reclamacions i incidències en relació amb els expedients dels permisos d'accés i de connexió a la xarxa de les instal·lacions esmentades. S'ha d'habilitar un canal de comunicació específic per a cadascuna de les fases de tramitació de l'expedient següents, on han de quedar registrades totes les comunicacions que es produeixin entre les parts:

a) La sol·licitud dels permisos d'accés i de connexió.

b) La concessió i la tramitació dels permisos d'accés i de connexió.

c) El desenvolupament d'instal·lacions de nova extensió / reforços de xarxa.

d) La connexió a la xarxa.

5. La plataforma web ha de permetre descarregar en format electrònic l'estat de la totalitat dels expedients d'un mateix titular.

6. Abans del 31 de gener de cada any, els gestors de la xarxa de transport i de distribució han de remetre a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència la relació de sol·licituds d'accés i de connexió denegades l'any anterior per subestació elèctrica, agregades per tipologia de sol·licitud (consumidor industrial, punts de recàrrega, instal·lació d'emmagatzematge, ports i d'altres que s'estableixin mitjançant una resolució), potències sol·licitades i causes de denegació. Aquesta informació s'ha de publicar a la plataforma web de l'article 13 i s'ha de comunicar a les comunitats autònomes i al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

El contingut i el format per a la presentació de la informació esmentada s'han d'establir mitjançant una resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, previ tràmit d'audiència.

Article 16. *Publicació de la informació sobre la capacitat d'accés dels nusos.*

1. En virtut del que preveuen l'article 33.9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i l'article 5.4 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, els gestors de les xarxes de transport i de distribució han de mantenir un registre en relació amb les subestacions que operen, en cadascuna de les seves barres de tensió superior a 1 kV, i han de publicar a la seva pàgina web la informació següent relativa a cadascuna de les barres esmentades:

a) La denominació.

b) La georeferenciació.

c) La província.

d) El nivell de tensió.

e) La capacitat total d'accés ferma de demanda en el nus esmentat.

f) La capacitat d'accés de demanda ocupada, tenint en compte la capacitat connectada, amb permisos en vigor i amb estudi de capacitat favorable.

g) La capacitat d'accés de demanda de sol·licituds admeses a tràmit i pendents d'avaluació de capacitat.

h) La capacitat disponible en el nus esmentat.

i) La capacitat d'emmagatzematge corresponent a la potència màxima que es pot absorbir de la xarxa en el punt de connexió aplicant un perfil específic per a aquestes instal·lacions.

Aquesta informació s'ha d'actualitzar almenys una vegada cada mes.

2. Les referències a la capacitat d'accés s'han de referir a la capacitat d'accés ferma i no pertorbadora a l'efecte de la qualitat d'ona. La capacitat d'accés flexible es pot publicar en els termes que estableixin les especificacions de detall. Les especificacions de detall que preveu l'article 18 han de concretar el procediment a seguir per determinar les diferents capacitats d'accés d'aquest article.

3. En el cas de les subestacions d'una tensió superior a 66 kV, les capacitats que especifiquen els apartats e), f), g), h) i i) de l'apartat 1 han d'estar desagregades per posició de connexió, amb la indicació, si en té, de l'ús. Aquesta informació s'ha d'actualitzar almenys una vegada cada mes.

4. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pot, mitjançant una resolució, previ tràmit d'audiència, modificar els l·lindars de tensió i la informació a facilitar que esmenta aquest article.

Article 17. *Informació addicional sobre l'accés i la connexió a la xarxa.*

1. Mitjançant una resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, previ tràmit d'audiència, s'ha d'aprovar la informació addicional relacionada amb els processos d'accés i de connexió a la xarxa que s'han de facilitar en les plataformes a què es refereix l'article 13.

2. Sense perjudici d'això, les plataformes han de contenir la informació addicional següent:

a) La potència de curtcircuit en punts frontera distribució-distribució i transport-distribució.

b) Els l·lindars de potència a connectar segons el nivell de tensió.

c) La informació indicativa i no vinculant sobre connexions elèctriques i altres actuacions necessàries per atendre el subministrament fins a la connexió i posada en servei que no estiguin recollits en els articles 15 i 16 d'aquesta Circular:

i. La indicació de les instal·lacions que estiguin exemptes de sol·licitar permís d'accés i de connexió.

ii. La indicació de les instal·lacions que es poden acollir al procediment abreujat. A aquest efecte, es pot desenvolupar un formulari que detecti si el sol·licitant es pot acollir o no al procediment esmentat.

iii. Les notificacions necessàries dins del Reial decret 647/2020, de 7 de juliol, pel qual es regulen aspectes necessaris per a la implementació dels codis de xarxa de connexió de determinades instal·lacions elèctriques, i l'Ordre TED/749/2020, de 16 de juliol, per la qual s'estableixen els requisits tècnics per a la connexió a la xarxa necessaris per a la implementació dels codis de xarxa de connexió.

iv. La informació sobre les instal·lacions exemptes de subscriure el contracte tècnic d'accés.

v. La necessitat de complir els requisits de seguretat industrial, concretament i segons que correspongui, s'ha d'atenir al que disposen el Reial decret 337/2014, de 9 de maig; el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer.

vi. Les indicacions sobre els equips de mesura i configuracions de mesura. La normativa, la definició de punt frontera, el tipus de punt frontera, les característiques dels equips i, si s'escau, la inspecció i la verificació i l'alta en el sistema de mesures.

vii. L'enllaç web als procediments d'operació vigents i aplicables per a les instal·lacions amb connexió a la xarxa de transport.

viii. Les especificacions particulars i els projectes tipus de les empreses de transport i de distribució d'energia elèctrica aprovades i publicades dins de l'àmbit normatiu de la seguretat industrial.

ix. L'enllaç web a les últimes guies aprovades per l'IDAE en matèria d'accés i de connexió.

d) L'enllaç als plans d'inversió amb un informe favorable de les comunitats autònomes sempre que siguin públics i als plans aprovats per l'Administració General de l'Estat.

Article 18. *Procediment d'aprovació d'especificacions de detall.*

1. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha d'aprovar mitjançant una resolució les especificacions de detall que puguin ser necessàries per desenvolupar la metodologia i les condicions de l'accés i de la connexió a les xarxes de transport i de distribució que estableix aquesta Circular, incloent-hi les que puguin ser necessàries per adaptar els criteris que estableixen els annexos a les particularitats de les xarxes de transport i de distribució i de la nova demanda.

2. Quan, en el marc de les competències assignades a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, sigui necessari aprovar o modificar aquestes especificacions de detall, s'hi ha d'aplicar el procediment següent:

a) La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de constituir un grup de treball i n'ha de definir la composició i el funcionament.

b) El gestor de la xarxa de transport i els gestors de les xarxes de distribució a partir de les conclusions del grup de treball han d'elaborar sengles propostes d'especificacions de detall aplicables respectivament a les xarxes de transport i de distribució.

c) El gestor de la xarxa de transport i els gestors de les xarxes de distribució han de consultar els subjectes i els agents afectats sobre les seves propostes, durant un període no inferior a un mes, llevat que un termini menor estigui justificat degudament per raons d'urgència.

d) El gestor de la xarxa de transport i els gestors de les xarxes de distribució han de remetre a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, d'ofici o a requeriment seu, les propostes necessàries per a la implementació de les especificacions de detall, incloent-hi una memòria justificativa raonada degudament de la inclusió o no dels punts de vista de les consultes respectives a què es refereix l'apartat anterior. El gestor de la xarxa de transport i els gestors de les xarxes de distribució han de publicar les seves propostes i memòries justificatives respectives a la seva pàgina web.

e) En cas que les propostes dels gestors de la xarxa no compleixin les condicions necessàries per aprovar-les, o quan estigui justificat degudament, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pot iniciar un procediment a l'efecte d'elaborar una nova proposta comptant amb la participació dels diferents agents involucrats.

f) La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de desenvolupar la proposta de les especificacions de detall que ha de remetre al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic perquè, en el marc de les seves competències, en pugui emetre l'informe en els termes que preveu l'article 80.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

g) Les especificacions de detall s'han d'aprovar mitjançant una resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, previ tràmit d'audiència. Les resolucions que aprovi la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en virtut d'aquest article s'han de publicar en el «Butlletí Oficial de l'Estat» d'acord amb el que estableix l'últim paràgraf de l'article 7.1 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

3. Sense perjudici del que estableix l'apartat anterior, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de publicar a la seva pàgina web les resolucions aprovades en virtut d'aquest article que estiguin en vigor.

Disposició addicional primera. *Còmput de terminis.*

A l'efecte del còmput de terminis d'aquesta Circular, cal atènyer-se al que preveu la disposició addicional segona del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.

Disposició addicional segona. *Nous models de demanda.*

Amb caràcter general, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pot aprovar, mitjançant una resolució, d'acord amb l'article 18, noves especificacions de detall o requeriments per a nous models de demanda que puguin sorgir com a desplegament de les normatives estatals o comunitàries, sempre que se'n justifiqui la necessitat de la inclusió per les seves característiques tècniques especials i s'estableixin com a subjectes participants en el subministrament que defineix l'article 6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre.

Disposició addicional tercera. *Procediments d'operació del sistema.*

L'operador del sistema ha de revisar en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de les especificacions de detall que preveu l'article 18 els procediments d'operació del sistema i ha de remetre, si s'escau, una proposta per adaptar-los al contingut d'aquesta Circular.

Disposició addicional quarta. *Procediment d'operació de distribució.*

En el termini màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Circular, els gestors de les xarxes han de presentar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència les propostes necessàries per a l'elaboració d'un procediment d'operació de distribució per tal de flexibilitzar l'operació de les xarxes esmentades i solucionar les congestions existents mitjançant les eines necessàries per fer-ho.

Disposició transitòria primera. *Permisos d'accés i de connexió flexible.*

No es poden sol·licitar ni concedir permisos de capacitat d'accés flexible fins que no s'aprovi mitjançant una resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència el desplegament normatiu que en permeti l'aplicació completa.

Disposició transitòria segona. *Sol·licituds de permís d'accés i de connexió a la xarxa.*

Els criteris per avaluar l'existència o no de capacitat d'accés, la viabilitat del punt de connexió i la influència en la xarxa d'aigua amunt de les sol·licituds que s'efectuïn abans de l'aplicació de les especificacions de detall que regula l'article 18 són els criteris tècnics de seguretat, regularitat, qualitat de subministrament i de sostenibilitat i eficiència econòmica del sistema elèctric, segons estableix l'article 33.2 de la Llei del sector elèctric, utilitzats a l'entrada en vigor d'aquesta Circular.

Disposició final primera. *Modificació de la Circular 1/2021, de 20 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableixen la metodologia i les condicions de l'accés i de la connexió a les xarxes de transport i de distribució de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica.*

La Circular 1/2021, de 20 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableixen la metodologia i les condicions de l'accés i de la

connexió a les xarxes de transport i de distribució de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica, queda modificada de la manera següent:

1. Se suprimeix l'apartat c) de l'article 3.2.
2. Es modifica l'article 3.2.d.v), amb la dicció següent:

«v) En cas de disposar d'elements d'acumulació d'energia elèctrica, la descripció dels elements esmentats, inclosa la seva capacitat d'emmagatzematge. Així mateix, s'hi ha d'indicar expressament si la configuració de la instal·lació per a la qual se sol·liciten els permisos permet el consum d'energia elèctrica de la xarxa.»
3. S'afegeix un apartat 9 a l'article 6, amb la redacció següent:

«9. En el cas d'instal·lacions d'emmagatzematge, la sol·licitud també ha d'incloure la informació pertinent des del punt de vista de la demanda d'acord amb la Circular de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableixen la metodologia i les condicions de l'accés i de la connexió a les xarxes de transport i de distribució de les instal·lacions de demanda d'energia elèctrica.»
4. S'afegeix un apartat 2 a l'article 7, amb la redacció següent:

«2. En el cas d'instal·lacions d'emmagatzematge, els permisos d'accés i de connexió de la demanda han de reflectir les condicions corresponents a la demanda d'aquestes instal·lacions d'acord amb la Circular de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableixen la metodologia i les condicions de l'accés i de la connexió a les xarxes de transport i de distribució de les instal·lacions de demanda d'energia elèctrica.»
5. Es modifica l'apartat 1.d) de l'article 12, que queda redactat de la manera següent:

«1.d) La capacitat d'accés disponible, desagregada per posició de connexió. Addicionalment, s'hi ha d'especificar la capacitat d'accés disponible per a instal·lacions d'emmagatzematge stand-alone, és a dir, les no associades a cap tecnologia de generació d'energia elèctrica.

La capacitat esmentada s'ha de publicar en el termini màxim que estableixi la resolució de la CNMC que fixi les condicions per fer els càlculs de la capacitat d'accés esmentada.»
6. S'hi afegeix un article 12 *bis*, que queda redactat de la manera següent:

«Article 12 bis. *Informació d'expedients per a instal·lacions d'autoconsum.*

 1. Les plataformes web que regula l'article 5.3 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, han d'estar dotades de la capacitat i les eines necessàries per facilitar la gestió íntegra dels expedients d'accés a la xarxa per a instal·lacions d'autoconsum, fins i tot els que no han de sol·licitar el permís d'accés i de connexió.

El contingut mínim per facilitar la gestió íntegra d'aquests expedients, que ha de regular una resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, previ tràmit d'audiència, ha de ser el necessari per facilitar la gestió íntegra d'aquests expedients en les fases següents:

 - a) La sol·licitud de permís d'accés i de connexió o la indicació d'instal·lacions exemptes.
 - b) La informació de la fase d'execució.
 - c) La legalització.
 - d) Les verificacions del distribuïdor.
 - e) Les notificacions operacionals.

2. Per a les instal·lacions d'autoconsum que han de sol·licitar permís d'accés i de connexió de generació en relació amb els subapartats a) i b) de l'apartat anterior, la plataforma ha d'incloure totes i cadascuna de les fases de tramitació de l'expedient que es poden visualitzar de manera ordenada i ha de permetre la coordinació completa de l'expedient, amb la recollida dels passos següents:

- a) La presentació de la sol·licitud.
- b) La recepció de la sol·licitud.
- c) La informació sobre si s'ha de seguir el procediment normal o l'abreujat.
- d) La fase d'esmena.
- e) L'admissió o la no admissió a tràmit de la sol·licitud.
- f) El pagament dels estudis d'accés i de connexió.
- g) La fase d'anàlisi de la sol·licitud.
- h) El resultat de l'anàlisi de la sol·licitud pel gestor de la xarxa amb l'acceptació o la denegació de la sol·licitud.
- i) La proposta prèvia al sol·licitant. La sol·licitud de revisió de la proposta prèvia, si s'escau.
- j) L'acceptació o no de la proposta prèvia pel sol·licitant. Quan correspongui, la signatura de l'acord de pagament que regula l'article 14.9 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.
- k) L'emissió del permís d'accés i de connexió pel gestor de la xarxa.
- l) L'acreditació, si s'escau, del pagament del valor de la inversió de les actuacions en la xarxa que regula l'article 25.1 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.
- m) La formalització, si s'escau, del contracte d'encàrrec de projecte:
 - i. La sol·licitud del contracte d'encàrrec.
 - ii. La recepció del contracte d'encàrrec.
 - iii. L'acceptació del contracte d'encàrrec.
 - iv. L'execució del contracte d'encàrrec. La data d'inici prevista, la data de finalització prevista, la data real d'inici i la data real de finalització.
 - v. L'execució de la resta dels pagaments addicionals.
- n) En sol·licituds a la xarxa de distribució, en cas de desenvolupar instal·lacions de nova extensió de xarxa, per empresa instal·ladora habilitada:
 - i. L'enviament del projecte de les instal·lacions a desenvolupar al titular de la xarxa per part de l'usuari o del seu representant, juntament amb el seu programa d'execució.
 - ii. La recepció del projecte.
 - iii. La fase d'esmena.
 - iv. L'acceptació del projecte.
 - v. L'execució del projecte.
 - vi. La finalització del projecte.
 - vii. La verificació de les instal·lacions de nova extensió de xarxa.
 - viii. La fase d'esmena.
 - ix. L'acceptació de l'execució del projecte.
 - x. La signatura de la documentació de formalització de la cessió.
- o) En cas que les instal·lacions de nova extensió de xarxa siguin desenvolupades per l'empresa distribuïdora, hi són aplicables les lletres i, v, vi, vii i x.
- p) La formalització, si s'escau, del contracte tècnic d'accés.

3. En cadascuna de les fases s'ha d'incloure una explicació breu de les actuacions a efectuar, el subjecte encarregat de la realització, els terminis que hi siguin aplicables i la informació concreta que s'hi ha d'aportar i la data prevista i real d'execució.

4. La plataforma ha de disposar d'un canal que permeti al sol·licitant la possibilitat d'efectuar una sol·licitud d'informació sobre l'estat de l'expedient, que garanteixi la comunicació àgil amb el gestor de la xarxa en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient. Aquestes sol·licituds i respostes han de quedar registrades i etiquetades amb la data i l'hora i el contingut.
5. La informació addicional que regula l'article 17.2.c) de la Circular de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableixen la metodologia i les condicions de l'accés i de la connexió a les xarxes de transport i de distribució de les instal·lacions de demanda d'energia elèctrica, també ha d'estar disponible, de manera diferenciada, per a les instal·lacions d'autoconsum.»
7. Es modifica l'apartat 2 de l'article 13, que queda redactat de la manera següent:
- «2. Quan, en el marc de les competències assignades a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, sigui necessari aprovar aquestes especificacions de detall, s'hi ha d'aplicar el procediment següent:
- a) A requeriment de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, i sota la seva supervisió, l'operador del sistema ha d'organitzar un grup de treball amb la participació dels subjectes i agents interessats en el desplegament de les propostes que s'efectuïn en el marc d'aquesta Circular. Entre les parts interessades s'ha de comptar amb els gestors de les xarxes de transport i distribució, a més dels generadors i els seus representants.
- Com a conseqüència del grup de treball, els gestors de les xarxes de transport i de distribució han de presentar a l'operador del sistema les propostes necessàries per a la implementació de les especificacions de detall. Les propostes esmentades les ha de publicar l'operador del sistema a la seva pàgina web durant un període no inferior a un mes, en què els subjectes i agents interessats hi poden enviar els comentaris corresponents.
- b) L'operador del sistema ha de remetre a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència les propostes resultants, incloent-hi una memòria justificativa raonada degudament de la inclusió o no dels comentaris rebuts.
- c) En cas que la proposta de l'operador no compleixi les condicions necessàries per aprovar-la, o quan estigui justificat degudament, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pot iniciar un procediment a l'efecte d'elaborar una nova proposta comptant amb la participació dels diferents agents involucrats.
- d) A partir de la informació que recull l'apartat anterior, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha d'enviar una proposta de resolució al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic perquè, en el marc de les seves competències, en pugui emetre l'informe en els termes que preveu l'article 80.4 la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- e) Les especificacions de detall s'han d'aprovar mitjançant una resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, previ tràmit d'audiència. La resolució que aprovi la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en virtut d'aquest article s'ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l'Estat» d'acord amb el que estableix l'últim paràgraf de l'article 7.1 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.»
8. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de la disposició addicional segona i s'introdueix un nou apartat 6 a la mateixa disposició, amb la redacció següent:
- «3. Es fixa en 10 MW el valor a superar per la suma de potències a considerar per determinar la influència en la xarxa de transport de la connexió a la xarxa de distribució, de conformitat amb el que estableix l'apartat 1 de l'annex III. En els territoris no peninsulars, aquest valor és d'1 MW. Les potències considerades en el còmput han d'estar referides a la capacitat d'accés i no a la

potència instal·lada. No obstant això, el còmput només s'ha d'efectuar quan la capacitat d'accés de la sol·licitud objecte d'estudi sigui superior a 5 MW (o superior a 0,5 MW en els territoris no peninsulars).

4. Es fixa en 5 MW el valor a superar per la suma de potències a considerar per determinar la influència en una xarxa de distribució de la connexió en una altra xarxa de distribució connectada a la primera, de conformitat amb el que estableix l'apartat 2.a) de l'annex III. En els territoris no peninsulars, aquest valor és de 0,5 MW. Les potències considerades en el còmput han d'estar referides a la capacitat d'accés i no a la potència instal·lada. No obstant això, el còmput només s'ha d'efectuar quan la capacitat d'accés de la sol·licitud objecte d'estudi sigui superior a 500 kW (o superior a 100 kW en els territoris no peninsulars).

[...]

6. A l'efecte dels apartats 3 i 4 d'aquesta disposició, quan diverses sol·licituds es puguin considerar com una agrupació de conformitat amb la definició de l'article 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, la capacitat d'accés de cada sol·licitud s'entén referida a la suma total de les capacitats d'accés de les sol·licituds de l'agrupació a la qual pertany.»

9. S'afegeix un apartat 6 a l'annex I, amb la dicció següent:

«6. La capacitat d'accés des del punt de vista de demanda de les instal·lacions d'emmagatzematge s'ha de determinar segons els criteris que estableixen els annexos III i V de la Circular de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableixen la metodologia i les condicions de l'accés i de la connexió a les xarxes de transport i de distribució de les instal·lacions de consum d'energia elèctrica.»

10. S'hi afegeix una disposició transitòria segona. Aplicabilitat d'alguns articles.

L'article 12 *bis*.2.f) no és aplicable mentre la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència no determini la quantia dels pagaments per estudis d'accés i de connexió d'acord amb el que preveu l'article 14.9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre.

A aquest efecte, els gestors de les xarxes de transport i de distribució han de remetre a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència la informació necessària per establir les condicions econòmiques dels estudis d'accés i de connexió d'acord amb els formats i el nivell de desglossament que aquesta determini.

Disposició final segona. *Entrada en vigor.*

Aquesta Circular entra en vigor en el termini de tres mesos des de l'endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Els gestors de la xarxa tenen un termini de deu mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Circular per adaptar els continguts de les plataformes web que defineix l'article 5.3 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, al que regula l'article 15 d'aquesta Circular.

Els gestors de la xarxa tenen un termini de deu mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Circular per adaptar els continguts de les plataformes web que defineix l'article 5.3 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, al que regula l'article 12 *bis*.2 de la Circular 1/2021, de 20 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableixen la metodologia i les condicions de l'accés i de la connexió a les xarxes de transport i de distribució de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica.

L'obligació de publicació d'informació de l'article 16 i 17 és efectiva des del moment en què s'estableixi en les especificacions de detall.

Madrid, 27 de setembre de 2024.—La presidenta de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, Cani Fernández Vicién.

ANNEX I**Contingut de la sol·licitud d'accés i de connexió**

1. El contingut de la sol·licitud d'accés i de connexió a les xarxes de transport i de distribució per part de la demanda d'energia elèctrica ha de ser:

a) La identificació del sol·licitant de manera unívoca. Com a mínim ha d'incloure: el nom, els cognoms i el NIF o el número de passaport, així com totes les dades de contacte necessàries per garantir el procés de notificacions i de comunicacions.

A aquest efecte, s'hi ha d'incloure una adreça de correu electrònic als efectes de notificacions en aquest procés. Només per al cas dels sol·licitants que siguin persones físiques, si no es disposa d'una adreça de correu electrònic, s'hi ha de proporcionar una adreça de correu postal física i s'hi han d'incorporar totes les dades de contacte necessàries per garantir el procés de notificacions i de comunicacions.

En els casos en què el sol·licitant sigui una persona jurídica, se li han de requerir, addicionalment al que exposa el paràgraf anterior, la raó social i el NIF d'aquesta.

b) La identificació del representant (si escau). En cas que la sol·licitud es tramiti a través d'un representant, s'hi ha d'aportar l'autorització del sol·licitant perquè actuï en representació seva, amb el detall de l'abast. De la mateixa manera, s'hi han d'incloure totes les dades necessàries per a la identificació unívoca del representant, entre els quals s'han d'incloure, almenys: el nom, els cognoms, el NIF o el número de passaport del representant, el telèfon de contacte, així com una adreça de correu electrònic.

c) La capacitat d'accés ferma i, si s'escau, la capacitat d'accés flexible sol·licitada.

d) La identificació de la ubicació de la instal·lació per a la qual se sol·liciten els permisos d'accés i de connexió, amb la indicació de la referència cadastral de l'emplaçament amb les excepcions que regula l'article 40.2 i 40.3 del Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari. En els casos de sol·licituds d'augment de potència, amb contracte econòmic d'accés (ATX) en vigor, el codi universal de punt de subministrament (CUPS).

e) Per a les sol·licituds d'accés i de connexió a la xarxa de distribució, el camp específic per a la sol·licitud o no del pressupost econòmic de les instal·lacions necessàries per dur a terme la connexió, sobre les quals el titular de la xarxa no té l'obligació de desenvolupament. En aquest sentit, els models de sol·licitud han d'incloure un camp específic a completar pel sol·licitant, en què, d'acord amb el que estableix l'article 12.7 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, el sol·licitant mostri, de manera inequívoca, el desig o la negativa a sol·licitar el pressupost econòmic de les instal·lacions que, de conformitat amb la normativa en vigor, no tingui l'obligació de desenvolupar el titular de la xarxa.

Aquest camp ha d'estar disponible, al seu torn, en els models de resposta als requeriments d'esmena i ha de ser susceptible de modificació per part del sol·licitant respecte de la sol·licitud inicial, i l'última versió d'informació d'aquest paràmetre és la que sigui considerada vàlida.

f) Per als casos que no siguin planejaments urbanístics, s'ha de lliurar una memòria tècnica descriptiva de la instal·lació del nou consum elèctric, que contingui, almenys, els elements següents:

i) La identificació de la tipologia d'instal·lació del nou subministrament elèctric.

ii) Les dades tècniques de la sol·licitud que incloguin el nombre de subministraments, l'ús final al qual es destina, el tipus de sol·licitud i la potència instal·lada unitària per subministrament. En cas de disposar d'elements d'acumulació d'energia elèctrica, la descripció de les característiques tècniques dels elements esmentats, incloent-hi la seva potència i capacitat d'emmagatzematge. Nombre de punts de recàrrega i la seva potència unitària, si escau. En totes les sol·licituds d'accés de potència superior a 20 MW i en totes aquelles en què sol·liciti capacitat d'accés flexible o accés a la xarxa de transport s'han d'aportar els perfils de funcionament esperat de la

instal·lació de demanda objecte de la sol·licitud. Per a les sol·licituds efectuades a la xarxa de transport, la potència i l'energia consumida de la xarxa (MW, MVar i GWh). El programa de previsió en l'horitzó de planificació en les situacions horàries i estacionals significatives, així com l'energia estimada anual (GWh).

iii) En el cas de sol·licituds d'instal·lacions de consum que incorporin generació associada, la capacitat d'accés sol·licitada pel consum i la capacitat d'accés sol·licitada per a la generació, així com totes les dades associades per a la seva avaluació i que defineix la normativa aplicable. Igualment, per a aquestes sol·licituds s'hi ha d'incloure un esquema unifilar simplificat amb el qual es pugui comprovar el compliment de les condicions aplicables en la normativa vigent a les instal·lacions d'autoconsum.

iv) La proposta d'ubicació i la definició de l'element frontera. En els casos de connexió a xarxes de baixa tensió, s'ha de remetre el pla amb la proposta d'ubicació de la caixa general de protecció (CGP).

g) Per al cas de planejaments urbanístics d'una o més parcel·les, es requereix:

i) El pla d'urbanització.

ii) Els paràmetres de l'ordenació urbanística (fitxes de planejament).

iii) Els paràmetres del sector (l'edificabilitat màxima del sector, la superfície del sector, la superfície computable del sector, l'índex d'edificabilitat bruta del sector, la densitat màxima d'habitatges, la reserva d'habitatge protegida, la reserva de dotació i zones verdes, les ràtios W/m² indústria, l'assignació de potència i la tensió per parcel·la).

iv) Els paràmetres de la parcel·la o l'edificació, amb la indicació, com a mínim, del tipus de consum (habitatges, indústria, comercial, de dotació, zones verdes...), de l'assignació de potència i del nivell de tensió proposat d'alimentació. Així mateix, s'hi ha d'indicar si es requereix preveure una potència mínima per a una possible alimentació alternativa en BT. En el cas d'habitatges, s'hi ha de detallar el nombre d'habitatges i el nivell d'electrificació. En els casos de connexió a xarxes de baixa tensió, el pla amb la proposta d'ubicació de la caixa general de protecció (CGP).

v) L'acreditació de l'agent urbanitzador seleccionat dins del planejament o responsable de l'actuació urbanitzadora.

vi) Per a les sol·licituds efectuades a la xarxa de transport, la potència i l'energia consumida de la xarxa (MW, MVar i GWh). El programa de previsió en l'horitzó de planificació en les situacions horàries i estacionals significatives, així com l'energia estimada anual (GWh).

h) El pla amb la proposta d'ubicació i les característiques del local/terreny per a centre de transformació o centre de seccionament en les sol·licituds en què sigui previsible la necessitat de la seva instal·lació i cessió al gestor de la xarxa de distribució.

i) La declaració responsable que la instal·lació ha de complir la normativa de qualitat de l'ona.

j) El contracte de propietat o d'arrendament, o l'acord d'ús de la parcel·la on se sol·liciten els permisos al gestor de la xarxa al que efectui la sol·licitud o el precontracte que condicioni la compra o l'arrendament a l'obtenció del permís d'accés.

k) Si s'escau, el document de l'òrgan competent en què s'indiqui que la garantia econòmica que regula l'article 23 *bis* del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, està constituïda adequadament. Així mateix, s'ha de remetre una còpia del resguard acreditatiu d'haver dipositat adequadament la garantia econòmica amb la informació que regula l'article 23 *bis* esmentat.

l) Si s'escau, les característiques tècniques de la instal·lació que s'hagin declarat en el concurs i que hagin servit per obtenir-hi puntuació.

m) El nivell de tensió del punt de connexió esperat a l'efecte de garanties.

2. El contingut de la sol·licitud d'accés i de connexió a la xarxa per part d'un altre distribuïdor i les xarxes de distribució tancades ha de ser:

- a) La identificació del sol·licitant i el mitjà de contacte segons el que indica l'apartat 1.a) i 1.b).
- b) La proposta de nus de la xarxa en què el sol·licitant demana el permís d'accés i de connexió.
- c) Les càrregues màximes previstes en el punt de connexió en el punt frontera.
- d) La demanda i generació esperada agregada amb perfils de funcionament amb un horitzó temporal d'almenys tres anys.
- e) El motiu de la sol·licitud.
- f) En el cas de les sol·licituds destinades a alimentar xarxes de distribució d'energia elèctrica tancades, es requereix l'autorització administrativa de la xarxa de distribució tancada d'acord amb el que estableix el Reial decret 314/2023, de 25 d'abril.

ANNEX II

Contingut de la sol·licitud d'accés i de connexió en el procediment abreujat

Les sol·licituds d'accés i de connexió que es puguin acollir al procediment abreujat han de tenir la informació que es detalla a continuació:

- a. La identificació del sol·licitant i les dades de contacte, de conformitat amb el detall, els termes i les condicions que estableix l'annex I, apartat 1.a).
- b. La identificació del representant (si escau), de conformitat amb el detall, els termes i les condicions que estableix l'annex I, apartat 1.b).
- c. La capacitat d'accés ferma i, si s'escau, la capacitat d'accés flexible sol·licitada.
- d. La identificació de la instal·lació de consum, de conformitat amb el detall, els termes i les condicions que estableix l'annex I, apartat 1.d).
- e. En les sol·licituds a la xarxa de distribució, el camp específic per a la sol·licitud del pressupost econòmic de les instal·lacions necessàries per dur a terme la connexió, sobre les quals el titular de la xarxa no té l'obligació de desenvolupament, en els termes i les condicions que estableix l'annex I, apartat 1.e).
- f. Les dades tècniques de la sol·licitud, el detall, els termes i les condicions màxims de la qual són els que estableix l'annex I, apartat 1.f). Els gestors de la xarxa poden penjar a la seva xarxa formularis tècnics per facilitar l'enviament d'aquesta informació.

ANNEX III

Criteris per avaluar la capacitat d'accés

L'avaluació de la capacitat d'accés per a instal·lacions de demanda amb connexió a la xarxa s'ha de basar en el compliment dels criteris tècnics de seguretat, regularitat i qualitat del subministrament del sistema elèctric que estableix la normativa vigent, així com dels criteris que inclouen aquest annex i les especificacions de detall que regula l'article 18. A aquest efecte, s'ha de fer un estudi específic que determini la potència màxima disponible en el punt de connexió esmentat per a una instal·lació concreta. L'estudi esmentat ha d'estar vinculat a la validesa de la proposta prèvia.

L'estudi específic pot determinar diferents capacitats d'accés en funció de les instal·lacions de demanda d'electricitat sol·licitants dels permisos.

En les especificacions de detall es poden establir criteris específics per a determinades sol·licituds, com les d'emmagatzematge.

1. Determinació del punt de connexió per avaluar la capacitat d'accés de la demanda en la xarxa de distribució d'electricitat.

La determinació del punt de connexió sobre el qual s'ha de fer l'estudi l'ha d'establir el gestor de la xarxa i ha de complir els requisits que regulen aquesta Circular i els seus annexos i/o especificacions de detall.

Per determinar l'elecció del punt de connexió sobre el qual s'ha de fer l'estudi de capacitat d'accés, s'han de considerar els punts de la xarxa de distribució més propers a la ubicació de la demanda a atendre que puguin ser viables de conformitat amb la normativa vigent.

S'ha de dur a terme l'anàlisi en les xarxes amb un nivell de tensió igual o inferior de la zona en què s'ubica el subministrament. En cas que no es disposi de capacitat, s'ha d'ampliar l'anàlisi a xarxes amb un nivell de tensió superior, en un ordre estrictament ascendent, i s'ha d'ampliar l'àmbit zonal.

La zona en què s'hagi d'efectuar l'estudi s'ha de definir en les especificacions de detall.

Quan es tracti de sol·licituds de consumidors que sol·liciten una connexió a punts d'una tensió superior a 1 KV o punts de recàrrega, s'ha de donar alguna proposta de punt de connexió, encara que es trobi fora de la zona d'estudi, indicant-hi els reforços de xarxa necessaris i si hi ha en tramitació altres sol·licituds d'accés i de connexió amb millor ordre de prelació.

Aquest apartat no és aplicable a les sol·licituds d'un distribuïdor aigua avall a la xarxa de distribució d'electricitat d'un distribuïdor aigua amunt.

2. Dades de partida per avaluar la capacitat d'accés en les xarxes.

L'estudi per determinar la capacitat d'accés a les xarxes s'ha de fer tenint en compte el següent:

a) Les instal·lacions de generació i de demanda, incloent-hi els emmagatzematges, connectades o amb permisos d'accés i de connexió vigents, amb capacitat d'accés ferma o flexible, tant en aquest punt de connexió com en els nusos restants d'aquesta xarxa o altres xarxes amb influència en el punt de connexió esmentat. La influència esmentada s'ha de determinar atenent el que disposen les especificacions de detall.

b) Les instal·lacions de generació i de demanda, incloent-hi els emmagatzematges, la sol·licitud de permís d'accés i de connexió de les quals tingui prelació temporal sobre la sol·licitud a avaluar, segons els criteris que estableix el Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, tant en aquest punt de connexió com en els nusos restants d'aquesta xarxa amb influència en el punt de connexió esmentat.

c) Les instal·lacions de la xarxa de transport existent i planificada de conformitat amb la planificació vigent de la xarxa de transport aprovada per l'Administració General de l'Estat.

d) Les instal·lacions de la xarxa de distribució existent i planificada de conformitat amb els plans d'inversió de les empreses distribuïdores aprovats per l'Administració General de l'Estat.

3. Les previsions de funcionament per avaluar la capacitat d'accés a les xarxes per a les instal·lacions existents, amb permisos concedits i per a la nova sol·licitud s'han de definir dins de les especificacions de detall, han d'estar disponibles a través de les plataformes web de l'article 13 i han de ser visibles en l'àrea que es determini dins de la plataforma esmentada per a la publicació de la capacitat disponible. Aquests criteris han de preveure:

a) D'acord amb la tipologia de la sol·licitud del permís d'accés i el nivell de tensió, es poden aplicar tècniques de caràcter probabilístic per fer els estudis de capacitat d'accés a la xarxa. S'ha de garantir un tractament homogeni de totes les sol·licituds per part de tots els gestors de la xarxa.

b) Es poden aplicar coeficients de simultaneïtat de xarxa i/o patrons de funcionament en funció de la naturalesa de la instal·lació, el nivell de tensió de connexió, el seu impacte en la xarxa i la seva condició de permís d'accés ferm o flexible. Per al

càlcul de capacitat per als projectes d'autoconsum i d'emmagatzematge, s'ha d'efectuar un càlcul tenint-ne en compte els patrons de funcionament.

c) Les hipòtesis de generació i de consum han de tenir en compte la millor informació disponible i s'han de concretar en les especificacions de detall. S'han de considerar les possibles variacions en el consum i en la generació d'instal·lacions existents que s'estableixin en les especificacions de detall, així com patrons de generació i de consum en funció de la tipologia de les instal·lacions.

D'acord amb la informació anterior, s'han d'establir les previsions de demanda i de generació per àrees geogràfiques i nivells de tensió.

4. Condicions de xarxa per avaluar la capacitat d'accés a les xarxes.

La determinació de la capacitat d'accés s'ha de valorar en funció de la tipologia del punt de connexió i de l'operació de la xarxa a la qual es connecta, de conformitat amb el que disposen les especificacions de detall corresponents.

Les condicions de xarxa en què s'ha de valorar la capacitat d'accés de la xarxa són:

a) En condicions de disponibilitat total de xarxa, complint els criteris de seguretat i funcionament establerts per a aquesta situació.

b) En condicions d'indisponibilitat de xarxa que comportin una pèrdua de la qualitat i la seguretat en els subministraments preexistents, estiguin connectats o amb permisos de connexió vigents que no es puguin defugir amb reduccions d'energia subministrada a demandes amb permisos d'accés flexible o altres figures connectades a la xarxa esmentada en els termes que estableixin les especificacions de detall.

c) En règims transitoris, complint les condicions de seguretat, regularitat i qualitat acceptables relatives al comportament dinàmic.

d) En altres règims que s'estableixin.

L'anàlisi feta ha d'incorporar criteris associats a la potència de curtcircuit, així com a l'estabilitat estàtica i dinàmica de la xarxa i qualitat de l'ona.

5. Especificitats per avaluar la capacitat d'accés d'un distribuïdor aigua avall a la xarxa de distribució d'electricitat d'un distribuïdor aigua amunt.

Els gestors de les xarxes de distribució han d'acordar el punt de connexió per fer l'estudi específic per determinar la capacitat d'accés d'una empresa distribuïdora connectada aigua avall.

A aquest efecte, el distribuïdor aigua avall ha de remetre en la seva sol·licitud una proposta de punt de connexió. La determinació del punt de connexió sobre el qual s'ha de fer l'estudi de capacitat d'accés ha de tenir en consideració els punts de la xarxa de distribució més propers a la ubicació de la sol·licitud del distribuïdor aigua avall que puguin ser viables, de conformitat amb la normativa vigent. En cas de discrepància, l'ha de resoldre l'òrgan competent de l'Administració.

El gestor de la xarxa de distribució aigua amunt ha de fer l'anàlisi en el punt de connexió sol·licitat i si no hi ha capacitat en les xarxes amb un nivell de tensió igual o inferior de la zona en què s'ubica la sol·licitud. En cas que no es disposi de capacitat, s'amplia l'anàlisi a xarxes amb un nivell de tensió superior, en un ordre estrictament ascendent. La falta de capacitat esmentada s'ha de justificar de manera detallada, identificant les causes que la restringeixen.

No és una causa de denegació de l'accés per part dels gestors de la xarxa de distribució aigua amunt que el distribuïdor aigua avall sol·liciti el reforç necessari de les seves xarxes per millorar-ne la qualitat de servei, sempre que aquest últim justifiqui mitjançant una declaració responsable que no compleix l'obligació de mantenir els nivells de qualitat zonal assignats a les zones on dugui a terme la seva activitat o declari zones on tinguin dificultat per al manteniment de la qualitat exigible.

En les especificacions de detall s'han d'establir els criteris específics per a l'avaluació d'aquestes sol·licituds.

6. Especificitats per avaluar la capacitat d'accés d'un distribuïdor aigua avall a la xarxa de transport.

L'estudi específic que estableix aquest annex, que s'ha de dur a terme a través de les especificacions de detall.

7. Criteris de seguretat i funcionament per a l'avaluació de les sol·licituds d'accés a la distribució.

L'estudi específic que estableix aquest annex, que s'ha de dur a terme a través de les especificacions de detall, ha de garantir que la demanda màxima per a la qual es fa l'estudi no produeixi sobrecàrregues en les xarxes de transport i distribució, segons que correspongui, ni que la tensió de la xarxa a què es connecta quedi fora dels límits reglamentaris en les condicions de xarxa que defineix l'apartat 4.

En aquest sentit, s'ha de tenir en compte el següent:

a) Per avaluar la capacitat màxima d'accés a un centre de transformació, s'han de considerar uns coeficients de simultaneïtat i un percentatge màxim de la potència nominal de la màquina que no es pot excedir, que s'ha d'establir en les especificacions de detall atenent els diferents nivells de tensió.

b) Per avaluar la capacitat màxima d'accés a una màquina de transformació connectada en una subestació de transformació, s'han de considerar els coeficients de simultaneïtat que s'han d'establir en les especificacions de detall; tot això, sense excedir un percentatge màxim establert pels rangs de tensió que defineix l'article 3 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, de la potència nominal de la màquina. Els valors esmentats han d'estar sostinguts sobre la base de l'operació actual de les instal·lacions.

c) Per avaluar la capacitat màxima d'accés a una línia de transport o de distribució, s'han de considerar els coeficients de simultaneïtat corresponents que s'han d'establir en les especificacions de detall; tot això, sense excedir un percentatge màxim establert pels rangs de tensió que defineix l'article 3 del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer.

ANNEX IV

Criteris per avaluar la viabilitat de connexió

La viabilitat de connexió està determinada pel compliment de les condicions tècniques i de seguretat aplicables a l'acoblament elèctric de les instal·lacions de demanda que sol·liciten el permís d'accés i de connexió.

La connexió es considera no viable i, per tant, el permís de connexió es denega, si es dona alguna de les circumstàncies següents:

1. Hi ha una impossibilitat tècnica:

a. No hi ha instal·lacions de xarxa en què la connexió es pugui fer i tampoc no són previstes o bé en la planificació vigent de la xarxa de transport o bé en els plans d'inversió de les empreses distribuïdores aprovats per l'Administració General de l'Estat.

b. Quan, malgrat haver-hi instal·lacions de xarxa en què es pot efectuar la connexió, o estant planificades, hi ha una falta d'espai físic que ho permeti. En aquest sentit, la falta d'espai físic ha d'anar referida als casos següents:

i. L'espai físic adequat. Quan en l'espai de connexió disponible per ubicar-hi les instal·lacions elèctriques necessàries per a la connexió no es puguin fer noves connexions sense incomplir les distàncies mínimes entre equips que estableix la normativa de seguretat industrial.

ii. L'espai físic a la subestació o al centre de transformació:

– Quan no hi ha la possibilitat d'ampliació d'aquesta o s'envaeix una zona d'afecció d'altres instal·lacions de serveis públics o privats.

– Quan l'ampliació pugui afectar les condicions normals d'operació i/o manteniment o envair l'espai físic d'instal·lacions elèctriques existents que hi estiguin annexes.

– En subestacions de transport amb configuracions no preferents, quan, malgrat haver-hi instal·lacions de xarxa en què es pugui efectuar la connexió, o estant

planificades, es compromet la seguretat de subministrament de la resta dels consumidors connectats al mateix nus. A aquest efecte, es consideren configuracions preferents les que regula el PO 13.3.

2. Es compromet la seguretat de les instal·lacions: la instal·lació de connexió pot constituir una amenaça per a les condicions de seguretat de les persones i de les instal·lacions, la salut de les persones o de les condicions del medi ambient.

3. Incompliment de normativa: l'incompliment pel sol·licitant dels requisits de connexió que estableixen els reglaments europeus en què es defineixen requisits de connexió i la normativa nacional d'implementació que els desplegui, o el Reial decret 647/2020, de 7 de juliol, i l'Ordre TED/749/2020, de 16 de juliol, pel que fa a les instal·lacions de demanda, les instal·lacions de distribució, les xarxes de distribució i les unitats de demanda incloses dins de l'àmbit d'aplicació del reglament esmentat, i sense perjudici de les exempcions i els règims transitoris que hi són previstos.

4. En relació amb les posicions de titularitat dels gestors de xarxa destinades a consumidors en subestacions de distribució on hi hagi capacitat disponible, és a dir, no estigui coberta tota la potència de disseny amb garantia de subministrament i, per tant, hi hagi la possibilitat de connectar una instal·lació que alimenti més d'un consumidor, les posicions esmentades s'entenen disponibles per a tercers nous consumidors i no es pot denegar la connexió a la posició esmentada. La capacitat disponible esmentada l'han d'incloure els gestors de la xarxa dins de la informació a publicar que estableix l'article 16. Davant la nova connexió s'han d'adequar les instal·lacions a la normativa vigent i s'han d'aplicar les obligacions de cessió al distribuïdor que preveu l'article 25.5 del Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre, que s'ha de responsabilitzar des d'aquest moment de l'operació i del manteniment d'aquestes.

ANNEX V

Criteris per determinar la influència de les instal·lacions de demanda en una altra xarxa diferent d'aquella per a la qual se sol·licitin els permisos, a l'efecte d'establir la necessitat de l'informe d'acceptabilitat corresponent

1. Es considera que una sol·licitud d'accés i de connexió té influència en la xarxa de transport quan la sol·licitud s'efectuï a una xarxa de distribució d'una tensió igual o superior a 30 kV i, a més, hi concorri almenys una de les condicions següents, sense perjudici que es pugui definir un límit de potència per determinar-ne la influència:

a) Que la capacitat d'accés sol·licitada sigui superior al 10% de la potència de curtcircuit del nus de connexió de la xarxa de distribució a la xarxa de transport en situació de demanda horària punta i vall.

b) Que la capacitat d'accés sol·licitada sigui superior a un determinat límit que s'ha d'establir mitjançant les especificacions de detall corresponents i es pot revisar mitjançant una resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

c) Que la suma de la capacitat d'accés sol·licitada, de la capacitat amb permisos d'accés i de connexió ja concedits i vigents i de la potència associada als drets d'extensió vigents amb afecció al mateix nus de la xarxa de transport al qual es connecta la xarxa de distribució sigui superior a la potència de l'accés del distribuïdor a la xarxa de transport a la frontera entre la distribució i el transport o la que s'hagi considerat en la planificació vigent. A aquest efecte, els gestors de les xarxes de distribució i de transport han d'acordar un mecanisme d'informació adequat dels valors esmentats.

2. Es considera que una sol·licitud d'accés i de connexió té influència en la xarxa de distribució aigua amunt quan la sol·licitud es faci a una xarxa de distribució d'una tensió

superior a 1 kV i, a més, hi concorri almenys una de les condicions següents, sense perjudici que es pugui definir un límit de potència per determinar-ne la influència:

a) Que la suma de la capacitat d'accés sol·licitada, de la capacitat amb permisos d'accés i de connexió ja concedits i vigents i de la potència associada als drets d'extensió vigents sigui superior al percentatge de la potència de curtcircuit del nus de connexió entre les dues xarxes de distribució, que es determini mitjançant les especificacions de detall corresponents i es pot revisar mitjançant una resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

b) Que la suma de la capacitat d'accés sol·licitada, de la capacitat amb permisos d'accés i de connexió ja concedits i vigents i de la potència associada als drets d'extensió vigents amb afecció al mateix nus de la xarxa de distribució a la qual es connecta sigui superior a determinat límit de potència que s'estableixi mitjançant les especificacions de detall corresponents i es pot revisar mitjançant una resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. El valor límit esmentat ha de ser coherent amb la normativa vigent, en particular, el que disposa l'article 8 de l'Ordre IET/2660/2015, d'11 de desembre. A aquest efecte, els gestors de les xarxes de distribució han d'acordar un mecanisme d'informació adequat dels valors esmentats.

3. La determinació dels nusos amb influència significativa s'ha de fer en les especificacions de detall.